

Aviz de verificare № 299/11.2024

Numărul proiectului: 349/24-AEE

Подключение солнечных панелей, установленных на участке (cad.80341030303) в с.Реча района Стрэшень

Adresa: с.Реча района Стрэшень

Compartiment: Alimentarea cu Energie Electrică (AEE)

Planşe: 1-3

Beneficiar: IM SERVCOMRECEA

Întreprinderea de proiectare: „TRIELNA” SRL

Specialist principal: Pereverzev Oleg, certificat nr.0997 seria P-2023

Exigenţe generale: A, B, C, D, E, F, G.

I. Date generale:

Proiectul de execuţie este elaborat în conformitate cu documentele normative în vigoare. Caietul de sarcini eliberat de către beneficiar. Aviz de racordare Nr. G20902023030001_001 din 15.11.2024 valabil până la 15.11.2026 eliberat de către Î.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.

II. Soluţii de proiect:

Tensiunea nominală în punctul de racordare- 230/400V;

Puterea electrică aprobată a centralei fotovoltaice – 25 000W;

Sistemul de legare la pământ - TN-C-S;

Categoria de fiabilitate – III (trei);


Punctul de racordare la reţeaua electrică este PDC-189 fid.55, PT-73J fid.4 existent, ID-0,4kV. Este prevăzut executarea prizei de pământ la centrala fotovoltaică. În proiect sunt prevăzute montarea panourilor fotovoltaice de tip JKM580N-72HL4-BDV. Panourile fotovoltaice produc curent continuu şi este transformat în curent alternativ printr-un inverter de tip HUAWEI SUN2000-25KTL-M5. Toate lucrările de executat în conformitate cu normativele în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova şi NAIE.

III. Obiecţii si propuneri:

1. Colile au fost stampilate.
2. Obiecţiile au fost înlăturate pe parcursul verificării proiectului.
3. Proiectul este propus spre executare.

Verificator de proiect

/ Tîtarciuc Vladimir/



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА



"TRIELNA" SRL

Объект № 349/24–АЕЕ

*Подключение солнечных панелей, установленных
на участке (cad.80341030303) в с.Реча района Стрэшень*

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Кишинэу-2024

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

SRL „TRIELNA”

Объект № 349/24–АЕЕ

*Подключение солнечных панелей, установленных
на участке (cad.80341030303) в с.Реча района Стрэшень*

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Директор

Главный инженер проекта



Е.Переверзева

О.Переверзев

Кишинэу-2024

AVIZ DE RACORDARE

Nr. G20902023030001_001 din 15.11.2024 valabil până la 15.11.2026

Revizuirea SR G20902023030001 in baza SEC.83838

Obiect existent, NLC 7168439. Redimensionarea instalației de utilizare cu conectarea sursei regenerabile.

Potențialul Prosumator: IM SERVCOMRECEA

Adresa: r. Strasen, s. Recea

Număr cadastral: 803410330

Tipul centralei electrice pentru care se solicită racordarea: Centrala fotovoltaica

Categoria de fiabilitate: III

Condiții referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc

Punctul de racordare la rețeaua electrică este: PDC-189 fid. 55, PT-73J fid. 4 existent, ID-0.4 kV

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 230/400 V

Puterea electrică aprobată a centralei fotovoltaice: 25000 W

Plafonul de capacitate individuală determinat conform HG401/2021 Anexa 2: 25000 W

Nota informativă: Furnizorii de energie electrică vor remunera solicitantul doar pentru cantitatea de energie electrică produsă în limita plafonului de capacitate individuală, determinată proporțional cotei plafonului de capacitate individuală din puterea totală instalată a centralei electrice de producere a energiei din surse regenerabile.

Puterea electrică aprobată prin aviz pentru instalația de utilizare în cazul redimensionării: 25000 W

Puterea contractată a locului de consum la momentul eliberării avizului: 19100 W

1. INDICAȚII REFERITOR LA PROIECTAREA INSTALAȚIEI DE ALIMENTARE:

- 1.1. Dacă nu este posibil de folosit LE existentă, de montat o linie electrică aeriană izolată 0,4kV pe piloni din beton armat, utilizând cablu de marca și secțiunea necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului de tip torsado sau de montat o linie electrică subterană 0,4kV utilizând cablu de marca și secțiunea necesară, conform proiectului, se recomandă utilizarea cablului cu izolație XLPE.
- 1.2. De completat după necesitate ID – 0,4kV, PT-73 fid. 4, conform proiectului.
- 1.3. Ieșirea cablurilor din ID-0,4kV, PT-73 de efectuat prin canalul de cabluri.
- 1.4. De executat conexiunea cablurilor utilizând manșoane și terminale termoretractabile.
- 1.5. Instalația de utilizare urmează a fi ajustată la puterea aprobată prin aviz de racordare.
- 1.6. Toate liniile electrice care se află în zona de construcție, să fie supuse strămutării (reamplasării), conform proiectului.
- 1.7. Denumirea de dispecerat a linilor electrice supuse strămutării, locul intercalării lor, precum și noile lor trasee, să fie coordonate în prealabil cu reprezentanții Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.
- 1.8. Operatorul sistemului de distribuție va realiza lucrările de proiectare și strămutare a rețelei electrice nemijlocit după încheierea contractului de prestare a serviciilor și a achitării prealabile de către solicitant a costurilor aferente strămutării rețelei electrice. (Conform Articolului 96, alin. (19) al LEGII Nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică).

Atenție! În cazul în care se solicită racordarea instalațiilor electrice ale unui viitor loc de consum și/sau generare în legătură cu care există încălcări ale zonei de protecție a instalațiilor electrice ale operatorului de sistem, solicitantul va remedia neîntârziat aceste încălcări. În cazul nerespectării acestei obligații, operatorul de sistem va fi în drept, după racordarea acestora, să deconecteze instalațiile electrice ale viitorului consumator final în conformitate cu art. 56 alin.(9) al Legii cu privire la energia electrică, nr. 107 din 27.05.2016, și p. 141 (8) al Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin hotărârea ANRE nr. 168/2019 din 31.05.2019.

ICS „Premier Energy Distribution” SA
mun. Chișinău, str. A. Doga 4, MD-2024

tel.: +373 22 43 11 11
fax: +373 22 43 16 75

<https://premierenergydistribution.md/ro/formular>
[www.premierenergydistribution.md](https://premierenergydistribution.md)

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea acestora va fi efectuată în condițiile Legii nr.133 din 08.07.2011.

2. **CERINȚE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.92 - 0.4 kV**
Puterea reactivă produsă/absorbită de centrala electrică în punctul de racordare trebuie să poată fi reglată continuu corespunzător unui factor de putere situat cel puțin în gama 0,95 capacitiv și 0,95 inductiv.
3. **CERINȚE DE PROTECȚIE CONTRA FULGER:** Conform "Normativului în construcții" NCM G.02.02:2018.
4. **VALOAREA CALCULATĂ A CURENTULUI DE SCURT-CIRCUIT:** $I_{sc}^{(1)} = 2,06 \text{ kA}$. ($S_{nTR} = 250 \text{ kVA}$)
5. **CERINȚE FAȚĂ DE PROTECȚII:**
 - 5.1. De prevăzut protecții conform cap. 3.2 NAIE.
 - 5.2. Centrala electrică fotovoltaică trebuie să dispună de protecții împotriva tuturor tipurilor de defecte și regimuri anormale posibile.
 - 5.3. Panourile fotovoltaice, invertoarele și instalațiile auxiliare trebuie să fie protejate contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalațiile proprii sau la incidente din rețea (scutcircuite cu și fără punere la pământ, acționări ale protecțiilor în rețea, supratensiuni tranzitorii etc.), cât și în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare.
 - 5.4. Nivelul perturbațiilor provenite de la centrala fotovoltaică (nesimetrie, regim deformant, flicker etc.) trebuie să fie în limitele valorilor stabilite de standardul SM EN 50160.
6. **CERINȚE FAȚĂ DE IZOLAȚIE ȘI PROTECȚIA CONTRA SUPRATENSIUNII:**
 - 6.1. Pentru echipamente electrice, alimentate la tensiunea mai mică de 1kV:
 - 6.1.1. De prevăzut limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) și de comutație conform p. 7.1.22 NAIE;
 - 6.1.2. de prevăzut aparate de comutație cu protecție diferențială conform pp. 7.1.71-7.1.86 NAIE;
 - 6.1.3. alte cerințe și măsuri tehnice specifice echipamentului electric al centralei electrice.
7. **CERINȚE FAȚĂ DE AUTOMATIZARE:**
 - 7.1. Conectare prin sincronizare.
 - 7.2. Funcționarea continuă:
 - 7.2.1. în diapazonul de tensiune (0,9 - 1,1)Unom;
 - 7.2.2. în diapazonul de frecvență prevăzut codul rețelelor.
 - 7.3. Centrala electrică fotovoltaică trebuie să rămână în funcțiune în cazul apariției golurilor de tensiune, conform standardelor în vigoare.
 - 7.4. Sistemele de automatizare trebuie să asigure separarea centralei electrice fotovoltaice de la rețeaua electrică de distribuție în cazul apariției deranjamentelor ce nu sunt descrise în p.7.2. și 7.3.
8. **CERINȚE FAȚĂ DE ECHIPAMENTUL DE TELECOMUNICAȚII:** Nu se aplica în baza art. 40 (2) a) din LP331/2023
9. **CERINȚE FAȚĂ DE ECHIPAMENTUL DE MĂSURARE:**
 - 9.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 74 din 25.02.2022 Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022).
 - 9.2. Contoarele de energie electrică trebuie să fie legalizate și verificate metrologic conform cerințelor Legii metrologiei nr.19/2016.
 - 9.2.1. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrică activă nu poate fi inferioară clasei de precizie 1. Pentru contor de energie reactivă clasa de precizie nu poate fi inferioară clasei de precizie 2. Măsurarea energiei reactive este obligatorie la toate locurile de consum cu puterea instalată egală sau mai mare cu 50 kVA.
 - 9.2.2. Contorul electric va înregistra și stoca următoarele mărimi: puterea activă cu semn, puterea reactivă cu semn, tensiunea pe fiecare fază, curentul pe fiecare fază, defazajul între curent și tensiune pe fiecare fază. Capacitatea stocării datelor pe parcurs a cel puțin 45 zile.
 - 9.2.3. În cazul prosumatorilor cu putere contractată a locului de consum mai mică de 50 kW nu este obligatorie instalarea echipamentului de comunicare pentru citirea contorului la distanță. Pentru prosumator cu putere contractată a locului de consum mai mare de 50 kW, contorul electronic de energie electrică va avea capacitatea măsurării orare a cantității de energie electrică și a puterii electrice consumate în toate cele patru cadrane cu capacitatea stocării datelor pe parcurs a cel puțin 45 zile, cu posibilitatea conectării contorului la sistemul automatizat de măsurare a energiei electrice și citirii la distanță a datelor înregistrate de contor, având instalat echipament de comunicare pentru citirea contorului la distanță, dar și cu posibilitatea înregistrării momentului defectării contorului de energie electrică și a lipsei tensiunii.
 - 9.2.4. Citirea locală a indicațiilor contorului de energie electrică, nu trebuie să fie condiționată de prezența tensiunii de măsurat. În acest sens contorul electronic de energie electrică trebuie să asigure funcționarea continuă a ceasului intern al contorului electric și, după caz, păstrarea datelor memorate, posibilitatea citirii și parametrizării.
 - 9.2.5. Contorul electronic de energie electrică procurat, precum și echipamentul de comunicare instalat de consumator trebuie să fie compatibil cu sistemul automatizat de citirea datelor la distanță al operatorului sistemului de distribuție.

- 9.2.6. La procurarea contorului consumatorului se asigură că contorul electronic poate fi configurat și parametrizat de operatorul sistemului de distribuție. În cazul în care consumatorul dorește să utilizeze contorul electronic, pe care l-a procurat, care nu poate fi configurat și parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul trebuie să pună la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) și manuale de utilizare, necesare pentru derularea procesului de întreținere și programarea a echipamentelor (contor și modem).
- 9.2.7. Măsurarea energiei electrice se realizează folosind tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze.
- 9.2.8. Afișajul indicațiilor și datelor prin intermediul ecranului LCD;
- 9.2.9. Transformatoarele de curent utilizate pentru măsurarea energiei electrice trebuie să fie legalizate, verificate metrologic și incluse în Registrul de stat a mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.
- 9.2.10. Clasa de precizie a transformatoarelor de curent nu poate fi inferioară clasei de precizie 0,5.
- 9.3. Panoul de evidență (PEv) poate fi instalat:
- 9.3.1. În limita proprietății private, pe construcții capitale. Se va instala PEv cu două uși dotate cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălțimea de 7mm. Ușa interioară va dispune de fereastră pentru citirea indicațiilor contorului electric și orificii pentru aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv din oțel cu protecție anticorozivă prin zincare la cald și aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protecție contra impactului mecanic IK10, auto extingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protecție minim IP43 conform IEC529;
- 9.3.2. În limita proprietății private, pe partea exterioară a obiectului racordat, fiind asigurat accesul operatorului sistemului de distribuție. Se va instala PEv cu o ușă (capac), dotată cu fereastră pentru citirea indicațiilor contorului electric, orificii pentru aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție și acces la întrerupătorul automat principal. Se va instala PEv din materiale conform cerințelor indicate în p. 8.3.1. Solicitantul este în drept să opteze pentru soluția tehnică expusă în p. 8.3.1.
- 9.4. Schema electrică aprobată a PEv trebuie să conțină:
- 9.4.1. Întrerupător de sarcină instalat în amonte de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz;
- 9.4.2. Întrerupător automat principal instalat în aval de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz, respectând cerințele p. 5;
- 9.4.3. clemă pentru separarea conductorului PEN în N și PE;
- 9.4.4. de prevăzut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de secțiune necesară pentru diferențierea clară a circuitelor în panoul de evidență. În cazul circuitelor trifazate, fiecare din conductoarele de fază (A), (B) și (C) va fi executat în culoare proprie.
10. Legarea la pământ și îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu cap. 1.7 NAIE.
11. **ALTE CERINȚE:** Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice, ce se montează de către electricianul autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de rețea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de rețea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de rețea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.
- 11.1. Echipamentul electric al centralei trebuie să fie certificat pe teritoriul Republicii Moldova și să dispună de caracteristicile tehnice ce nu vor afecta calitatea energiei electrice în rețelele electrice de distribuție a operatorului sistemului de distribuție. În regim normal de funcționare, instalațiile fotovoltaice trebuie să îndeplinească condiții privind distorsiunea armonică în punctul de racordare cu rețelele electrice de distribuție. Factorul total de distorsiune a tensiunii (THD), nu trebuie să depășească 8% (conform SM EN 50160:2014). Acest parametru va fi luat în calcul la proiectarea centralei electrice și demonstrat la solicitarea OSD prin specificația tehnică emisă de producătorul de echipament.
- 11.2. Consumatorul final, deținător al centralei electrice, care solicită facturarea netă a energiei electrice din surse regenerabile trebuie să îndeplinească următoarele condiții (Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, nr.10 din 26.02.2016, în vigoare din 25.03.2018):
- a) energia electrică trebuie să fie produsă numai din surse regenerabile de energie;
- b) capacitatea totală instalată a centralei electrice (centralelor electrice) a prosumatorului este egală cu sau mai mică decât puterea contractată cu propriul furnizor de energie electrică pentru respectivul loc de consum și se încadrează în plafonul de capacitate individuală stabilit de Guvern, dar nu depășește 200 kW.
- 11.3. Livrarea în rețeaua operatorului sistemului de distribuție a energiei electrice produse de centrala electrică, este posibilă numai în baza unui contract încheiat cu furnizorul de energie electrică.
- 11.4. Proiectarea și executarea instalației de racordare să se execute conform Secțiunii 6 al Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019.
- 11.5. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiectează și construiește instalația de racordare după încheierea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a costului de proiectare și a tarifului de racordare.
- 11.6. Solicitantul achită costul de proiectare și tariful de racordare iar operatorul de sistem organizează proiectarea și montarea instalației de racordare.

- 11.7. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant și un electrician autorizat să proiecteze și să execute instalația de racordare, după executarea și recepția instalației de racordare solicitantul achită tariful de punere sub tensiune.
- 11.8. Instalațiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de sistem, care este responsabil de exploatarea, întreținerea și modernizarea acestora. Instalațiile de racordare executate de electricienii autorizați aparțin consumatorilor finali care sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condițiile stabilite la pct. (10.10).
- 11.9. Persoanele fizice și persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care au în proprietate instalații electrice, linii electrice și posturi de transformare sînt în drept să le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem.
- 11.10. În cazul consumatorilor noncasnici/producătorilor, după admiterea în exploatare a instalației, părțile (solicitantul și operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalațiilor electrice și semnează Actul de delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare și Convenția de interacțiune, care se prezintă de către operatorul de sistem în ziua finalizării instalației de racordare, conform contractului de racordare.
- 11.11. Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămîne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării. În cazul proiectelor pentru racordarea la rețelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 35 kV a centralelor electrice, termenul de coordonare a proiectului este de 30 de zile.
- 11.12. În cazul racordării unei centrale electrice la rețeaua electrică, admiterea în exploatare a centralei electrice și a instalației de racordare se confirmă prin actul de corespundere, eliberat de organul supravegherii energetice de stat.
- 11.13. În cazul prelungirii termenului de valabilitate a avizului de racordare, solicitantul va depune cerere în acest sens la care în mod obligatoriu va anexa Autorizația de construire, eliberată în conformitate cu Legea nr. 163 din 09 iulie 2010, privind autorizarea lucrărilor de construcție. Avizul de racordare se prelungește o singură dată. Avizul de racordare expirat nu poate fi prelungit.

În atenția solicitantului

1. În cazul în care solicitantul (potențial utilizator de sistem) nu este de acord cu condițiile indicate în aviz, el este în drept să se adreseze la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
2. După obținerea avizului de racordare solicitantul (potențial utilizator de sistem) este în drept să solicite, operatorului de sistem proiectarea și executarea instalației de racordare după încheierea contractului de racordare și achitarea de către solicitant a costurilor de proiectare și a tarifului de racordare.
3. După îndeplinirea condițiilor incluse în avizul de racordare solicitantul (potențial utilizator de sistem):
 - 3.1. procedează conform art.48 din Legea cu privire la energia electrică în vederea obținerii actului de corespundere a instalațiilor electrice ale solicitantului;
 - 3.2. stabilește împreună cu operatorul de sistem în baza actului de corespundere a instalațiilor electrice ale solicitantului (potențial utilizator de sistem), punctul de delimitare a instalațiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de sistem a actului de delimitare și semnarea lui de către părți;
 - 3.3. achită tariful de punere sub tensiune.
4. Racordarea și punerea sub tensiune a instalațiilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului de punere sub tensiune.
5. În cazul în care solicitantul angajează un proiectant să proiecteze instalația de racordare titularul avizului de racordare este obligat să transmită proiectul instalației de racordare operatorului de sistem în termen de 12 luni din momentul eliberării avizului de racordare, în caz contrar avizul se consideră anulat.
6. Prosumatorul de energie electrică din surse regenerabile are obligație să solicite operatorului de sistem și să ofere acestuia dreptul de a notifica Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu privire la racordarea la rețeaua electrică a centralei electrice de generare a energiei electrice din surse regenerabile construite și dreptul de a transmite datele specificate la alin.(4) pct.1) lit.a)–f) LP10/2016.
7. În scopul implementării mecanismului de facturare netă, operatorul sistemului de distribuție a energiei electrice publice pe site-ul web oficial, în secțiunea dedicată racordării la rețea, valoarea consumului mediu anual pentru 1 kW de putere contractată a consumatorilor finali de energie din zona sa de activitate, determinate separate pentru fiecare categorie de consumatori conform valorilor înregistrate în anul calendaristic anterior emiterii avizului de racordare

Nr. G20902023030001 001 din 15.11.2024 valabil până la 15.11.2026

*Atenție! Conform Hotărâre pentru modificarea HG nr.401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31.12.2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.01.2024, nr.20-23 (9057-9060) art.26), se aprobă cotele de capacitate și plafoanele individuale ce urmează a fi oferite pentru implementarea mecanismului de facturare netă până la data de 31.12.2025, conform anexei nr.2. Plafoanele de capacitate individuale ce urmează a fi oferite pentru implementarea mecanismului de facturare netă până la data de 31 decembrie 2025, conform anexei nr. 2, se aplică de la data de 1 aprilie 2024.



Aprobat: Inginer Solicități de Conectare

Curinoi Liudmila

Eliberat: _____
(Numele, Prenumele și semnătura)

Primit: _____
(Numele, Prenumele și semnătura solicitantului)

Aviz de coordonare a proiectului

11163-G20902023030001_001

Beneficiar al proiectului: **IM SERVCOMRECEA**

Rezultat coordonare: **AVIZAT POZITIV²**

Observații și neconformități:


Proiect coordonat

Proiect coordonat conform soluției tehnice propusă de instituția de proiectare/proiectant.

Inginer responsabil de
coordonare

Semnătură:

Curinoi, Liudmila



CURINOI
LIUDMILA -
INGINER-
ENERGETICIAN
SOLICITARI DE
CONECTARE
2024.12.16
11:37:19 +02'00'

¹ Coordonarea proiectelor instalațiilor electrice are loc conform hotărârii nr. 168 din 31-05-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.

² ÎCS „Premier Energy Distribution” SA atrage atenția Dvs., că coordonarea proiectului de către Operatorul de Sistem confirmă doar corespunderea soluției tehnice propusă de instituția de proiectare cu AR (Avizul de Racordare). Toate activitățile suplimentare, relaționate de proiectul de execuție țin de competența și responsabilitatea solicitantului sau a instituției de proiectare.

	2	3	4	5
1				
9.	Ограничитель перенапряжения четырехполюсный	ОПС-0,4, 4Р	шт	1
20.	Инвертор Huawei трехфазный мощностью 25кВт	SUN2000-25KTL-M5	-//-	1
21.	Солнечные панели мощностью 580Вт	JKM580N-72HL4-BDV	-//-	56
22.	Металлорукав с ПВХ покрытием Ø 40 мм		м	3
23.	Концевая эпоксидная заделка внутренней установки	ПКВЭ-1	шт	6
24.	Полоса стальная 4x25	ГОСТ 2590- 88	м	24
25.	Сталь круглая диаметром 16 мм		-//-	18



349/24-AEE. SU

Лист

2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема электрическая принципиальная	
3	План трасс. М 1:250	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
349/24-AEE	Электрические сети напряжением 0,4 кВ	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
4.407-260	Прокладка кабеля по конструкциям	
Прилагаемые документы		
349/24-AEE.SU	Спецификация оборудования и материалов	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— w —	КЛ 0,4 кВ, проложенная в металлорукаве и в трубе, проектируемая
—	ВЛ 10 кВ, существующая
■	Шкаф силовой распределительный
■	Шкаф учета типа BZUM
●	Промежуточная опора 10 кВ, существующая
□	Постройка существующая

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

Главный инженер проекта

О. Переверзев

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект подключения солнечных панелей, установленных на участке в с.Реча выполнен на основании технических условий № G20902023030001_001 от 15.11.2024 г., выданных Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. и задания на проектирование, выданного заказчиком.

Категория надежности электроснабжения III.

Подключение объекта существующее и выполнено от РУ-0,4 фидер 4 ТП-73. Линия выполнена проводом СИП2 сечением 3х35+1х54,6 мм². Перекидка от последней опоры к трубостойке, на которой установлен шкаф учета, выполнена кабелем АВВГ сечением 4х25мм². В шкафу учета типа BZUM необходимо установить трехфазный двунравленный счетчик прямого включения. Для возможности подключения существующей и проектируемой нагрузки и оборудования солнечной станции необходимо предусмотреть установку щита PD-AC. Щит PD-AC устанавливается на ту же трубостойку, что и шкаф учета. Инвертор устанавливается на металлоконструкции для установки солнечных панелей. Солнечные панели устанавливаются на металлоконструкции на земле.

Подключение инвертора выполнено кабелем марки АВББШв сечением 5х16 мм², проложенным в траншее в земле. Марка кабеля принята в соответствии с техническими условиями и ЕТУ по выбору и применению электрических кабелей. Сечение проектируемого кабеля выбрано по нагрузке и проверено на термическую устойчивость и потерю напряжения в конце линии.

Все металлические нетоковедущие части электроустановок доступные прикосновению человека и нормально не находящиеся под напряжением должны быть занулены, путем присоединения к РЕ – проводнику согласно ПУЭ. В качестве нулевых защитных проводников используются специально проложенные провода и нулевые жилы кабеля. Проектом принята система TN-C-S, разделение совмещенного нулевого проводника (PEN) на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) выполнено в шкафу учета.

Нулевые проводники работают раздельно по всей системе.

Электромонтажные работы следует выполнять с учетом действующих норм и требований.

Расчетная мощность $P_p=25\text{кВт}$

Расчетный ток $I_p=42\text{А}$

Verificator de proiecte 042
Titarciuc Vladimir
Domeniile C.4,6b
Nr. de înregistrare a avizului 289/41.2024
Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025



ГИП: Legitimatie №0997 от 26.04.2023

Заказчик: ÎM SERVCOMRECEA

349/24 – AEE

Подключение солнечных панелей, установленных на участке (cad.80341030303) в с.Реча района Стрзень

Электрические сети напряжением 0,4 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Общие данные

"TRIELNA" SRL

Директор	Переверзев
ГИП	Переверзев
Исполн.	Переверзев

РУ-0,4кВ
ТП-73/250кВА





Таблица проверки защиты по условию однофазного к. з.

Расчетные данные						Защитные аппараты				
Точка к.з.	Длина участка, м	Сопротивление участка, м	Сопротивление трансформатора при однофазном к.з., Ом	Сопротивление петли, Ом	I к.з. однофазный А	Тип	In, А	Характеристика	t ср, сек	t доп, сек
K1	242	0,375	0,104	0,112	2060					
K2	1	0,003		0,487	472	ППНИ-33, габарит 0	100	Iвст 80A		
K3	26	0,101		0,490	469	VA88-33/M6E-160H	50	I _{sд} =350A		
K4	1	0,004		0,591	390	BA47-29, ЗР	50	B	1	5
				0,494	466	BA47-29, ЗР	40	C	1	5

Фактическое сопротивление петли фаза-ноль и ток однофазного короткого замыкания уточняется при выполнении пуско-наладочных работ.

Примененное в проекте оборудование может быть заменено на аналогичное оборудование других фирм-изготовителей, сертифицированное в Молдове, при условии сохранения всех требуемых технических характеристик.



Verificator de proiecte 042

Tîtarciuc Vladimir

Domeniile C.4,6b

Nr. de înregistrare a avizului 299/11.2020

Valabil de la 21.01.2020 până la 21.01.2025

349/24 – AEE

Подключение солнечных панелей, установленных на участке
(cad.80341030303) в с.Реча района Стрэшень

Электрические сети
напряжением 0,4 кВ

Стадия	Лист	Листов
--------	------	--------

РП | 2

2

Листов

Схема электрическая
принципиальная

"TRIFLNA" SRL

ГИП
Разраб

Переверзев
Переверзев

