

WERSJA DALI | DALI VERSION | DALI BEPCIA | VERSIÓN DALI | نسخة دالي

5-pole cable
Cable de 5 polos
5-полюсный кабель
كابل خماسي الأقطاب

max. 5x2,5 mm²
الحد الأقصى

min: 9 mm الحد الأدنى
max: 12 mm الحد الأقصى

25 mm

DA - gray
N - blue
PE - yellow-green
L - brown
DA - black

1 2 3

DA - gray / czarny / black
DA - szary / grey
PE - żółto-zielony / yellow-green
N - niebieski / blue
L - brązowy / brown

L - BRAZOWY / BROWN / MARRÓN / Коричневый / بني
N - NIEBIESKI / BLUE / AZUL / Синий / أزرق
DA - CZARNY / BLACK / NEGRO / Чёрный / أسود
DA - SZARY / GRAY / GRIS / رمادي
PE - ŻÓŁTO-ZIELONY / YELLOW-GREEN / VERDE-AMARILLO / Жовто-зелений / أصفر

WERSJA 1-10V | 1-10V VERSION | 1-10V BEPCIA | VERSIÓN 1-10V | نسخة 10-1 فولت

5-pole cable
Cable de 5 polos
5-полюсный кабель
كابل خماسي الأقطاب

max. 5x2,5 mm²
الحد الأقصى

min: 9 mm الحد الأدنى
max: 12 mm الحد الأقصى

25 mm

+ - gray
N - blue
PE - yellow-green
L - brown
- - black

1 2 3

+ - szary / grey
- - czarny / black
PE - żółto-zielony / yellow-green
N - niebieski / blue
L - brązowy / brown

L - BRAZOWY / BROWN / MARRÓN / Коричневый / بني
N - NIEBIESKI / BLUE / AZUL / Синий / أزرق
- - CZARNY / BLACK / NEGRO / Чёрный / أسود
+ - SZARY / GRAY / GRIS / رمادي
PE - ŻÓŁTO-ZIELONY / YELLOW-GREEN / VERDE-AMARILLO / Жовто-зелений / أصفر

6

Podczas zamykania oprawy należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie przytrzasnąć kabli lub innych elementów znajdujących się wewnątrz oprawy lub przedmiotów zewnętrznych, np. gałęzi.

Al cerrar la luminaria, tenga cuidado de no aplastar los cables u otros elementos del interior de la luminaria u objetos externos, por ejemplo, ramas de arboles.

When closing the cover of the luminaire, pay special attention not to pinch wires or other elements inside the luminaire or external objects, for example branches.

6a

6b

OPCJA | OPTION
ВИБІР | OPCIONAL
خيار

BEZNAZĘDZIOWO
TOOL-FREE
БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ
SIN HERRAMIENTAS
بدون أداة

LUG®
LIGHT FACTORY

INSTALLATION INSTRUCTION
Version 11/2019/017

URBINO LED

INSTRUKCJA MONTAŻU | ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | NÁVOD K MONTÁŽI | SZERELÉSI UTASÍTÁSOK
MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | MONTERINGSVEJLEDNING | INSTRUCCIONES DE MONTAJE | KOKOONPANO - JA KINNITYSOHJEET
MONTAGE INSTRUKTIE | INSTRUZIONI DI MONTAGGIO | ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | MONTAJ YÖNERGESİ | تعليمات التركيب

PL MONTAŻU POWINNA DOKONAĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

GB INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN.

FR LA MONTAGE DOIT FAIRE UNE PERSONNE QUI POSSEDER LES EXPERIENCES COMPETENTES.

BRPT A INSTALAÇÃO TEM QUE SER FEITA POR UM TÉCNICO AUTORIZADO.

RU МОНТАЖ НУЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕН ЧЕРЕЗ ЛИЦО ИМЕЮЩЕ СООТВЕТСТВЕННЫЕ ПРАВА.

DE DIE MONTAGE MUSS VON EINER PERSON MIT ERFORDERLICHEN KENNTNISSEN DURCHFÜHRT WERDEN.

UA МОНТАЖ МАЄ ВИКОНУВАТИ КОМПЕТЕНТНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ES LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN TECNICO AUTORIZADO

ع من قبل فني معتمد يجب أن يتم التركيب

WYMIARY | DIMENSIONS | DIMENSIONS | DIMENSIONES | РАЗМЕРЫ | ABMESSUNGEN | ВІМІРИ | المقياس

550mm

100mm

250mm

165mm

98mm

82,5mm

ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU: 4+8 m
RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT: 4+8 m
Рекомендована висота монтажу: 4+8 м
ارتفاع التركيب الموصى به: 4+8 متر

WAGA OPRAWY: 6,8 kg
LUMINAIRE WEIGHT: 6,8 kg
Вага світильника: 6,8 кг
وزن وحدة الإنارة: 6,8 كجم

KLOSZ: SZYBA HARTOWANA, ROZPADAJĄCA SIĘ NA MAŁE KAWAŁKI - MINIMALNE IK SZYBY - IK08
DIFFUSER: TEMPERED GLASS, BROKES INTO SMALL PIECES - MINIMAL DIFFUSER IK - IK08
Дифузор: гартоване скло, розбивається на дрібні шматочки - мінімальний ІК дифузора - ІК08
الحد الأدنى IK للنشر: IK08 للنشر: زجاج مقوّى , يتكسر الى قطع صغيرة

OPRAWA OŚWIETLIENIOWA ZE ŹRÓDŁEM NIEWYMIENIALNYM DLA UŻYTKOWNIKA
LUMINAIRE WITH NON-USER REPLACEABLE LIGHT SOURCE
ДЖЕРЕЛО СВІТЛА У СВИТІЛЬНИКУ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗАМІНІНО КОРИСТУВАЧЕМ
وحدة إنارة مع مصدر ضوء قابل للاستبدال من غير المستخدم

	Cx	S [m ²]
A	0,712	0,0295
B	0,610	0,0396
C	0,441	0,0295

CE **ERC** **220-240 V** **50/60 Hz** **IP 66** **LED**



LUG Light Factory Sp. z o.o.

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11

e-mail: handlowy@lug.pl

tel. +48 68 411 72 68 | 69 | 70 | 71 | 79 |

fax +48 68 411 72 88 | 89

INFORMACJA KGO

W sprawie odbioru zużytych opraw prosimy kontaktować się

z Organizacją Odbioru Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

BIOSYSTEM ELEKTRORECYCLING S.A.

30-556 Kraków ul. Wodna 4

tel. 012 29 666 25

KRS 0000256584

nr WEE E00006285

www.bioelektro.pl, www.biosystem.pl

Biuro@bioelektro.pl

