

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-8
Iluminat electric interior. Echipament electric de forta. Morga (sectie anatomie patologica). (Marca IEI/EEF)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (0.7x0.5m l=35m)	m3	12.250
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (0.7x0.5m l=35m)	m3	12.250
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (0.5x0.5m l=80m)	m3	20.000
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (0.5x0.5m l=80m)	m3	20.000
5	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	247.000
6	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10.000
7	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20.000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1BPY)	buc	1.000

1	2	3	4	5
9	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1.000
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	7.000
11	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (2BPY)	buc	1.000
12	08-03-521-1	-Intreruptor de putere , monopolar	buc	1.000
13	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	3.000
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (111IP)	buc	1.000
15	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1.000
16	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	14.000
17	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (1111O)	buc	1.000
18	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1.000
19	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	14.000
20	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (1111AO)	buc	1.000
21	08-03-521-1	-Intreruptor de putere , monopolar	buc	1.000
22	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2.000
23	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1.000
24	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.000
25	08-03-521-15	-Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1.000
26	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1.000

1	2	3	4	5
27	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000
28	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (2IIP)	buc	1,000
29	08-03-521-15	-Intreruptor de putere, tripolar	buc	1,000
30	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	10,000
31	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,000
32	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	7,000
33	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	9,000
34	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm	buc	7,000
35	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate eleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	7,000
36	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,430
37	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,140
38	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,030
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,230
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120
42	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050
43	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm	100 m	1,330

1	2	3	4	5
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	22,160
45	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,050
46	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,350
47	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,700
48	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,700
49	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	29,370
50	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	12,000
51	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, BBΓHF-LS-3x1,5mm ² , BBΓHF-LS-3x2,5mm ² , BBΓHF-LS-4x1,5mm ² , BBΓHF-LS-2x1,5mm ²	buc	128,000
52	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHF-LS-5x1,5mm ²	buc	4,000
53	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4, BBΓHF-LS-3x4mm ²	buc	6,000
54	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7, BBΓHF-LS-5x4mm ²	buc	6,000
55	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	2,000

1	2	3	4	5
56	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1.000
57	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	0.300
58	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1.010
59	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,100
60	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	9,000
61	44400081	Bransament flexibil ВГ22У2	buc	7.000
62	33361031-1	Comutator pivotant ПВ1-63 230В,10А	buc	6.000
63	3336100031	Comutator pivotant ПВ3-63 380В,10А	buc	1.000
64	33410012-15	Corp de iluminat LPO 03-2*18 IP56	buc	4.000
65	33410012-12	Corp de iluminat LPO 03-2*36	buc	37.000
66	33410012-04	Corp de iluminat LPO 03-2*18	buc	2.000
67	33400191	Corp de iluminat НББ64В-60-080 Селена-323	buc	11.000
68	33400150	Bec incandescent Б220-235-60	buc	11.000
69	3341203-21	Tub fluorescent ЛБ-18	buc	12.000
70	334000128-02	Lampi luminiscente ЛБ-36	buc	74.000
71	33400030	Demaror 80С-220	buc	74.000
72	33410134-01	Aparat de iradiere bactericid ОБН-150	buc	3.000
73	3341054-8	Corp de iluminat cu inscriptia "НЕ ВХОДИТЬ" ЛБО 12-9/11-302	buc	3.000
74	3360029-02	Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa , 16А, 220V, IP56 cu jaluzele de protectie	buc	23.000
75	3360009-137	Intrerupator cu 2 clape I=10А, U=220V, instalatie inchisa eurosrandard	buc	12.000
76	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa I=10А, U=220V, instalatie inchisa eurosrandard	buc	12.000

1	2	3	4	5
77	33600033-1	Intreruptor cu o clapa la instalatie deschisa 0-1-IP44- 17-6/220	buc	5.000
78	3332124-027	Cablu BBΓHT-LS 5x10mm2	m	5.000
79	3332124-022	Cablu BBΓHT-LS 3x4mm2	m	37.000
80	3332124-025	Cablu BBΓHT-LS 5x4mm2	m	21.000
81	3332126-02	Cablu BBΓHT-LS 4x1.5mm2	m	320.000
82	3332124-023	Cablu BBΓHT-LS 5x1.5mm2	m	61.000
83	3332124-012	Cablu BBΓHT-LS 3x2.5mm2	m	284.000
84	3332126-01	Cablu BBΓHT-LS 3x1.5mm2	m	1 402.000
85	3332024-006	Cablu BBΓHT-LS 2x1.5mm2	m	630.000
86	3332127-1	Cablu KBBΓHT-LS 4x1.5mm2	m	181.000
87	3331018-017	Conductor ПБ3 1,5mm2	m	105.000
88	44400011	Teava din otel de apa si gaze 20mm	m	133.000
89	441000-1560	Teava ПBX d=20mm	m	2 164.000
90	441000-1562	Teava ПBX d=25mm	m	52.000
91	441000-1564	Teava ПBX d=40mm	m	5.000
92	33700011	Cutii pentru intreruptoare si prize JI250Y3 75x62	buc	47.000
93	33700012	Cutie de ramificatie JI245Y3	buc	200.000
94	337003-10	Cutie de ramificatie Y409-3 IP65	buc	40.000
95	337003-02	Cutie KOP73 (3-x poж.)	buc	10.000
96	3370007	Cutie cu transformator codoritor ЯТII-0.25	buc	1.000
97	3340125-1	Armatura manuala portabila a lampii PBO-42	buc	1.000
98	33400174-1	Lampa de iluminare locala MO12-40W E27	buc	1.000
		Capitolul 3. Utilaj		
99	5550087-09	Dulap de distributie ППВ-363-1 36 УХJI3 IP31, 550x320x120 (1BPY)	buc	1.000
100	555-100011-5	-Intreruptor BH32/3/50 , 50A	buc	1.000
101	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol. 16A. BA47-29//3/16C	buc	4.000

1	2	3	4	5
102	5550237-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	1.000
103	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	2.000
104	5550087-23	Dulap de distributie ППБ-123-0 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (2БРУ)	buc	1,000
105	555-100026	-Intreruptor BH32/1/20 , 20A	buc	1.000
106	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,000
107	5550237-11	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,000
108	5550237-6	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	1,000
109	5550087-09	Dulap de distributie ППБ-363-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (1ПП)	buc	1,000
110	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
111	5550237-11	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	4,000
112	5550237-4	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C	buc	2,000
113	5550244-3	-Intrerupator automat cu 3 pol, 3A, BA47-29//3/3C	buc	1,000
114	5550237-6	-Intreruptor automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C	buc	4,000
115	5550237-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	3,000
116	5550087-09	Dulap de distributie ППБ-363-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (1ПҚО)	buc	1,000
117	555-100011-11	-Intreruptor BH32/3/16 , 16A	buc	1,000
118	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	10,000
119	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	3,000
120	5550295-2	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/10 , 10A, 10mA	buc	1,000
121	5550087-23	Dulap de distributie ППБ-123-0 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (1ПҚАО)	buc	1,000

1	2	3	4	5
122	555-100026	-Intreruptor BH32/1/20 , 20A	buc	1,000
123	5550236-7	-Intreruptor automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	2,000
124	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63	set	1,000
125	5550151-23	-Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A . 230/380V	buc	1,000
126	5551011-06	-Intreruptor de sarcina BP32-31B 31250 100A 1dir	buc	1,000
127	5550243-15	-Intreruptor automat cu 3 pol. 50A, BA47- 29//3/50B	buc	1,000
128	5550236-11	-Intreruptor automat cu 1 pol. 16A, BA47- 29/1/16B	buc	1,000
129	5550087-09	Dulap de distributie ЩРВ-363-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (2ИИР)	buc	1,000
130	555-100011-1	-Intreruptor BH32/3/20 , 20A	buc	1,000
131	5550237-11	-Intreruptor automat cu 1 pol. 10A, BA47- 29/1/10C	buc	4,000
132	5550237-4	-Intreruptor automat cu 1 pol. 2A, BA47- 29/1/2C	buc	2,000
133	5550244-3	-Intreruptor automat cu 3 pol. 3A, BA47- 29//3/3C	buc	1,000
134	5550237-13	-Intreruptor automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	3,000
135	33700307-4	-Contactator КМИ-11810, 18A, 230В/AC3 1НО	buc	1,000
136	33700305-4	-Contactator КМИ-10910, 9A, 230В/AC3 1НО	buc	1,000
137	55600079	Demaror magnetic ПМА-0247Y2	buc	7,000
138	33410011-3	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	8,000
139	33410011-2	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1	buc	1,000
140	3340126-1	Lanternă de cap cu acumulator si protectie la explozii CFB-2	buc	1,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.