

ДСТУ ISO 9001:2018
ISO 9001:2015 IDT
Сертифікат №
80108.СУЯ.383-23



ЗАЗЕМЛЕННЯ ПЕРЕНОСНЕ ЗПЛ-35В4-3/3-25Х-801

ПАСПОРТ
05.01-035-801 ПС

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Заземлення переносне ЗПЛ-35В4-3/3-25Х-801 призначене для захисту працюючих на відключених ділянках ПЛ від поразки електричним струмом у випадку помилкової подачі напруги на цю ділянку або появи на них наведеної напруги.

1.2 Заземлення виготовлене для робіт у кліматичних умовах У категорії 1 за ГОСТ 15150-69.

2 БУДОВА І СКЛАД ЗАЗЕМЛЕННЯ

Заземлення складається із штанг ізолюючих, гнучких провідників для закорочування між собою та заземлення струмоведучих частин установки, із затискачами для закріплення його на струмоведучих частинах і трубочини для приєднання до заземлюючих провідників або до заземлених конструкцій.

Гнучкий провідник виготовлений з мідних жил, покритих прозорою полімерною оболонкою. Кінці провідника запресовані в кабельні наконечники. Для захисту провідника від зломів, у місцях його приєднання до наконечників є гнучкі амортизатори з полімерного матеріалу.

Штанга ізолююча складається з трьох частин: ізолюючої частини, рукоятки, і робочої частини. На межі ізолюючої частини штанги і рукоятки встановлені кільця із ізолюючого матеріалу. Робоча частина штанги представляє собою вузол для кріплення гвинта заземлюючого затискача.

3 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Основні параметри і габаритні розміри заземлення наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметру	
Номинальна напруга електроустановок, кВ	35
Довжина ізолюючої частини штанг, м, не менше	1,1
Довжина рукоятки, м, не менше	0,4
Довжина штанги ізолюючої у транспортному положенні, м, не більше	1,6
Довжина провідника, що заземлює, м, не менше	12,0
Довжина кожного з закорочуючих провідників, м, не менше	4,5
Кількість затискачів, шт.	3
Перетин провідника, мм ² , не менше	25
Тік термічної стійкості протягом 3 с., кА	4,0
Тік динамічної стійкості, кА	22,0
Маса, кг, не більше	11,0

4 КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект постачання заземлення входять:

- а) заземлення ЗПЛ-35В4-3/3-25Х-801;
- б) штанга заземлення ізолююча ШЗ-35 з паспортом 70.15-102 ПС – 3 шт;
- в) паспорт 05.01-035-801 ПС.

5 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

5.1 Встановлення й зняття переносних заземлень повинні виконуватися в діелектричних рукавичках із застосуванням ізолюючої штанги.

5.2 Кожне переносне заземлення має бути оглянуте не рідше 1 разу в 3 місяці, а також перед використанням. При пошкодженні контактних з'єднань, зниженні механічної міцності провідників, розплавлюванні їх, обриву більш 5% жил і після роботи в режимі короткого замикання переносні заземлення знімаються з експлуатації.

5.3 Встановлення заземлення провадиться в наступному порядку:

5.3.1 Встановлювати заземлення необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

5.3.2 Переносні заземлення спочатку потрібно приєднати до заземлюючого пристрою, а потім установити на струмоведучі частини.

Знімати переносне заземлення слід в зворотній послідовності: спочатку зняти його зі струмоведучих частин, а потім від'єднати від заземлюючого пристрою.

6 ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Заземлення повинне експлуатуватися з урахуванням вимог нормативної документації:

- "Правила безпечної експлуатації електроустановок" (НПАОП 40.1-1.01-97);
- "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98);
- "Правила експлуатації електрозахисних засобів" (НПАОП 40.1-1.07-01).

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Виробник гарантує відповідність заземлення вимогам конструкторської документації і ТУ У 21191464.011-2000 при дотриманні умов транспортування, експлуатації і збереження.

7.2 Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців, але не більше 18 місяців від дня виготовлення.

7.3 Адреса виробника:

ТОВ ТГ «ЕКІПАЖ»

61000, Україна, м. Харків, МСП, вул. Єнакіївська, 4,

тел./факс +380 (57) 778-01-61; (0572) 93-31-47

тел. +380 (57) 752-01-58; 752-01-59

моб.: +380(67)576-7655; +380(067)540-1704

E-mail: sales@ekipage.com

<http://www.ekipage.com>

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Транспортування заземлення може проводитися будь-яким видом критого транспорту, за умови зберігання його від механічних ушкоджень.

8.2 Умови зберігання заземлення у споживача 2 за ГОСТ 15150-69.

8.3 Заземлення не повинне піддаватися впливу кислот, бензину і розчинників.

9 ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ

9.1 Гарантійні претензії від споживачів приймаються тільки за умови дотримання ними правил транспортування, експлуатації, зберігання й при наданні:

- паспорта на виріб;

- накладної на придбання даного виробу у виробників або дилерів.

9.2 У випадку виявлення дефектів або неправильної комплектації звертатися до виробника.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Заземлення ЗПЛ-35В4-3/3-25Х-801 відповідає конструкторській документації і ТУ У 21191464.011-2000 і визнане придатним для експлуатації.

№ _____

Перетин провідника 25 мм²

Дата виготовлення _____

М.П.



Підпис особи, відповідальної за приймання _____

