

2.0 INSTALAREA ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII

2.1 Opțiuni de montare a încărcătorului

Încărcătorul de baterii cu litiu Hall (L3000) poate fi amplasat pe o masă sau montat pe perete. Dacă instalați încărcătorul de baterii pe un perete de rigips, înșurubați în știfturi, nu în placa de perete. Dacă îl instalați pe un perete din beton sau cărămidă, folosiți dibluri și șuruburi.

Pereții pot conține cabluri ascunse, conducte de gaz sau de lichid. Asigurați-vă că niciuna dintre acestea nu este prezentă înainte de găurire sau înșurubare.

NOTĂ: Lăsați 4" (10,16 cm) între încărcătoare.

Pentru montarea pe masă:

1. Conectați cablul de alimentare de la rețea la portul din partea din spate a încărcătorului și la o priză de alimentare de la rețea corect împământată.



2. Măsurați lungimea cablului de alimentare pentru a asigura distanța corectă de la priză de perete la încărcătorul de baterii.
3. Utilizați pachetul de cablu din partea de jos a încărcătorului pentru depozitarea cablului în exces. Pentru evitarea pericolului de împiedicare, cablul nu trebuie să fie prea tensionat sau prea slăbit.

Pentru montarea pe perete:

1. Identificați cea mai bună locație pentru montarea încărcătorului de baterii pe perete. Alegeți o locație aflată în apropierea unei prize electrice.
2. Utilizați un detector de știfturi pentru localizarea știftului destinat susținerii încărcătorului de baterii.
3. Marcați centrul locației știftului.
4. Marcați distanța până la centrul orificiului de montare a încărcătorului de baterii la 5,5" (14 cm).
5. Montați un șurub cu cap conic #8(M4.2) la aproximativ 1/4" (6 mm) față de perete.

MĂSURĂ DE PRECAUȚIE: Elementele de ancorare trebuie să aibă o capacitate de susținere minimă de 35 lb (16 kg).



6. Montați încărcătorul pe șuruburi împingând ușor în jos și verificați fixarea sigură a acestuia. Reglați șuruburile după este necesar.
7. Conectați cablul de alimentare de la rețea la portul din partea din spate a încărcătorului și la o priză de alimentare de la rețea corect împământată.



8. Utilizați pachetul de cablu din partea de jos a încărcătorului pentru depozitarea cablului în exces. Cablul poate ieși fie din partea de sus, fie prin cea de jos. Pentru evitarea pericolului de împiedicare, cablul nu trebuie să fie prea tensionat sau slăbit.