

Oferta Comerciala

Ofertant: Habsev Grup SRL

Beneficiar: RED Nord SA

Data prezentării ofertei: 02.03.2026

Valabilitatea ofertei: 30.06.2026

Obiectul Ofertei: Posturi de transformare prefabricate în anvelopă de beton.

1. Introducere

În conformitate cu cerințele din concursul de oferte au fost propuse următoarele Posturi de Transformatoare cu echipamentul corespunzător:

Nr. o	Denumirea de dispecerat	Configurația celule MT	Panoul de JT	Preț MDL Fara TVA
1	PT60BR7	2LP	LVS-1000-9-FSD-Cu	592.640,00
2	PT60C6	2L2P	LVS-1250-8-FSD(D)-L-Cu/LVS-1250-8-FSD-R-Cu	1.024.794,00

Posturile de transformare se livrează complet echipate si testate conform specificației tehnice din concurs.

Termen de livrare: 120 zile de la data semnării contractului.

Termen de garanție: 24 luni de la data livrării produsului.

Termen de plata: 60 zile de la data livrării.

Cu respect,

Gheorghe Habed

Director General SC HABSEV GRUP SRL

Habsev Grup SRL

mun. Chisinau, str. Uzinelor 90

tel: +373 22 427 933, 929 002

office@habsev.md, www.habsev.md

Propunere de ofertă

Ofertant: Habsev Grup SRL

Beneficiar: RED Nord SA

Data prezentării ofertei: 02.03.2026

Valabilitatea ofertei: 30.06.2026

Obiectul Ofertei: Posturi de transformare prefabricate în anvelopă de beton.

2. Introducere

În conformitate cu cerințele din concursul de oferte au fost propuse următoarele Posturi de Transformatoare cu echipamentul corespunzător:

Nr. o	Denumirea de dispecerat	Soluția tehnică propusă a PT-ului	Configurația celule MT	Panoul de JT	Producător
1	PT60BR7	Бетонная комплектная трансформаторная подстанция GALBOX-compact 1x400. Монолитный корпус с фундаментом, габариты 3,5x2,24. Вес – 13,4 т	2LP	LVS-1000-9-FSD-Cu	Electrosvit, Ucraina
2	PT60C6	Бетонная комплектная трансформаторная подстанция GALBOX-standard 2x630. • Корпус, габариты 7,3x3,3 3 элемента: - Корпус - Крыша - Фундамент Габаритные размеры (ДxШxВ): - Корпус с крышей – 7,3 (7,42) x 3,3 (3,42) x 2,91 м - Фундамент - 7,25 x 3,25 x 0,95 м Ориентировочный вес: - Корпус – 26 т - Крыша – 7,7 т - Фундамент – 14,8 т	2L2P	LVS-1250-8-FSD(D)-L-Cu/LVS-1250-8-FSD-R-Cu	

În Anex 1 se prezintă planul dimensional ale PT-urilor ofertate.

În Anexa 2 se prezintă Pașaportul tehnic al PT-urilor de tipul БКТП de fabricație Electrosvit, Ucraina și în Anexa 3 se prezintă Instrucția de exploatare a PT-urilor de tipul БКТП.

În instrucțiunea **IG-078-RU, versiunea 10; 01/03/2018** sunt prezentate cerințele generale de depozitare, transportare, instalare, operare și mentenanță a celulelor de medie tensiune cgm.cosmos.



Sunt obligatorii respectarea cerințelor indicate în această instrucțiune cu scopul păstrării condițiilor de garanție, stipulate în prezenta ofertă.

3. Celulele de medie tensiune CGM Cosmos

SISTEMA CGMCOSMOS

Condiții de funcționare

Celule modulare și compacte de MT

Celulele modulare și compacte de MT cu izolație în SF6 în cuve metalice închise corespund standardului IEC 62271-200, sunt destinate pentru instalare în interior cu temperatura minimă de funcționare, - 30 °C în conformitate cu IEC 62271-1 pentru instalare în spații până la 2000 m de asupra nivelului mării, fără mentenanță cu următoarele condiții:

Caracteristici electrice

- Tensiunea nominală Ur:	24 kV
- Tensiunea de testare cu frecvență industrială Ud (50 Hz):	
- Fază și pământ și între faze:	50 kV 1 min
-Distanța de izolare:	60kV 1 min
- Tensiunea de testare cu impuls atmosferic Upk:	
- Fază și pământ și între faze:	125 kV
- Distanța de izolare:	145 kV
- Frecvență:	50 Hz
- Curentul nominal:	630 A
- Curentul de scurtcircuit Ik:	21 kA r.m.s.valoare 52,5 kA 1s

Aspecte constructive

Cuvă din oțel inoxidabil ermetic umplută cu gaz izolant ce corespunde IEC 62271-1, în care se găsește circuitul de medie tensiune. Gazul izolant nu necesită procesare pe durata 30 ani.

3 divizori capacitivi de 12 kV.

Bride de fixare a cablurilor monopolare de MT până la 630 mm² suportând eforturi electrodinamice în caz de scurtcircuit.

Grad înalt de protecție contra oxidării.

Securitate

Sistema de interblocare nu permite accesul în compartimentul de cabluri sau operarea cu echipamentul cu capacul demontat fără conectarea cuțitelor de legare la pământ. Sistema de de blocare nu permite conectarea separatorului și a cuțitelor de legare la pământ simultan.

Elementul de blocare/încuiere independent blochează/încuie dispozitivele de operare ale separatorului și cuțitelor de legare la pământ. Capacul compartimentului mecanismului de acționare nu poate fi demontat fără scoatere elementului de blocare/încuiere.

Habsev Grup SRL

mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

tel: +373 22 427 933, 929 002

office@habsev.md, www.habsev.md

Există posibilitatea instalării unui lacăt independent care va bloca separatorul și cuțitele de legare la pământ.

Inundare: echipamentul este pregătit să mențină funcționalitatea în cazul în care a fost inundată instalația electrică suportând o coloană de apă cu înălțimea 3m pe o perioadă de 24h.

Grade de protecție:

- Celula / Mecanismul de acționare: IP 2XD conform EN 60529.
- Cuva cu gaz: IP X7 conform EN 60529
- Gradul de protecție contra impactului mecanic:
 - Capacele metalice: IK 08 conform EN 5010
 - Cuva cu gaz: IK 09

CGMCOSMOS-2LP SF6 CELULA DE IZOLARE ȘI SEPARARE. (operare manuală)

1 Celula compactă de MT cu 2 funcții de intrare/ieșire în cablu și o funcție de protecție prin siguranță fuzibilă a transformatorului de putere.



Tensiunea nominală Ur	24kV
Tensiunea de testare cu frecvență industrială Ud (50 Hz):	
Fază și pământ și între faze:	50 kV 1 min
Distanța de izolare:	60kV 1 min
Tensiunea de testare cu impuls atmosferic Upk	
Fază și pământ și între faze:	125 kV
Distanța de izolare:	145 kV
Frecvență:	50 Hz
Curentul nominal	630 A
Curentul de scurtcircuit Ik	
Termic	21kA
Electrodinamic	52,5kA

Aspecte constructive

Compartimente individuale cu separări metalice a barelor colectoare și separatoare, conexiunea cablurilor și elementele de susținere a fuzibililor, cu adaptoare trifazate frontale la același nivel. Mecanism de acționare cu diagrama sinoptică a circuitului de putere și sistemă de expansiune a gazelor în partea inferioară spate.

Separatoare de sarcină trifazate, categoria E3 (5 CC) conform IEC 60265-1, în trei poziții: conectat-deconectat-conectat la pământ, înainte și după contactele fuzibililor, categoria E2 (5 CC) conform IEC 62271-102.

Mecanismul de acționare a funcției de intrare/ieșire este operat prin intermediul unei manete, operare independentă manuală tipul B cu clasa M1, 1000 de operații, anduranța separatorului conform IEC 60265-1 și clasa M0, 1000 operații a cutitelor de legare la pământ. Mecanismul de acționare poate fi reamplasat pe loc fără deconectarea serviciului. Include contacte de semnalizare a poziției separatorului de sarcină:

- Separatorul de sarcină: 2 NA + 2 NC
- Cuțitele de legare la pământ: 1 NA + 1 NC

Mecanismul de acționare a funcției de protecție este operat prin intermediul unei manete, operare manuală independentă cu ajutorul unui element de fixare BR cu bobină de deconectare în combinație cu separatorul de sarcină cu transformatoare de curent de 1600 A, conform IEC 62271-105. Anduranța separatorului de clasa M1, 1000 de operații, anduranța separatorului conform IEC 60265-1 standard și clasa M0, 1000 operații a cuțitelor de legare la pământ. Mecanismul de acționare poate fi reamplasat pe loc fără deconectarea serviciului. Include contacte de semnalizare a poziției separatorului de sarcină:

- Separator de sarcină/Cuțite de legare la pământ 1 NAC

Portafuzibile independente monofazate plasate în poziție orizontală pentru instalare fuzibililor de 12kV conform IEC 60282-1.

Indicarea poziției comutatorului - separatorului se efectuează în condiții de siguranță (testul de lanț cinematic, în conformitate cu IEC 62271-102).

Trei adaptori/bushing pentru funcția de 630A tip C conform EN 50181 pentru conectarea prin bulon a terminalelor. Recomandăm utilizarea terminalelor CELPACK.

Trei adaptori/bushing pentru funcția de protecție de 250 A tip A, conform EN 50181 pentru conectare terminalelor ambroșabile sau prin bulon. Recomandăm utilizarea terminalelor CELPACK.

3 x izolatoare de trecere laterale pe partea stângă de 630A, tip C conform EN 50181 pentru conectarea terminalelor ambroșabile.

Securitate

1 Indicator luminos a prezenței tensiunii ekorVPIS, conform IEC 61958.

1 Alarmă acustică ekorSAS. Alarma se activează atunci când este prezentă tensiunea în celula cu funcția intrare/ieșire și este introdusă maneta de operare în dispozitivul de acționare a cuțitelor de legare la pământ. Gradul de operare conform IEC 61958.

Echipament de protecție și securitate a personalului de mentenanță contra arcului electric conform criteriilor Anexei A din IEC 62271-200 pentru toate compartimentele: clasa IAC AFL



Dimensiuni și greutate

- Lățime:1200 mm +MAL
- Înălțime:1740 mm
- Adâncime:735 mm
- Greutate:350 kg

CELULĂ DE SEPARARE CGMCOSMOS-L CU IZOLAȚIE ÎN SF6 (operare manuală)

Tensiunea nominală Ur	24kV
Tensiunea de testare cu frecvență industrială Ud (50 Hz):	
Fază și pământ și între faze:	50 kV 1 min
Distanța de izolare:	60kV 1 min
Tensiunea de testare cu impuls atmosferic Upk	
Fază și pământ și între faze:	125 kV
Distanța de izolare:	145 kV
Frecvență:	50 Hz
Curentul nominal	630 A
Curentul de scurtcircuit Ik	
Termic	21kA
Electrodinamic	52,5kA

Aspecte constructive

Compartimente individuale cu separări metalice a barelor colectoare și separatoare, conexiunea cablurilor și elementele de susținere a fuzibililor, cu adaptoare trifazate frontale la același nivel. Mecanism de acționare cu diagrama sinoptică a circuitului de putere și sistemă de expansiune a gazelor în partea inferioară spate.

Separatoare de sarcină trifazate, categoria E3 (5 CC) conform IEC 60265-1, în trei poziții: conectat-deconectat-conectat la pământ, înainte și după contactele fuzibililor, categoria E2 (5 CC) conform IEC 62271-102.

Mecanismul de acționare a funcției de intrare/ieșire este operat prin intermediul unei manete, operare independentă manuală tipul B cu clasa M1, 1000 de operații, duranța separatorului conform IEC 60265-1 și clasa M0, 1000 operații a cuțitelor de legare la pământ. Mecanismul de acționare poate fi reamplasat pe loc fără deconectarea serviciului.



Indicarea poziției comutatorului - separatorului se efectuează în condiții de siguranță (testul de lanț cinematic, în conformitate cu IEC 62271-102).

Trei adaptori/bushing pentru funcția de 630A tip C conform EN 50181 pentru conectarea prin bulon a terminalelor. Recomandăm utilizarea terminalelor CELPACK.

Securitate

- 1 Indicator luminos a prezenței tensiunii ekorVPIS, conform IEC 61958.

1 Alarmă acustică ekorSAS. Alarma se activează atunci când este prezentă tensiunea în celula cu funcția intrare/ieșire și este introdusă maneta de operare în dispozitivul de acționare a cuțitelor de legare la pământ. Gradul de operare conform IEC 61958.



Echipament de protecție și securitate a personalului de mentenanță contra arcului electric conform criteriilor Anexei A din IEC 62271-200 pentru toate compartimentele: clasa IAC AFL

Dimensiuni și greutate

- Lățime:365 mm
- Înălțime:1740 mm
- Adâncime:735 mm
- Greutate:100 kg

CELULĂ COMPACTĂ CGMCOSMOS-3LP CU IZOLAȚIE ȘI STINGERE A ARCULUI ÎN SF₆ (OPERARE MANUALĂ)

1 Celula compactă de MT cu 3 funcții de intrare/ieșire în cablu și o funcție de protecție prin siguranță fuzibilă a transformatorului de putere.

Tensiunea nominală Ur	24kV
Tensiunea de testare cu frecvență industrială Ud (50 Hz):	
Fază și pământ și între faze:	50 kV 1 min
Distanța de izolare:	60kV 1 min
Tensiunea de testare cu impuls atmosferic Upk	
Fază și pământ și între faze:	125 kV
Distanța de izolare:	145 kV
Frecvență:	50 Hz
Curentul nominal	630 A
Curentul de scurtcircuit Ik	
Termic	21kA
Electrodinamic	52,5kA

Aspecte constructive

Compartimente individuale cu separări metalice a barelor colectoare și separatoare, conexiunea cablurilor și elementele de susținere a fuzibililor, cu adaptoare trifazate frontale la același nivel. Mecanism de acționare cu diagrama sinoptică a circuitului de putere și sistemă de expansiune a gazelor în partea inferioară spate.

Separatoare de sarcină trifazate, categoria E3 (5 CC) conform IEC 60265-1, în trei poziții: conectat-deconectat-conectat la pământ, înainte și după contactele fuzibililor, categoria E2 (5 CC) conform IEC 62271-102.



Mecanismul de acționare a funcției de intrare/ieșire este operat prin intermediul unei manete, operare independentă manuală tipul B cu clasa M1, 1000 de operații, anduranța separatorului conform IEC 60265-1 și clasa M0, 1000 operații a cuțitelor de legare la pământ. Mecanismul de acționare poate fi reamplasat pe loc fără deconectarea serviciului. Include contacte de semnalizare a poziției separatorului de sarcină:

- Separatorul de sarcină: 2 NA + 2 NC
- Cuțitele de legare la pământ: 1 NA + 1 NC

Mecanismul de acționare a funcției de protecție este operat prin intermediul unei manete, operare manuală independentă cu ajutorul unui element de fixare BR cu bobină de deconectare în combinație cu separatorul de sarcină cu transformatoare de curent de 1600 A, conform IEC 62271-105. Anduranța separatorului de clasa M1, 1000 de operații, anduranța separatorului conform IEC 60265-1 standard și clasa M0, 1000 operații a cuțitelor de legare la pământ. Mecanismul de acționare poate fi reamplasat pe loc fără deconectarea serviciului. Include contacte de semnalizare a poziției separatorului de sarcină:

- Separator de sarcină/Cuțite de legare la pământ 1 NAC

Habsev Grup SRL

mun. Chisinau, str. Uzinelor 90

tel: +373 22 427 933, 929 002

office@habsev.md, www.habsev.md

Portafuzibile independente monofazate plasate în poziție orizontală pentru instalare fuzibililor de 12kV conform IEC 60282-1.

Indicarea poziției comutatorului - separatorului se efectuează în condiții de siguranță (testul de lanț cinematic, în conformitate cu IEC 62271-102).

Trei adaptori/bushing pentru funcția de 630A tip C conform EN 50181 pentru conectarea prin bulon a terminalelor. Recomandăm utilizarea terminalelor CELPACK.

Trei adaptori/bushing pentru funcția de protecție de 250 A tip A, conform EN 50181 pentru conectare terminalelor ambroșabile sau prin bulon. Recomandăm utilizarea terminalelor CELPACK.

Securitate

1Indicator luminos a prezenței tensiunii ekorVPIS, conform IEC 61958.

Echipament de protecție și securitate a personalului de mentenanță contra arcului electric conform criteriilor Anexei A din IEC 62271-200 pentru toate compartimentele: clasa IAC AFL

4. Operarea la distanță a celulelor și detectarea defectelor

Conform cerințelor din concurs celule de tipul L sunt echipate cu motoare care oferă posibilitatea operării la distanță a celulelor. Totodată celulele indicate vor avea instalate butoane pentru operare OPEN/CLOSE și o manetă de transfer în regim de operare LOCAL/REMOTE.

Pentru detectarea curenților de scurtcircuit, în conformitate cu cerințele licitației, sunt prevăzute în fiecare celulă de linie un set de transformatoare de curent, producător Ensto.

Pentru transmiterea datelor/semnalelor și integrarea în SCADA și teledirijarea celulelor se propune utilizarea echipamentului E-RTU 4S pentru operarea până la 4 celule, producător ENSTO.

E-RTU 4S are integrat de asemenea și sursa de alimentare de rezervă pe bază de baterii de acumulare.

Descrierea detaliată a E-RTU este prezentată în Anexa 5.

În Anexa 6 se prezintă Instrucțiunea de instalare a E-RTU ITI2020.

În setul de livrare a E-RTU 4S se include:

- E-RTU ITI2020-4S cu protocolul de comunicare IEC 101 și 104
- Robustel router
- set de trei senzori de curent divizat cu un cablu de lungimea 5 m, pentru fiecare celulă de linie
- un set de trei senzori de tensiune de tip PPACS cu un cablu de lungimea 5 m
- seturi de cabluri lungi de 5 m pentru conectarea la fiecare celulă pentru teledirijare
- un indicator de flash extern cu cablul său pentru a fi montat în afara clădirii
- o baterie de 12 V și 38Ah

Pentru detectarea incendiului: se poate detecta dacă contactul uscat al detectorului este activat, așa cum este prezentat în pliantul atașat, Anexa 6.

- Prin blocul terminal al unității CPU – vezi paginile 12 și 13 (intrare digitală 1 la 5) sau
- Prin blocul terminal al plăcii de cablare – vezi pagina 31 (Rezervă 1 la 4)

Setarea se poate realiza urmând procedura de la pagina 83.

5. Transformatorul de putere

Nu face parte din ofertă conform cerințelor la concurs

6. Panoul de Joasă Tensiune

Panoul de JT este instalat în compartimentul corespunzător al PT-ului. Fiderile de plecare sunt echipate cu Baze Tripolare Verticale conform schemei prezentate în cadrul concursului.

În panoul de JT sunt instalate toate elementele solicitate în cadrul concursului (ampermetre, voltmetre, transformatoare de curent, fuzibili, etc.).



Carcasa Panourilor de joasă tensiune este realizată din oțel, pentru protecția fiderelor de plecare sunt utilizate Bazele tripolare verticale. Panoul de JT include de asemenea toate elementele și aparatele de protecție și măsură indicate în documentația din cadrul concursului.

Curentul nominal al barelor colectoare – 1600A

Tensiunea nominală de serviciu – 230/400V

Tensiunea izolației – 500V

Panourile de joasă tensiune corespund EN60439-1.

În Anexa 1 sunt prezentate schemele monofilare ale panourilor de joasă tensiune cu indicarea gabaritelor. Anexa 4 este prezentată instrucțiunea de exploatare ale Panourilor de joasă tensiune.

Habsev Grup SRL

mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

tel: +373 22 427 933, 929 002

office@habsev.md, **www.habsev.md**