

Controlul puterii de la distanță Enter Coag = 440 Hz urmat de 515 Hz

Ton de ieșire bipolar = 215 Hz

Ton de activare Pulse Cut = 520 Hz cu impulsuri periodice scurte la 481 Hz în timpul impulsurilor de putere de ieșire

Ton de activare Pulse Coag = 440 Hz cu impulsuri periodice scurte la 384 Hz

(Toate tonurile sunt minime de 45 dBA, cu excepția Alarmelor, care sunt de minimum 65 dBA)

1.2.10 Alte specificații

Cablu de alimentare: Toate unitățile livrate împreună cu conectorul de intrare pentru rețea IEC-320 250V 10A 65°C. Cablurile de alimentare pot fi comandate de la CONMED Electrosurgery sau obținute din alte surse dacă sunt îndeplinite următoarele specificații:

Regiune	Specificație	Descriere	Standard
SUA, Canada	Orice producător UL, CSA	SJT sau mai bun	250VAC, minim 16AWG, 3 conductor, lungime maximă 6 m
Europa	Orice producător de cabluri HAR	<HAR>H05WF3G1.0	Cupru 1.0mm2 suprafață minimă secțiune transversală, lungime maximă 6.0 m

Greutate: 9.75 Kg

Înălțime: 14 cm; lățime: 35 cm; adâncime: 48 cm inclusiv mâner

SPECIFICAȚII CARE FAC OBIECTUL SCHIMBĂRII FĂRĂ NOTIFICARE

1.2.11 Moduri de funcționare și parametri nominali de ieșire

Mod	Putere maximă (wați)	Sarcină nominală (ohmi)	Factor de limită tipic	Tensiune max. de circuit deschis (Vârf)	Frecvență transportator (KHz)*	Impuls frecvența de repetare (KHz)
Monopolar						
Pure Cut	300	500	1.4 - 1.7	720	391	N/A
Blend 1	200	500	1.5 – 1.9	820	391	20.0
Blend 2	200	500	1.8 – 2.4	980	391	20.0
Blend 3	200	500	2.4 – 2.9	1230	391	20.0
Pinpoint Coag	120	500	3.7 - 4.6	1720	391	20.0
Standard Coag	120	500	5.6 – 6.6	2740	562	39.0
Spray Coag	80	500	7.1 – 9.7	5220	562	19.5
Bipolar						
Micro Coag	50	50	1.5 – 1.9	160	391	N/A
Macro Coag	90	300	1.6 - 2.0	540	391	N/A

* Măsurată în starea de circuit deschis.

- Activarea procesului Pulse Cut va face ca modul de tăiere selectat, Pure Cut, Blend 1, Blend 2 sau Blend 3 să fie activ timp de 70 de milisecunde la fiecare 600 milisecunde.
- Activarea Pulse Coag va face modul de coagulare selectat, fie Standard, fie Spray, activ pentru 2,5 milisecunde la fiecare 5 milisecunde. Setarea puterii afișate va reprezenta puterea medie livrată care reprezintă aproximativ jumătate din puterea livrată în timpul impulsurilor.
- Parametrii de ieșire pentru modulul de specialitate LAP se potrivesc cu parametrii generali de operare, cu excepția faptului că tensiunea maximă este limitată la vârf mai mic de 2700 Volți.
- Parametrii de ieșire pentru modulul de specialitate FLUIDS se potrivesc parametrilor de funcționare generali cu o creștere inițială a energiei la activare pentru a iniția un arc.

