



Fișă de defecte
Reparație complexă SE Cimislia 110/35/10kV a 2026

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Transformatoare și TSP									
1	Transformator 1T	ТДТН-16000/110	Cuva transformatorului		Înlocuirea tuturor garniturilor. Eliminarea scurgerii de la robinetul de prelevare a uleiului.	Coroziune, Scurgeri de ulei	TTK T09(M)-3	292	Reparație curentă, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului		Eliminarea aburirii (umezelii).	Coroziune, Scurgeri de ulei			
			Comutator de ploturi sub sarcină Comutator de ploturi fără sarcină	PC-4	Înlocuirea garniturilor dulapului acționării, materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Termosemnalizator (indicator temperatura ulei)	ТКП-160	Înlocuirea cu cele verificate metrologic.				
			Descărcător 10 (6)kV	ОПН-П-10/12	Spălare cu soluție de săpun, revizia contactelor				
			Filtru termosifon		Înlocuirea garniturilor, înlocuirea silicagelului				
			Racord 110kV	ГМТА-110	Revizia contactelor. Instalarea pe racordul neutrlui АШМ Ø14 - 1 buc., înlocuirea manometrelor cu cele verificate metrologic.				
			Racord 35kV		Revizia contactelor, instalarea АШМ Ø14 cu 4 orificii - 4 buc.				
			Altele		Înlocuirea tubului metalic flexibil (pentru) PRA și a suflantei tr-torului.				
2	Transformator 2T	ТДТН-16000/110	Cuva I transformatorului		Înlocuirea tuturor garniturilor, scurgere la robinetul de prelevare a uleiului, aburire în partea superioară a cuvei sub capac	Coroziune	TTK T09(M)-3	292	Reparație curentă, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului		Eliminarea aburirii (umezelii).	Coroziune			
			Comutator de ploturi sub sarcină Comutator de ploturi fără sarcină	РПН-РС-4, привод МЗ-4	Înlocuirea garniturilor dulapului acționării, materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Înlocuirea electromotorului (fisură în carcasă).				
			Termosemnalizator (indicator temperatura ulei)	ТКП-160	Înlocuirea cu cel verificat metrologic.				
			Descărcător 10 (6)kV	ОПН-П-10/12	Spălare cu soluție de săpun, revizia contactelor				
			Filtru termosifon		Înlocuirea garniturilor, înlocuirea silicagelului				
			Racord 110kV	ГМТА-110	Revizia contactelor. Instalarea pe neutrul АШМ Ø14 - 1 buc., înlocuirea manometrelor cu cele verificate metrologic.				
			Racord 35kV		Revizia contactelor, instalarea АШМ Ø12-14 cu 4 orificii - 4 buc.				
			Altele		РЗТ-2Т extinderea carcasei de protecție a cablurilor. Înlocuirea tubului metalic flexibil (pentru) PRA și a suflantei tr-torului. Etanșarea dulapului suflantei.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
3	Barele 10 kV al transformatorului 1T		Izolatoare de suport		Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare			5	
			Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport), Construcție metalică		Conservare, remedierea fisurilor.				
4	Barele de 35 kV al transformatorului 1T		Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport),		Conservare, astuparea fisurilor. Înlocuirea cordoanelor Faza "B", "C" AC-95-18m, A2A-95 4 buc.				
5	Barele 10 kV al transformatorului 2T		Izolatoare de suport		Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare			15	
			Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport), Construcție metalică		Conservare, remedierea fisurilor. Îndreptarea stâlpului metalic de lângă ID-10.				
6	Barele de 35 kV al transformatorului 2T		Portal metalic		Revizia contactelor				
7	Transformator 1TCH	TM-100/10/0,4	Cuva transformatorului		Înlocuirea șinei de legare la pământ a cuvei transformatorului (plat banda oțel 30x4 mm), Înlocuirea tuturor graniturilor de etanșare	Coroziune	TTK*-4	10	Reparație curentă, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului						
			Comutator de ploturi fără sarcină		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Conservatorul transformatorului		Înlocuirea silicagel, revizia sistem de dezumidificare a aerului				
			Altele		Instalarea clemelor de aparat Ø25-35mm - 3 buc., Ø16 - 1 buc., înlocuirea mufei terminale de cablu 0,4 kV, înlocuirea denumirii dispeceratului.				
8	Transformator 2TCH	TM-100/10/0,4	Cuva transformatorului		Înlocuirea șinei de legare la pământ a cuvei transformatorului (plat banda oțel 30x4 mm), Înlocuirea tuturor graniturilor de etanșare	Coroziune	TTK*-4	10	Reparație curentă, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului						
			Comutator de ploturi fără sarcină		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Conservatorul transformatorului		Înlocuirea silicagel, revizia sistem de dezumidificare a aerului				
			Altele		Înlocuirea mufei terminale de cablu 0,4 kV, înlocuirea denumirii dispeceratului.				
9	Separator 10P1TCH		Izolatoare de suport				Calculație	-	Reparație capitală, vopsire
			Cuțite principale		Revizia contactelor				
			Cuțite de legare la pământ		Revizia contactelor				
			Mecanismul de acționare		Revizia mecanismului de acționare				
			Construcția portantă a separatorului (stâlpi, traverse)						
			Rama separatorului						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
10	Separator 10P2TCH		Izolatoare de suport				Calculație	-	Reparație capitală, vopsire
Cuțite principale				Revizia contactelor					
Cuțite de legare la pământ				Revizia contactelor					
Mecanismul de acționare				Revizia mecanismului de acționare					
Construcția portantă a separatorului (stâlpi, traverse)									
Rama separatorului									
Total transformatoare și construcții aferente :Suprafața de vopsit 624 m2								624	
2. IDE 110-35 kV									
11	Separator 110 РЛ Компат	РНД3-2- 110/1000	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-05 ¹	15	Reparație capitală, vopsire
	Cuțitele principale		КЛ15.566.569.01	Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.					
	Cuțitele de legare la pământ			Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 12 buc.					
	Rama (Cadrul) separatorului			Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)					
	Dispozitiv de acționare separatorului		ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.					
	Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.					
	Altele			Barele în direcția 2SB-110kV (Secția 2 Bare Colectoare 110kV): faza "B": conductor despletit, clemă de reparație ROA-185 - 2 buc., conductor AC-185 - 2m, clemă A2A185 - 1 buc. faza "C": înlocuirea firului AC-185 - 10m, clemă A2A-185 - 2 buc., clemă de reparație ROA-185 - 1 buc., clemă de reparație RAS-185 - 1 buc.					
12	Separator 110 РО Компат	РНД3-2- 110/1000	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-05 ¹	15	Reparație capitală, vopsire
	Cuțitele principale		КЛ15.566.569.01	Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. faza "B": înlocuirea legăturii flexibile					
	Cuțitele de legare la pământ			Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.					
	Rama (Cadrul) separatorului			Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)					
	Dispozitiv de acționare separatorului		ПР-90У1	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.					
	Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.					
	Altele								

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
13	Transformator de tensiune 110kV 110-2II	HKФ-110-83-Y-1	Carcasa exterioră din porțelan		Curățarea izolației de contaminări, prelucrarea undelor de porțelan deteriorate		TK 110-08 ¹	10	Reparație curentă, vopsire
			Contact primar TV		Revizia contactelor. Înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.,				
			Capac/carcasa de prindere pe suport						
			Filtru de aer-dezumidificare		Înlocuirea silicagel, curățarea elementelor, înlocuirea garniturilor de etanșare				
			Structură portantă TV (stâlpi, grinzi)		Conservare, remedierea fisurilor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a transformatorului		Revizia contactelor				
			Altele		Revizia cutiei de borne a circuitelor secundare, curățare, înlocuirea garniturilor de etanșare, instalarea presetupilor pentru etanșarea înțrărilor cablurilor în cutia.				
14	Separator PC-2 110	PHД3-2- 110/1000	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-05 ¹	18	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
15	Separator 110 P2T	PHД3-1-110/1000	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-05 ¹	13	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Înlocuirea sistemului de contact cu cuțite de cupru.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 12 buc., legăturii flexibile				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.	Coroziune			
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
16	Separator 110 ОД-2Т	ОД-110М/1000	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare f"B" în direcția 110P2T înlocuirea (ciobitură)		TK 110-04 ¹	24	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		Руководство по ремонту отделителей ОД-110М и ОДЗ-110М, короткозамыкателя КЗ-110М и приводов ШПАМ и ШПКМ. ⁵		
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului automat	ПРО-У1	Înlocuirea garniturii dulapului acționării; Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Înlocuirea tub-gofrat metalic flexibil de la dispozitiv de acționare.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Conservare, remedierea fisurilor.				
Altele		Vopsirea КЯ 110ОД-2Т	Coroziune						
17	Scurtcircuitor 110КЗ-2Т	КЗ-110М	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-04 ¹	2	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		Руководство по ремонту отделителей ОД-110М и ОДЗ-110М, короткозамыкателя КЗ-110М и приводов ШПАМ и ШПКМ. ⁵		
			Rama (Cadrul) scurtcircuitorului						
			Dispozitiv de acționare scurtcircuitorului	ПРК-1У1	Înlocuirea garniturii dulapului acționării; Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a scurtcircuitorului (stâlpi, grinzi de fundație)						
			Altele		Înlocuirea legăturii flexibile Instalarea celui de-al 2-lea amortizor (buffer). Protecția cablului: 1m furtun metalic (metalorucav)				
18	Transformator de curent 110kV ТТ-110-2Т	ТФЗМ-110Б-1У1 600/5	Carcasa exterioră din porțelan		Curățarea izolației de contaminări, prelucrarea undelor de porțelan deteriorate		ТТК Т.07- ⁷	15	Reparație curentă, vopsire
			Contact primar TA		Revizia contactelor. înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc.,				
			Capac/carcasa de prindere pe suport TA		Înlocuirea garniturii				
			Filtru de aer-dezumidificare		Înlocuirea silicagel, curățarea elementelor, înlocuirea garniturilor de etanșare				
			Structură portantă TA (stâlpi, grinzi)						
			Elementele sistemului de legare la pământ a transformatorului		Revizia contactelor				
					Revizia cutiei de borne a circuitelor secundare, curățare, înlocuirea garniturilor de etanșare, instalarea presetupilor pentru etanșarea înrărilor cablurilor în cutia.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
19	Descarcator (DOCZ) 110 A2T	ОПН-н-110/82	Carcasa exterioară din cauciuc siliconic		Curățarea izolației extreioare cu soluția de detergent (săpun)		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ - 10	5	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului		Revizia contactelor				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)						
			Altele						
20	Descarcator (DOCZ) al neutrului transformatorului 110 A2T-H	ОПН HI-75	Carcasa exterioară din cauciuc siliconic		Curățarea izolației extreioare cu soluția de detergent (săpun)		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ - 10		Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea ПА la contactului				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului		Revizia contactelor				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)						
			Altele						
21	Separator-întreruptor împământare al neutrului transformatorului 110P2T-H	ЗОН-110	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșității rosturilor de armare		ЗАЕМЛИТЕЛИ ТИПА ЗОН-110 -5 6	4	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor., Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice				
			Rama (Cadru) separatorului						
			Dispozitiv de acționare separatorului		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)						
			Altele						
22	Descarcator (DOCZ) 35 A2T	ОПН-П-35	Carcasa exterioară din cauciuc siliconic		Curățarea izolației extreioare cu soluția de detergent (săpun)			3	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului		Revizia contactelor				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Cadru metalic, USO	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
23	Separator 110 РЛ Гуря-Галбена	РНДЗ-2- 110/1000	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-05 ¹	15	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ15.566.569.01	Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Înlocuirea sistemului de contact cu cuțite de cupru.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 12 buc. Este necesară înlocuirea conexiunii flexibile (la faza "A")				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Faza "B": partea 1SB-110kV — Conexiune de tip SOAS - 1 buc., partea 110RO — înlocuirea barei (șinelor) — Conexiune de tip SOAS - 1 buc., clemă de aparat A2A-185 - 1 buc., clemă ROA-185 - 1 buc., cablu AC-185 - 8 m. Faza "A": înlocuirea barei (șinelor) — Conexiune de tip SOAS - 1 buc., clemă de aparat A2A-185 - 1 buc., clemă ROA-185 - 1 buc., cablu AC-185 - 8 m.				
24	Separator 110 РО Гуря-Галбена	РНДЗ-2- 110/1000	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-05 ¹	15	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ15.566.569.01	Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПР-90У1	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
25	Transformator de tensiune 110kV 110-1И	HKΦ-110-83-Y-1	Carcasa exterioră din porțelan		Curățarea izolației de contaminări, prelucrarea undelor de porțelan deteriorate		TK 110-08 ¹	10	Reparație curentă, vopsire
			Contact primar TV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc				
			Capac/carcasa de prindere pe suport		Înlocuirea garniturii				
			Filtru de aer-dezumidificare		Înlocuirea silicagel, curățarea elementelor, înlocuirea garniturilor de etanșare				
			Structură portantă TV (stâlpi, grinzi)						
			Elementele sistemului de legare la pământ a transformatorului		Revizia contactelor				
			Altele		Revizia cutiei de borne a circuitelor secundare, curățare, înlocuirea garniturilor de etanșare, instalarea presetupilor pentru etanșarea înțrărilor cablurilor în cutia.				
26	Separator 110 PC-1	PHДЗ-2- 110/1000	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-05 ¹	15	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 12 buc.				
			Rama (Cadru) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
27	Transformator de curent 110kV ТТ-110ВС	ТФЭМ-110М 600/5	Carcasa exterioră din porțelan		Curățarea izolației de contaminări, prelucrarea undelor de porțelan deteriorate		TTK T.07- ⁸	10	Reparație curentă, vopsire
			Contact primar TA		Revizia contactelor. înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.,				
			Capac/carcasa de prindere pe suport		Înlocuirea garniturii				
			Filtru de aer-dezumidificare		Înlocuirea silicagel, curățarea elementelor, înlocuirea garniturilor de etanșare				
			Structură portantă TA (stâlpi, grinzi)	Cadru metalic					
			Elementele sistemului de legare la pământ a transformatorului		Revizia contactelor				
			Altele		Revizia cutiei de borne a circuitelor secundare, curățare, înlocuirea garniturilor de etanșare, instalarea presetupilor pentru etanșarea înțrărilor cablurilor în cutia.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
28	Întrerupător cu SF6 110 BC	AREVA GERMANY GL 331-F1	Trecere izolate 110kV Cuvele întrerupătorului 110 kV Mecanismul de acționare întrerupătorului 110kV Camere de stingere a arcului Izolația cuvei Încălzirea mecanismului de acționare Structura portantă (cadru, stâlpi, grinzi) Altele		Vopsirea dulapilor, PRA- Înlocuirea tub metalic-gofrat -2,5m			17	
29	Separator 110 PIT	РНДЗ-1-110/1000	Izolatoare de suport Cuțitele principale Cuțitele de legare la pământ Rama (Cadrul) separatorului Dispozitiv de acționare separatorului Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație) Altele	ИОС-110/400 КЛ5.566.569.01	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc. Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente) Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Conservare, remedierea fisurilor.	Coroziune Coroziune	TK 110-05 ¹	13	Reparație capitală, vopsire
30	Separator 110 ОД-1Т	ОД-110М/1000	Izolatoare de suport Cuțitele principale Cuțitele de legare la pământ Rama (Cadrul) separatorului Dispozitiv de acționare separatorului automat Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație) Altele	ИОС-110/400 КЛ5.566.569.01	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare "B" în direcția 110P2T înlocuirea (ciobitură) Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., Înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc. Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente) Înlocuirea garniturii dulapului acționării; Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Înlocuirea tub-gofrat metalic flexibil de la dispozitiv de acționare. Conservare, remedierea fisurilor. Înlocuirea contactelor la A2A-185-6buc, AC-185-10m, Vopsirea dulapului PRA aproape de 110ОД-1Т	Coroziune Coroziune	TK 110-04 ¹ Руководство по ремонту отделителей ОД-110М и ОДЗ-110М, короткозамыкателя КЗ-110М и приводов ШПАМ и ШПКМ.- ⁵	35	Reparație capitală, vopsire

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
31	Scurtcircuitor 110K3-1T	K3-110M УХЛ-1	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TK 110-04 ¹	6	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitul principal al scurtcircuitorului		Revizia contactelor. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		Руководство по ремонту отделителей ОД-110М и ОДЗ-110М, короткозамыкателя КЗ-110М и приводов ШПАМ и ШПКМ. ⁵		
			Rama (Cadru) scurtcircuitorului						
			Dispozitiv de acționare scurtcircuitorului	ПРК-1У1	Înlocuirea garniturii dulapului acționării; Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă a scurtcircuitorului (stâlpi, grinzi de fundație)			Coroziune			
			Altele						
32	Transformator de curent 110kV ТТ-110-1Т	ТФЗМ-110Б-1У1 600/5	Carcasa exterioră din porțelan		Curățarea izolației de contaminări, prelucrarea undelor de porțelan deteriorate		ТТК Т.07. ⁸	24	Reparație curentă, vopsire
			Contact primar TA		Revizia contactelor. Înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.,				
			Capac/carcasa de prindere pe suport		Înlocuirea garniturii				
			Filtru de aer-dezumidificare		Înlocuirea silicagel, curățarea elementelor, înlocuirea garniturilor de etanșare				
			Structură portantă TA (stâlpi, grinzi)	Cadru metalic					
			Elementele sistemului de legare la pământ a transformatorului		Revizia contactelor				
					Reparație fundamentul. Revizia cutiei de borne a circuitelor secundare, curățare, înlocuirea garniturilor de etanșare, instalarea presetupilor pentru etanșarea înrărilor cablurilor în cutia.				
		Altele							
33	Descarcator (DOCZ) 110 А1Т	ОПН-п-110/82	Carcasa exterioră din cauciuc siliconic		Curățarea izoației extreioare cu soluția de detergent (săpun)		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ - 10	30	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea ПА la contactului				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului		Revizia contactelor				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Reparația fundațiilor				
			Altele		Reparația fundațiilor ; este necesară refacerea barelor de conexiune.				
34	Descarcator (DOCZ) 35 А1Т	ОПН-П-35	Carcasa exterioră din cauciuc siliconic		Curățarea izoației extreioare cu soluția de detergent (săpun)			6	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea ПА la contactului				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului		Revizia contactelor				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Cadru metalic, USO	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
35	Descarcator (DOZ) al neutrului transformatorului 110 AIT-H	ОПН РВА3-72	Carcasa exterioară din cauciuc siliconic		Curățarea izolației extreioare cu soluția de detergent (săpun)		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ - 10		Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea ПА la contactului				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului		Revizia contactelor				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)						
			Altele		Scurtarea barei a barelor flexibile (din cauza efortului mecanic excesiv asupra contactului); scurtarea buclei (șleifului); clemă de aparat A2A-185 - 1 buc.				
36	Separator-întreruptor împământare al neutrului transformatorului 110PIT-H	ЗОН-110	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ТИПА ЗОН-110 -5 ⁶	5	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Rama (Cadrul) separatorului						
			Dispozitiv de acționare separatorului		Înlocuirea garniturii dulapului acționării; Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)						
37	Separator P2T-H-P	РНД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		ТТК 35-09 ¹	3	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tablă metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
38	Separator P1T-H-P 35	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09 ⁻¹	3	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
39	Bobină de stingere a arcului 35-BSA 35-ДГР	РЗДКОМ 330/35	Cuva transformatorului		Înlocuirea garniturilor			30	Reparație curentă, vopsire
			Radiatoarele transformatorului						
			PLOT transformator						
			Conservatorul transformatorului		Înlocuirea silicagel, revizia sistem de dezumidificare a aerului				
			Altele		Înlocuirea coborârilor cablurilor de semnalizare PRA.				
40	Separator P1T 35	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09 ⁻¹	5	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Înlocuirea conductorului AC-95-9m, A2A-95-6buc.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
41	Întreprupator 35BIT	ВМД-35/600	Trecere izolate 35 kV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.		TTK 35-01-1	36	Reparație curentă, vopsire
			Cuvele întreprupatorului 35 kV		Revizia indicatoarelor de nivel de ulei ; înlocuirea robinetelor de probă de ulei - 3 buc.; Faza "A" – scurgere la robinetul de prelevare a uleiului.				
			Dispozitiv de acționare întreprupatorului 35 kV	ПЭ-11У3	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Camerele de stingere a arcului electric ІU-35kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Izolația cuvei ІU-35kV						
			Încălzirea ІU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ІU-35kV (rama)		Reparație fundamentul				
			Altele		Vopsirea dulapurilor circuitelor de solenoizi.				
42	Separator 35 PIT-Ш	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09-1	15	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
43	Întreprupator 35ВЛ Жаврып	BT-35/630-12,5V1	Trecere izolate 35 kV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.		TK 35-01 -1	39	Reparație curentă, vopsire
			Cuvele întreprupatorului 35 kV		Revizia indicatoarelor de nivel de ulei, robinetului				
			Dispozitiv de acționare întreprupatorului 35 kV	ПЭ-11У3	Înlocuirea garniturii dulapului acționării, reparație ușilor				
			Camerele de stingere a arcului electric ІU-35kV						
			Izolația cuvei ІU-35kV						
			Încălzirea ІU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ІU-35kV (rama)		Reparație fundamentul				
			Altele		Înlocuirea ДГК-3buc, Vopsirea dulapurilor (sau a cutiilor) circuitelor de solenoizi.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
44	Separator 35PJ Жаврып	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09 ⁻¹	15	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Faza "C": conductor destrămat. Înlocuirea clemelor de aparat А2А-95 - 6 buc.				
45	Separator 35PШ Жаврып	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09 ⁻¹	15	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor contactelor principale 3 buc. (din metal zincat cu grosimea de 1 mm). Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Cadru metalic	Conservare, remedierea fisurilor.	Coroziune			
			Altele		Faza "A": pe partea către LEA, înlocuirea conexiunii flexibile; înlocuirea clemelor de aparat А2А-120 - 6 buc.				
46	Întreprupator 35ВЛ Заводская	BT-35/630-12,5V1	Trecere izolate 35 kV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.		TK 35-01 ⁻¹	37	Reparație curentă, vopsire
			Cuvele întrerupătorului 35 kV		Revizia indicatoarelor de nivel de ulei; revizia robinetelor de prelevare a uleiului; Faza "B" – scurgere pe sudura cuvei, dinspre partea de dispozitivului de acționare.	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare întrerupătorului 35 kV		Etanșarea carcasei dispozitiv de acționării				
			Camerele de stingere a arcului electric ÎU-35kV						
			Izolația cuvei ÎU-35kV						
			Încălzirea ÎU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ÎU-35kV (rama)		Reparație fundamentul				
			Altele		Înlocuirea clemelor de aparat А2А-120-3шт, Vopsirea dulapurilor (sau a cutiilor) circuitelor de solenoizi.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
47	Separator 35РЛ Заводская	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09-1	15	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)						
			Altele		Faza "B": Coborâre LEA. Este necesară instalarea conexiunii de tip SOAS.				
48	Separator 35РШ Заводская	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09-1	15	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Reparație fundamentul				
			Altele		Înlocuirea clemelor de aparat А2А-120-3buc.				
49	Transformator de tensiune 35kV 35-1И	TH-3HOM-35	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Curățarea izolației de contaminări		TTK 35-07-1	25	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc., înlocuirea clemelor de aparat JG-50 -3buc.				
			Carcasa		Înlocuirea împământării a cavelor cu platbandă.				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Reparație fundamentul				
			Altele		Etanșarea dulapurilor; Înlocuirea contactelor pentru siguranțe K01-10U1 - 4 buc.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
50	Descarcator (DOCZ) 35 A-III	ОПН-П-35	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 3- 35 кВ -II	18	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea șleifurilor f"A" A2A-70-3buc, AC-70- 15m				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului		Revizia contactelor				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Reparație fundamentul				
			Altele						
51	Separator РII	РНДЗ-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09 ⁻¹	5	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	KCA 6 110/220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Reparație fundamentul				
			Altele		Înlocuirea clemelor de aparat A2A-70-3buc, A2A-120-3buc.				
52	Separator PC-1	РНДЗ-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09 ⁻¹	9	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc. , Faza "B": înlocuirea conexiunii flexibile;				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Îndreptare stâlp USO, conservare, remedierea fisurilor				
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
53	Întrepruator 35BC	BM-35/600	Trecere izolate 35 kV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.		TK 35-01 ⁻¹	42	Reparație curentă, vopsire
			Cuvele întreruptorului 35 kV		Revizia indicatoarelor de nivel de ulei, înlocuirea robinetului 3 buc.				
			Dispozitiv de acționare întreruptorului 35 kV	ПЭ-11У3	Înlocuirea garniturii dulapului acționării				
			Camerele de stingere a arcului electric ÎU-35kV						
			Izolația cuvei ÎU-35kV						
			Încălzirea ÎU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ÎU-35kV (rama)		Reparație fundamentul	Crăpături			
			Altele		Vopsirea dulapurilor (sau a cutiilor) circuitelor de solenoizi.				
54	Separator PC-2	35	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare	TTK 35-09 ⁻¹	8	Reparație capitală, vopsire
				Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.			
				Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc.			
				Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)			
				Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.			
				Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Îndreptare stâlp USO, conservare, remedierea fisurilor			
				Altele		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.			
55	Separator P2T	35	PHД3-2- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare	TTK 35-09 ⁻¹	8	Reparație capitală, vopsire
				Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.			
				Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.			
				Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)			
				Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.			
				Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Conservare, remedierea fisurilor.			
				Altele					

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
56	Întreprupator 35B2T	BM-35/600	Trecere izolate 35 kV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc.		TK 35-01 ⁻¹	36	Reparație curentă, vopsire
			Cuvele întrerupătorului 35 kV		Revizia indicatoarelor de nivel de ulei, înlocuirea robinetului 3 buc.				
			Dispozitiv de acționare întrerupătorului 35 kV	ПЭ-11У3	Înlocuirea garniturii dulapului acționării				
			Camerele de stingere a arcului electric ÎU-35kV						
			Izolația cuvei ÎU-35kV						
			Încălzirea ÎU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ÎU-35kV (rama)		Reparație fundamentul	Crăpături			
			Altele		Vopsirea dulapurilor (sau a cutiilor) circuitelor de solenoizi.				
57	Separator 35 P2T-Ш	PHДЗ-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09 ⁻¹	6	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Fixarea tubului de protecție a cablului PRA.				
58	Întreprupator 35ВЛ Михайловка	BM-35/630-12,5У1	Trecere izolate 35 kV				TK 35-01 ⁻¹	23	Reparație curentă, vopsire
			Cuvele întrerupătorului 35 kV		Revizia indicatoarelor de nivel de ulei și a robinetelor.				
			Dispozitiv de acționare întrerupătorului 35 kV	ПЭ-11У3					
			Camerele de stingere a arcului electric ÎU-35kV						
			Izolația cuvei ÎU-35kV						
			Încălzirea ÎU-35kV						
			Structura portantă/de susținere ÎU-35kV (rama)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Reparație fundamentul. Conservare, remedierea fisurilor	Crăpături			
			Altele		Reparația ușilor dulapurilor circuitelor de solenoizi.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
59	Separator 35PJ Михайловка	PHД3-2- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09-1	8	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele		Coborâre LEA Faza "A": este necesară instalarea conexiunii de tip SOAS, cleme AA-120 - 3 buc.				
60	Separator 35PJ Михайловка	PHД3-1- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deteriorate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		TTK 35-09-1	6	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
61	Transformator de tensiune 35kV 35-2II	TH-3HOM-35	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Curățarea izolației de contaminări, prelucrarea undelor de porțelan deteriorate		TTK 35-07-1	15	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc				
			Carcasa						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.	Crăpături			
			Altele		Înlocuirea garniturii dulapului. Înlocuirea barelor ; platbandă din aluminiu 50x3mm - 5m; înlocuirea împământării cu platbandă.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
62	Descarcator (DOCZ) 35 A-2И	ОПН-П-35	Înveliș/Capac-izolator din porțelan (polimeric)		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 3- 35 кВ -11	4	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor				
			Coborârea (priza) de împământare a descărcătorului		Revizia contactelor				
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)						
			Altele						
63	Separator P2И 35	РНД3-2- 35/630	Izolatoare de suport	ИОС-35/500	Vopsirea pieselor metalice, prelucrarea zonelor de porțelan deterioarate, restabilirea etanșietății rosturilor de armare		ТТК 35-09-1	8	Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale		Revizia contactelor înlocuirea arcurilor de contact 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor pe contacte 3 buc. Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea unei copertine staționare de protecție din tablă metalică (1000x600x2 mm) deasupra mecanismului de acționare acționării. (Înlocuirea plasei de tip Rabiț pe tabla metalică în cazul copertinei existente)				
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, remedierea fisurilor.				
			Altele						
64	Portal (cadru)	Portal de linie 110kV	Portal metalic de linie 110kV	2buc	Reparația fundațiilor	Coroziune		80	Vopsirea
		Portal de transformator 110kV	Portal metalic de transformator 110kV	3buc	Reparația fundațiilor	Coroziune		240	Vopsirea
		Portal de bare din beton armat (BA) cu 110kV	Portal BA de bare 110kV	2buc	Reparația stâlpilor din beton armat (BA)	Coroziune		20	Vopsirea
		Portal de bare 110kV	Portal metalic și BA de bare 110kV	2buc	Reparația stâlpilor din beton armat (BA)	Coroziune		20	Vopsirea
		Portal de linie 35kV	Portal metalic de linie 35kV	2,5buc rezerve	Reparația fundațiilor	Coroziune		80	Vopsirea
		Portal de bare 35kV	Portal metalic de bare 35kV	3buc	Reparația fundațiilor	Coroziune		90	Vopsirea
		Portal de transformator 35kV	Portal metalic de transformator 35kV	2,5buc Bare 35kB 2T	Reparația fundațiilor			100	Vopsirea
65	Barele de conexiune ale secțiunilor 1,2 SB - 110kV.		Stilp 1,2SB-110kV -6buc		Vopsirea; barele secțiunii 1 SB - 110kV: revizia coborârilor , și, la necesitate, reparația conductoarelor	Coroziune		15	Vopsirea
Total pentru IDE 110 și 35kV : Arcuri contact a separatoarelor 346buc. Copertine deasupra contactelor deconectoarelor 74 buc. Termoindicatoare 186 buc, Izolatoare IOS-110/400 ____ buc, Suprafața de vopsit – 1419 m² inclusiv marcarea fazelor (galben/verde/roșu), Plăcuțe cu denumirea dispeceratului - 110 buc, Vizieară staționară din tablă (1000x600x2 mm) - 27 buc.								1419	

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
3. ID-10kV exterior									
66	Barele colectoare 10kV, secțiunea 1 (număr de celule: 12), 1CШ-10kV.	IDE-10kV K3-02-Y1	Izolatoare de suport 10 (6) kV	ОФР-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-12 ¹	324	Reparație capitală, vopsire
			Izolatoare de trecere 10 kV		Înlocuirea garniturilor, Izolatoare de trecere nestandardizate				
			Bară colectoare 10 kV de la tr-tor la ID-10 exterior		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Îngrădire din plasă a gurilor de vizitare						
			Altele		Reparația balamalelor ușilor de acces în coridorul ID. Înlocuirea piulițelor flutur la ușile ferestrelor de vizitare. Etanșarea capacelor compartimentelor de linie. Aplicare inscripțiilor pe capacele compartimentelor de linie ID-10kV.				
67	Barele colectoare 10kV, secțiunea 2 (număr de celule: 12), 2CШ-10kV.	IDE-10kV K3-02-Y1	Izolatoare de suport 10 (6) kV	ОФР-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-12 ¹	324	Reparație capitală, vopsire
			Izolatoare de trecere 10 kV		Înlocuirea garniturilor, Izolatoare de trecere nestandardizate				
			Bară colectoare 10 kV de la tr-tor la ID-10 exterior		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Îngrădire din plasă a gurilor de vizitare						
			Altele		Reparația balamalelor ușilor de acces în coridorul ID. Înlocuirea piulițelor flutur la ușile ferestrelor de vizitare. Etanșarea capacelor compartimentelor de linie. Aplicare inscripțiilor pe capacele compartimentelor de linie ID-10kV.				
68	Întrepritor în vid 10B1T	BB/TEL-10/20/1000	Polul întrepritorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии BB/TEL – 10.- ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrepritorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10					
			Căruciorul (rama) întrepritorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrepritorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrepritorului 10 (6) kV						
			Altele						
69	Întrepritor în vid 10B5Φ	BB/TEL-10/630	Polul întrepritorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии BB/TEL – 10.- ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întrepritorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10					
			Căruciorul (rama) întrepritorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrepritorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întrepritorului 10 (6) kV						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
			Altele						
70	Întreruptor în vid 10B8Φ	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație capitală, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						
71	Întreruptor în vid 10B9Φ	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						
72	Întreruptor în vid 10B11Φ	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
73	Întreprindere în vid 10B12Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						
74	Întreprindere în vid 10BO	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						
75	Întreprindere în vid 10B13Ф	BB/TEL-10/12.5/1000	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
76	Separator de secție 10PC		Izolator de susținere/suport	ОФР-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				Reparație capitală, vopsire
			Cuțitele principale (de forță) ale separatorului						
			Cuțitul de punere la pământ (împământare) al separatorului						
			Rama (Cadrul) separatorului						
			Acționarea separatorului						
			Blocajul separatorului						
			Altele						
77	Întreprindător în vid 10BC	BB/TEL-10/20/1000	Polul întreprindătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprindătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10					
			Căruciorul (rama) întreprindătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprindătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprindătorului 10 (6) kV						
			Altele						
78	Întreprindător în vid 10B16Φ	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreprindătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.-8		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprindătorului 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10					
			Căruciorul (rama) întreprindătorului 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprindătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprindătorului 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
79	Întreprindere în vid 10B22Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						
80	Întreprindere în vid 10B2T	BB/TEL-10/12.5/1000	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						
81	Întreprindere în vid 10B23Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
82	Întreprindere în vid 10B24Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						
83	Întreprindere în vid 10B25Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						
84	Întreprindere în vid 10B26Ф	BB/TEL-10/12.5/630	Polul întreprinderei 10 (6) kV	БУ/TEL-220-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10. ⁸		Reparație curentă, vopsire
			Acționarea întreprinderei 10 (6) kV						
			Căruciorul (rama) întreprinderei 10 kV			Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreprinderei 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)						
			Cuțitele de împământare ale celulei (pentru celulele extragibile)						
			Încălzirea întreprinderei 10 (6) kV						
			Altele						

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
85	Transformator de tensiune 10 kV 10 1A	НАМИ-10	Carcasa TV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-11 ¹		Reparație curentă, vopsire
			Trecerea izolată (Bucșa) ÎT a TV						
			Descărcătoare (DOCZ) TV	ОПН-П-10/12					
			Izolatoare de susținere a siguranțelor						
			Siguranțe 10 (6) kV	ПКТ-10					
			Contacte extragibile (de tip fișă) 10 (6) kV						
			Căruciorul TV		Coroziune				
			Altele		Înlocuirea peretelui despărțitor ars dinspre ușa de inspecție.				
86	Transformator de tensiune 10 kV 10 2A	НАМИ-10	Carcasa TV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-11 ¹		Reparație curentă, vopsire
			Trecerea izolată (Bucșa) ÎT a TV						
			Descărcătoare (DOCZ) TV	ОПН-П-10/12					
			Izolatoare de susținere a siguranțelor						
			Siguranțe 10 (6) kV	ПКТ-10					
			Contacte extragibile (de tip fișă) 10 (6) kV						
			Căruciorul TV		Coroziune				
			Altele						
Total pentru IDE-10 kV:Suprafața de vopsit 648 m2, Garnituri de izolatoare-45 buc, Termoindicatoare-45 buc								648	

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
4. Servicii proprii, incluzând iluminatul și încălzirea.									
87	Ventilația KRUN-10 (6) kV				Instalarea automatizării ventilației și încălzirii IDE. Instalarea a 2 ventilatoare.				
88	Iluminatul IDD-110kV				Instalarea fotoreleului - 1 buc. Corp de iluminat Elmos SPR-100-65 100 W 6500 K 11000 lm IP65 220 - 240 V (sau echivalent) - 2 buc. Tablou pentru întrerupătoare automate 9 module УПН-9 -1 38 IP31 IEK - 1 buc. Contactator KASAN LC1-D0910 9 A 50 Hz 110 V IP20 - 1 buc. Întreruptor automat IEK BA47-29 1P 16 A 220 - 240 V - 3 buc.				
89	Posturi de sudură	IDE-35kV, IDE-110kV			Instalarea unui tablou (sau a unei cutii) cu 24 de module, IP64, cu o singură ușă - 2 buc. DDR/Dispozitiv diferențial (sau RCBO) C32 30mA - 2 buc. Întreruptor automat C25 4P - 2 buc. Întreruptor automat C16 2P - 2 buc. Priză pe șină DIN - 2 buc. Priză de exterior IP64 - 2 buc.				
90	Iluminatul PSC (Post de Comandă a Stației)				Adăugarea a 7 corpuri de iluminat LED de 120 cm. instalarea în tabloul de iluminat Întreruptor automat C10 4P - 1 buc. Întreruptor automat C10 1P - 2 buc. Cutii de joncțiune (doze) 100x100 - 10 buc. Tub flexibil/ondulat (gofrat) 16 mm - 15 m Întreruptor dublu (cu două căi) de exterior (aparent) - 1 buc.				
91	Iluminatul KRUN-10				Înlocuirea corpurilor de iluminat cu LED de 120 cm - 7 buc.; instalarea întrerupătoarelor cap-scară (sau comutatoarelor); cutii de joncțiune (doze) 100x100 - 8 buc.				
92	Încălzirea PSC (Post de Comandă a Stației)				Instalarea a 4 convectoare de 1000 W. Întreruptor automat C25 4P - 1 buc. Întreruptor automat C16 1P - 2 buc. Prize duble de exterior (sau aparente) - 4 buc. Tub flexibil/ondulat (gofrat) 16 mm - 50 m Cutii de joncțiune (doze de ramificație) 100x100 - 2 buc.				
Total pentru SP (Servicii Proprii): Ventilator 2 buc., corpuri de iluminat pentru IDE — 2 — buc., corpuri de iluminat - 14 buc.									

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
5.Parte de construcții a SE									
93	Îngrădirea (sau Gardul) teritoriului		Îngrădire din plasă	2m² +1,6x3,5 -21buc	Vopsirea, secțiunile 6, 11, 19 — reparație; secțiunea 20 — înlăturarea arborelui, astuparea (izolarea) trecerii.	coroziune		60	Vopsirea
				2m2 +1,9x2,2 -5buc		coroziune		12	
				1,5m2 +1,9x1,8 - 49buc	Vopsirea, secțiunile 12, 34 — închiderea trecerii pentru animale. Secțiunile 26, 29, 36, 40 — înlocuirea plasei (gardului); secțiunea 49 — reparație lângă poartă, pe partea dreaptă dinspre Stație.	coroziune		85	
				2m2+2x2 -55 buc	În stânga porții: îndreptarea stâlpilor plasei (gardului) de la 1 la 9, de la 24 la 31. Secțiunile 1, 13, 22, 24, 25, 41 — înlocuirea plasei. Secțiunea 47 — confectionarea unei plase (gard nou).	coroziune		111	
			Intrare de la IDE 10 kV	9x1,8	Reparația balamalelor porții.	coroziune		16	
			Împrejmuirea internă a IDE-110 kV	1,8x42	Îndreptarea porții.	coroziune		38	
			Altele		La necesitate: curățarea împrejurii Stației (SE) de rădăcinile și arbuștii crescuți.				
94	Poarta stației de transformare (substației)		Poarta principală SE	6x2m	Îndreptarea stâlpilor, reparația balamalelor, instalarea plăcuței cu denumirea Stației (SE).	coroziune		12	Vopsirea
95	Stâlpul (Catargul) de paratrăsnet (sau Stâlpul de protecție la trăsnet)	Stîlp BA 2 buc. Din metal 1 buc.	Stâlp (Stativ) din beton armat (B/A)		Conservare, remedierea fisurilor.	coroziune		125	Vopsirea
			Coborârea (priza) de împământare			coroziune			
			Platformă de iluminat			coroziune			
			Scară de urcare/acces (mobilă sau fixă)			coroziune			
			Altele						
96	Lăzi (Cutii) antiincendiu IDE 35/110			3buc	Aplicarea inscripției			12	Vopsirea
97	Inscripții				Aplicarea inscripțiilor cu denumire de dispecer, și inscripțiile de avertizare.				
Total suprafața de vopsit pentru întreaga stație de transformare (substație) este de: 3162 m²								471	
								3162	

Nº	Denumirea materialului	un.	Cantitate	Responsabil pentru achiziție: A-
1	Plăcuță cu denumirea dispeceratului	buc	110	A
2	Robinet pentru prelevarea probelor de ulei	buc	9	A
3	Arcuri lamelare	buc	346	B
4	Termoindicatoare	buc	186	A
5	Șurub M8*100 (Clasa de rezistență 8.8)	kg	17	A
6	Piuliță M8 (Clasa de rezistență 8.8)	kg	4	A
7	Șaibă M8	kg	2	A
8	Șurub M10*50(Clasa de rezistență 8.8)	kg	15	A

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
		9	Piuliță M10 (Clasa de rezistență 8.8)			kg	4		A
		10	Șaibă M10			kg	3		A
		11	Șaibă elastică M10			kg	1		A
		12	Șurub M12*50 (Clasa de rezistență 8.8)			kg	20		A
		13	Piuliță M12 (Clasa de rezistență 8.8)			kg	5		A
		14	Șaibă M12			kg	3		A
		15	Șaibă elastică M12			kg	2		A
		16	Clemă de conectare ovală SOAS-120			buc	3		A
		17	Clemă de conectare ovală SOAS-185			buc	4		A
		18	Conductor AC 185			m	38		A
		19	Conductor AC 95			m	27		A
		20	Conductor AC 70			m	15		A
		21	Clemă DE REPARAȚIE RAS-185-4A			buc	1		A
		22	Cleme de ramificație de deconectare presate tip ROA 185-1			buc	5		A
		23	Cleme de aparat presate tip A2A-185 2T			buc	12		A
		24	Cleme JG-70			buc	6		A
		25	Senzor (sau Releu fotoelectric) zi/noapte Horoz HL 471 1200 W 220 - 240 V IP44.			buc	1		A
		26	Corp de iluminat stradal led Elmos SPR-100-65 100 W 6500 K 11000 lm IP65 220 - 240 V sau analog (pentru iluminarea IDD-110kV)			buc	2		A
		27	Tablou pentru întreruptoare automate (9 module IP 54) (pentru iluminarea IDD-110kV)			buc	1		A
		28	Contacto KASAN LC1-D0910 9 A 50 Hz 6 kW 36 V IP20 (pentru iluminarea IDD-110kV)			buc	1		A
		29	Întrerupător automat tip VA-1P-16A (pentru iluminarea IDD-110kV, încălzire punctul de comanda)			buc	3		A
		30	Tablou pentru întreruptoare automate (24 module IP 65) (posturi de sudură)			buc	2		A
		31	Întrerupător automat diferențial 1P C30mA 32A (posturi de sudură)			buc	2		A
		32	Întrerupător automat tip VA-4P-25A (posturi de sudură, încălzire punctul de comanda)			buc	3		A
		33	Întrerupător automat tip VA-2P-16A (posturi de sudură)			buc	2		A
		34	Întrerupător automat tip VA-4P-10A (iluminarea punctul de comanda generala)			buc	1		A
		35	Întrerupător automat tip VA-1P-10A (iluminarea punctul de comanda generala)			buc	2		A
		36	Priză 220V pentru șină DIN (posturi de sudură)			buc	2		A

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Lipsa de completare, necesită înlocuire ansamblurile, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
		37	Priză 220V (aplicată/montată la suprafață, IP 54) (posturi de sudură)			buc	2		A
		38	Priză dublu 220V (aplicată/montată la suprafață, IP 54) (încalzire punctul de comanda general)			buc	4		A
		39	Felinar HL 144 40 W G13 5000 lm 220 - 240 V Horoz IP54 cu tuburi LED (iluminarea punctul de comanda generala și IDI-10kV)			buc	14		A
		40	Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 mm Plastic			buc	20		A
		41	Tub gofrat 16 mm negru			m	65		A
		42	Cablu VVGng 2 * 1.5 mm² negru cupru			m	40		A
		43	Cablu VVGng 3 * 2.5 mm² negru cupru (încalzire punctul de comanda general)			m	50		A
		44	Înterupător dublu exterior (iluminarea punctul de comanda generala)			buc	1		A
		45	Înterupător cap-scară exterior (ID-10kV)			buc	2		A
		46	Convectoelectric de perete 1000W			buc	4		A

Notă: Lista a fost întocmită prin selectarea fișelor (hărților) conform tipurilor de echipamente existente la Î.S. "Moidelectrica" din următoarele colecții:

- "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонт электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ", "Союзтехэнерго", Москва, 1981 г.
- "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонт электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ", Выпуск 2, "Союзтехэнерго", Москва, 1989 г.
- "Выключатель высоковольтный трехполюсный серии ВМПЭ-10", ОБП.463.112, "Техническое описание и инструкция по эксплуатации", "Внешторгиздат", г. Москва, 1977 г.
- "Типовая технологическая карта Т09(м) на текущий ремонт силовых трансформаторов мощностью от 1000 до 40000кВА", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонт электрооборудования
- "Типовая технологическая карта на текущий ремонт силовых трансформаторов собственных нужд и вводного автоматического выключателя авт-10", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонт
- Заземлители типа ЗОН-110 "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" - ижев.674233.001 то, Россия, г. Великие Луки.
- "Т.07 Текущий ремонт трансформаторов тока ТФНКД-500, ТФКН-330, ТРН-330, ТФНД-220, ТФНД-110, ТФНД-35, ТПФЛ-10", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонт электрооборудования
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту вакуумного выключателя серии ВВ/TEL – 10.
- Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" Департамент научно-технической политики и развития. ЦИРКУЛЯР Ц-01-01 (Э)
- ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ В ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛАССЫ НАПРЯЖЕНИЯ 110 и 220 кВ Руководство по эксплуатации ЗЭУ 56227313.003 РЭ
- ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ В ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛАССЫ НАПРЯЖЕНИЯ 3-35 кВ Руководство по эксплуатации ЗЭУ 56227313.002 РЭ