



AD13A.6-3-1
CONTOR TRIFAZAT
ENERGIE ELECTRICĂ



Pașaport
ADDM. 411152.456-01 UM

Producător:

“ADD-PRODUCTION” S.R.L.

36 Dragomirna str. Chișinău,
MD-2008, Republica Moldova

Tel./Fax (+373 22) 93-00-12

E-mail: info@addgrup.com

<http://www.addgrup.com>

2025

– 2 –

Certificat de acceptanță

Contor trifazat de energie electrică:

AD13A.6-3-1

ADDM.411152.456-01

Nr. serie: 14689251

Versiune soft V8103 CRC: 8655B9CC

Nr. serie din lista de ambalare pentru cutia Nr. 10

În total 20 bucăți

Lot Nr. 126

corespunde documentației tehnice și este acceptabil pentru exploatare.

Garanția Producătorului

Producătorul garantează că contorul corespunde cerințelor documentației tehnice, cu condiția respectării de către consumator condițiilor de montare, exploatare și depozitare. Termenul de garanție – în conformitate cu contractul mutual, dar nu mai puțin de 18 luni de la momentul punerii în exploatare a contorului, în limitele termenului de garanție. Termenul de garanție pentru depozitare – 6 luni de la momentul fabricării. În perioada termenului de garanție întreprinderea-productoare va efectua reparația sau în caz de necesitate - înlocuirea contorului. Contorul este acceptat pentru reparație, doar cu prezentarea pașaportului, cu completarea obligatorie a compartimentul „Deplasarea contorului în perioada de exploatare”. Termenul de garanție, se va extinde, pentru perioada calculată din momentul depunerii cererii de către consumator până în momentul eliminării defecțiunilor de către întreprinderea - productoare. Consumatorul are dreptul de a depune reclamații. Garanția este considerată nevalidă și nu vor fi acceptate reclamații în următoarele cazuri:

- dacă sigiliile producătorului sau ale serviciului de reparații sunt sparte;
- dacă se constată urme de deteriorare mecanică.

Deplasarea contorului în perioada de exploatare

Data instalării	Locul instalării	Data demontării	Cauza demontării

1 Destinație

AD13A.6-3-1 este un contor de energie electrică trifazat acționat cu transformator (denumit în continuare contorul). Contorul este proiectat pentru măsurarea energiei active și reactive în rețele trifazate de curent alternativ.

2 Set de livrare

Denumire și desemnare	Cantitate
Contor electric trifazat AD13A.6-3-1	1 buc.
Pașaport ¹	1 buc.
Elemente de fixare ²	1 set
Ambalaj ³	1 buc.
NOTA 1: Se admite livrarea unui pașaport pentru ambalarea în grup;	
NOTA 2: Setul elementelor de fixare se furnizează în baza acordului cu clientul;	
NOTA 3: Se admite expedierea în grup, în ambalaj comun	

3 Condiții transport și depozitare

Contoarele pot fi transportate ambalate, prin intermediul oricărui tip de transport, cu condiția neexpunerii la precipitații atmosferice directe. La transportarea cu avionul, contoarele trebuie amplasate în locuri bine încălzite și închise ermetic. Transportarea și depozitarea se efectuează cu capacul cutiei de borne închis și la temperaturi care nu vor depăși – 40 °C... + 70 °C. În locurile de depozitare conținutul de: praf, vapori de acizi sau substanțe bazice, gaze agresive și alte impurități dăunătoare, care provoacă coroziunea, nu trebuie să depășească valorile admisibile pentru atmosfera de tip 1.

4 Reciclare

Contorul nu prezintă pericol pentru viață și sănătatea oamenilor sau a mediului ambiant, la expirarea termenului de viață (exploatare) acesta poate fi reciclat de către orice organizație de reciclare, în conformitate cu normele, regulile și metodele aplicabile local.

5 Caracteristici tehnice

Contorul corespunde cerințelor standardelor: EN 50470-1:2006, EN 50470-3:2006 (IEC 62052-11:2003, IEC 62053-22:2003, IEC 62053-23:2003), EN 50065-1.

Tensiune nominală rețea	3×57,7 V/100 V
Frecvență nominală rețea	50 Hz
Curent nominal, I _n	5 A
Curent maximal	10 A
Clasa de precizie: energie activă energie reactivă	C 2
Curent minimal: energie activă energie reactivă	0,01·I _n 0,02·I _n
Sensibilitate: energie activă energie reactivă	0,001·I _n 0,003·I _n
Energie consumată, circuit de tensiune: activă, nu mai mult de totală, nu mai mult de	5,0 W 10,0 V·A
Energie consumată, circuit de curent, nu mai mult de	0,04 V·A
Constanta contorului: energie activă energie reactivă	50 000 imp./kW·h 50 000 imp./kvar·h
Display	LCD cu 8 cifre
Curentul de intrare de impuls, nu mai mult de	2 kA ⁴
Tensiune de impuls, nu mai mult de	4 kV
Comunicații	PLC: PRIME
Interfață de comunicare locală	optical port
Interfețe de extensie	RS485-1 (USB), RF (antena internă)
Senzori de detectare a fraudei	de deschidere a capacului carcasi; de deschidere a capacului cutiei de borne, prezență câmp magnetic, prezență curent diferențial
Eroare standard de ceas, pentru 25 °C și timp de 24 h, nu mai mult de	± 0,5 s
Eroare absolută a ceasului contorului în 24 de ore, nu mai mult de	± 5 s
Deviația preciziei de măsurare a ceasului pentru temperaturi de – 40 °C ... +70 °C, nu mai mult de	± 0,1 s/°C/24 h
Grad de protecție	IP54
Durată medie de viață contor, nu mai puțin de	20 ani
Timp mediu de bună funcționare, nu mai puțin de	96 000 h
Dimensiuni de gabarit	(280x180x68) mm
Greutate, nu mai puțin de	1,2 kg

NOTA 4: În zonele cu hiperactivitate de furtună și supratensiune, dispozitivele de protecție la supratensiune, Clasa 1, 1+2 trebuie instalate înaintea contoarelor cu un curent de intrare (8/20) 2 kA și o tensiune de impuls (1,2 / 50) 4 kV.

6 Condiții exploatare

Contorul este destinat pentru funcționare în încăperi închise, modul de operare – continuu. Contorul va funcționa corect la temperaturi cuprinse între – 40 °C ... +70 °C și umiditatea relativă a aerului de 95% (la 25 °C, fără condensare). În cazul exploatării contorului sub cerul liber, acesta trebuie amplasat într-o cutie de protecție, închisă ermetic, care să asigure protecție împotriva umidității și a razelor solare.

7 Operațiuni post-vânzare

7.1 Măsurile speciale de siguranță

Contorul corespunde clasei II în conformitate cu IEC 61010-1 privind metoda de protecție împotriva șocurilor electrice.

Izolarea între, pe de o parte, bornele circuitelor electrice, bornele releului suplimentar, conectate între ele, și, pe de altă parte, „pământ”, conectate cu circuitele auxiliare a căror tensiune de referință este mai mică de 40 V, poate rezista la tensiunea de impuls. cu valoarea de vârf de 6 kV.

Izolarea între, pe de o parte, circuitele de curent, conectate între ele, și, pe de altă parte, circuitele de tensiune, conectate între ele, pot rezista la impulsuri de tensiune cu valoarea de vârf de 6 kV.

Contorul poate transporta tensiunea de impuls, aplicată între, pe de o parte, bornele de fază pe rând și, pe de altă parte, borna neutră, precum și între bornele de fază în toate combinațiile cu valoarea de vârf de 12 kV.

Izolarea între, pe de o parte, bornele circuitelor electrice, bornele releului suplimentar, conectate între ele, și, pe de altă parte, „pământ”, conectate cu circuitele auxiliare a căror tensiune de referință este mai mică de 40 V, poate rezista la tensiunea de impuls. de 4 kV la frecvența 50 Hz timp de 1 minut.

În condiții normale rezistența de izolație între, pe de o parte, bornele circuitelor electrice, bornele releului suplimentar, conectate între ele, și, pe de altă parte, „pământ”, conectate cu circuitele auxiliare a căror tensiune de referință este mai mică de 40 V, nu trebuie să fie mai mică de 20 MΩ.

7.2 Condiții speciale de funcționare

Montarea, demontarea, reparația, calibrarea și sigilarea trebuie efectuate doar de către organizațiile și persoanele autorizate.

Întreținerea contorului necesită calificarea corespunzătoare din partea personalului de întreținere.

Schema de conectare este indicată pe panoul frontal al contorului.

Fixarea se va realiza în 3 puncte, cu folosirea elementelor standard de fixare

Șurub	DIN7985, M5x16-H(Z)	3 buc.
Piuliță	DIN433, M5.3	6 buc.
Șaibă	DIN934, M5	3 buc.

Informații despre instrumente pentru strângerea șuruburilor contoarelor:

Denumire	Instrumente necesare	Forță aplicată	Dimensiunile șuruburilor
Șuruburi carcasă	PH/PZ ⁵	(0,3-0,5) N·m	M4x12
Șuruburi capac cutie de borne	PH/PZ	(0,3-0,5) N·m	M4x20

NOTA 5: Tipul de cap de șurub este convenit cu clientul

Efectuați o inspecție externă a contorului înainte de instalare și asigurați-vă că nu există daune mecanice.

Verificați sigiliile conform certificatului.

Când instalarea este terminată, contorul trebuie sigilat de către reprezentanții organizației de montaj.

Reparația contorului, care necesită ruperea sigiliilor metrologice este urmată de verificarea metrologică obligatorie.

8 Condiții verificare

Contorul este supus verificării, care se efectuează de către autoritatea metrologică conform tehnicii de verificare.

Verificarea contorului este efectuată de producător la lansarea produsului (inițială) sau după repararea acestuia.

Dacă rezultatele verificării sunt pozitive, contorul trebuie sigilat de către reprezentantul autorității metrologice; în caz contrar, contorul este reparat și apoi verificat de către serviciile respective.

9 Date afișate



Mod testare, toate segmentele ecranului – active⁶

Tabelul 9.1 Caractere afișate

Simbol	Descriere
88888	Codurile OBIS (Object Identification System) conform IEC 62056-61
$-P + \frac{Q}{Q_1} + P$	Caracteristica de sarcină, care poate fi activă și reactivă în toate combinațiile
	Când modulul de comunicare extensie (modul 3GPP) este utilizat pentru comunicare în sus prin interfața RS-485 (modul PL nu este activ sau nu este disponibil), simbolul nu este afișat. Starea de comunicare este indicată cu ajutorul LED-urilor modulului de comunicație, disponibile pe capacul blocului de borne al contorului
	Contorul funcționează în modul „credit”
T8	Indicator de tarif. Când este necesar modul „fără tarif”, poate fi configurat orice tarif care va fi actual în timpul zilei. La acest indicator de tarif corespunzător va fi afișat în mod constant pe ecran
123	Absența simbolului indică absența tensiunii de fază. Fazele clipește simultan în cazul unei conexiuni greșite (adică, secvență greșită a fazelor sau absența unei faze)
	Starea bateriei. Când tensiunea bateriei scade la 3V de la cea nominală de 3,6V, este afișat simbolul bateriei scăzute. Când bateria este încărcată suficient, simbolul nu este afișat
	Capac cutie de borne deschis
	Capac carcasă contor deschis
	Eroare de sincronizare a orei

Tabelul 9.2 Combinație de coduri OBIS din linia superioară și citiri ale contorului (exemple)

$P + \frac{Q}{Q_1} + P$ 32384 kWh Putere activă (abs (QI+QIV)+(abs(QII+QIII))	$A + \frac{Q}{Q_1} + P$ 000078.83 kWh Energie activă totală	$A + \frac{Q}{Q_1} + P$ 000078.43 kWh Energie activă importată
$A - \frac{Q}{Q_1} + P$ 000008.48 kWh Energie activă exportată	$R + \frac{Q}{Q_1} + P$ 000080.68 kWh Energie reactivă totală	$P + R + \frac{Q}{Q_1} + P$ 12384 kvarh Putere reactivă Q+
$+R + \frac{Q}{Q_1} + P$ 000303.59 kWh Energie reactivă importată	$-R + \frac{Q}{Q_1} + P$ 000303.59 kWh Energie reactivă exportată	$F.F.O$ 7 Cod de eroare
0.20 18053 Versiune soft	0.28 19323bEf cod CRC	
09.1 08:30:24 Ora locală	09.2 10-07-10 Data locală	

NOTA 6: Simbolurile de culoare gri afișate pe display în modul de testare sunt opționale.



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C240455-24**

Data emiterii 11 noiembrie 2024 Valabil până la 10 noiembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950;
e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Becuri LED și halogene, tuburi LED și fluorescente marca comercială "HOROZ", art. 001-
xxx-xxxx, 002-xxx-xxxx, 004-xxx-xxxx, 007-xxx-xxxx, 118, JC, MR16, JC DR, - unde
(x) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Contract de livrare: nr. 21T/2009 din 27.10.2009, Anexa nr.6 din 10.01.2021 cu "Horozk
Elektrik ve Elektronik Tic.Koll.Şti-Huseuin Kacmaz ve Ortagı", Turcia.

Codul NCM

8539

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 61195:2010+A1:2016 + SM EN 61195:1999/A2:2016 (pct. 2.2, 2.4, 2.6)
SM SR EN 62560:2014 + SM EN 62560:2012/A1:2016 + AC:2017 + A1:2016/AC:2017 + A11:2019
(pct. 5.1, 5.2, 5.3, 7, 8.2, 8.3, 14)

PRODUCĂTOR

Horoz Elektrik and Elektronik Co., LTD, Turcia, China.

Codul țării

Diverse tari

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L., mun. Chișinău, str. Constructorilor 1, RM

Codul IDNO

1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 390-RE din 11.11.2024, eliberat de OCpr din cadrul CET.
Rapoarte de încercări: Nr. 714/24 din 07.11.2024, Nr. 717/24 din 08.11.2024, eliberat de LÎ din cadrul
"CERTIFICARE" S.R.L, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare nr. LÎ-134 din
04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a
fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 71 din 30.06.2023.
Dosar Nr. 390.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu D.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

VOLT -556/2023

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

Taizhou Guanglong Lighting Co., LTD, China

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product,(model(s)))	Aparate electrice pentru iluminat (suspendabile) m.c. ELMOS modele: LED... IP 65, LED... IP20, JM...WQ, JM...WQK, JM-WT CPV..., Tube LED Glass..., LED Tube...T8, LED Tube...T5, LED Tube...T8 Waterproof, LED Tube ...T8 PS Diffuser, LED Tube... T8 EVG Diffuser, GL..., unde (...) -cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr.757/23 din 11.07.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - SM SR EN 60598-2-1:2010 cap. 1.4-1.11, 1.13, 1.14 SM EN 60598-1: 2016+ AC1:2016+AC2:2016+A1:2018
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.


Reprezentantul autorizat: **VOLTA SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19, Republica Moldova

Chișinău, 28.07.2023

Valabil: 28.07.2024

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)


(semnătura)





S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C240430-24**

Data emiterii 15 noiembrie 2024 Valabil până la 15 noiembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice pentru protejarea circuitelor electrice de joasă tensiune (siguranțe, descărcătoare și produse similare) marca **HIMEL**. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).

Contract de livrare: nr. DLX/ODA/180201/MDVVOLTA din 01.02.2018 cu DELIXI Electric LTD, China

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documente normative de conformitate conform anexei

PRODUCĂTOR

HIMEL HONG KONG LIMITED, China

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM

8536

Codul țării

CN

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 387-RE din 15.11.2024, eliberat de OCpr din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 697/24 din 07.11.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C240432-24**

Data emiterii 15 noiembrie 2024 **Valabil până la** 15 noiembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice pentru conectarea și distribuirea circuitelor electrice de joasă tensiune (contactoare, întrerupătoare și produse similare) marca **HIMEL**. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).

Contract de livrare: nr. DLX/ODA/180201/MDVVOLTA din 01.02.2018 cu DELIXI Electric LTD, China

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Documente normative de conformitate conform anexei

Codul NCM

8536

PRODUCĂTOR

HIMEL HONG KONG LIMITED, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 387-RE din 15.11.2024, eliberat de OCpr din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 692/24 din 07.11.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

**Conducătorul organismului
de certificare**



Popescu Diana

Declarația UE de Conformitate

VOLT - 684/2024

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

Horozk Elektrik ve Elektronik Ticaret Koll Şti., Turcia

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Aparate electrice de semnalizare acustică și luminiscentă (senzori de mișcare, senzori zi-noapte) marca HOROZ Electric seria HL ... - unde (...) - cifre și/sau literece reprezintă variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 89/24 din 12.02.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE - SM SR EN 60947-5-2:2010 cap.3, 4, 5, 6, 7; SM SR EN 60947-1:2010+A1:2012
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.

Reprezentantul autorizat: **VOLTA SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19, Republica Moldova

Chișinău, 22.02.2024

Valabil: 22.02.2025

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)

(semnătura)





S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230244-23**

Data emiterii 17 iunie 2023

Valabil până la 17 iunie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Lămpi electrice LED marca MILANLUX modele: A55..., A60..., A65..., C37...,
G45..., MR16... - unde (...) - cifre și/sau litere reprezintă variantele modelului
Contract de livrare: /nr din 23.05.2020 cu SHANGHAI MILANLUX LIGHTING Co.,
LTD, China

Codul NCM

8539

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 62560:2014 cap.5, 7, 8, 9, 14

PRODUCĂTOR

SHANGHAI MILANLUX LIGHTING Co., LTD, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 110-RE din 12.06.2023, eliberat de OCP din cadrul "CertElectroTest"
S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr.711/23
din 07.06.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat
de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a
fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din
09.03.2023.

**Conducătorul organismului
de certificare**



Popescu Diana



Declaration of Conformity

EMC Certificate No.: ATJC24112080007300E

Reference Report No. : ATJC24112080007300E

Applicant : RIGHLIGHT AYD. VE ELEK. MALZ. DIŞ TIC.LTD.STI

Address : BAHCESEHIR 2.KISIM MH.50.YIL CD.NO:38
BASAKSEHIR / ISTANBUL / TURKIYE

Manufacturer : ZHONGSHAN HONGXINSHENG ELECTRONIC CO., LTD

Address : 5TH FLOOR, BUILDING A, NO.17, FUQING 2ND ROAD, YONGXING
INDUSTRIAL ZONE, HENG DONG VILLAGE, HENGLAN TOWN,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

Product Description : LED DRIVER

Model : HXS-LB 48W, HXS-LB 3W, HXS-LB 6W, HXS-LB 9W, HXS-LB 12W,
HXS-LB 15W, HXS-LB 18W, HXS-LB 24W, HXS-LB 36W, HXS-BT 36W,
HXS-LB 40W

Rating(s) : Input:175-265V~, 50-60Hz, 48W
Output:DC100-155V, 0.36A

Trademark : HONGXINSHENG

The above products have been tested by us with listed standards and found in compliance with the 2014/30/EU electromagnetic compatibility directive have been taken as references for these processes

Test Standards	: EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN IEC 61547:2023 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021.
----------------	--

The certificate is based on a single evaluation of tested samples of above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test laboratory logo.



Henry Tian / Manager
Dec. 01, 2024



Shenzhen An-Teng Testing Service Co., Ltd

Floor 5, No. 11, Hebei Industrial Zone, Hualian Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Tel: 86-755-27724522 Fax: 86-755-27724533 Web: www.antenglab.com