

DESCRIERE PROPRIETATI TEHNICE

10 februarie 2021

mun. Chișinău

Proprietatile tehnice a echipamentelor de baza
1. Sistemul antiincendiu
Box metalic 500x400x220 Степень защиты IP54
Sistema radio GSV-5 Sekolink Modul sistem de securitate Numărul de zone cablate de pe placă 6 Numărul de PGM (colector deschis) la bord 2 Formatul raportului către serviciul de securitate CID prin GPRS Protocoale de raportare a securității E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA Compatibil cu cartela IP SG-SYSTEM II, III Da Mesaj către utilizator despre apel GSM de alarmă (BEEP), SMS Conversia a condus DTMF (CID de la linia PSTN) la GPRS Da (într-un singur sens) Curent maxim de intrare -PGM1 -0,05 A. Curent maxim de intrare -PGM2 -0,05 A. Temperatura de lucru-10oC la + 50oC
Sursa de alimentare HD - PB0517 17Ah PИП (5A)
Sursa de alimentare HD - PB0301 PИП (3A)
Acumulator 12V 7,0Ah Ultracell
Indicator luminos (IESIRE) Табло с подсветкой ОПОП 1-8 este concepută pentru a desemna și avertiza zonele specializate (intrare, ieșire), precum și pentru a informa când apar situații speciale, cum ar fi pornirea unei alarme de incendiu, pornirea sistemelor de stingere a incendiilor cu pulbere, gaz sau apă si altii.Tensiunea de alimentare (în funcție de versiune) 12 V DC sau 24 V DC sau 220 V AC Curent de consum nu mai mult de 20 mA Dimensiuni totale 300x100x20 mm Protecția carcasei IP 41 Greutate 250 g Gama de temperatură de funcționare de la -40 la +55 ° C
Indicator luminos (Sageata) Табло с подсветкой ОПОП 1-8 este concepută pentru a desemna și avertiza zonele specializate (intrare, ieșire), precum și pentru a informa când apar situații speciale, cum ar fi pornirea unei alarme de incendiu, pornirea sistemelor de stingere a incendiilor cu pulbere, gaz sau apă si altii.Tensiunea de alimentare (în funcție de versiune) 12 V DC sau 24 V DC sau 220 V AC Curent de consum nu mai mult de 20 mA Dimensiuni totale 300x100x20 mm Protecția carcasei IP 41 Greutate 250 g Gama de temperatură de funcționare de la -40 la +55 ° C

Panou antiincendiu adresabil, set PREVIDIA-C200LG Panou de control analogic adresabil pentru 2 bucle de buclă, fără opțiune de extindere; • Suportă maximum 240 de dispozitive adresabile într-un inel; • Oferă 1000 de zone logice; • Memorie încorporată pentru 2000 de evenimente; • Afișaj LCD cu ecran tactil de 4"', român sau rus; • Administrare prin Ethernet, adaptor încorporat; • Verificarea video a focului, protocolul Onvif; • Taste de navigare pentru acces rapid la funcțiile de afișare grafică; • Taste rapide (dezactivare, resetare, evacuare, verificare); • Alimentare încorporată 4,0A, 2 baterii 12V / 17Ah; • Cutie mare, 497 x 380 x 97 mm; Culoare Gri; • Software gratuit pentru configurare și întreținere;
Acumulator 12V 18,0 A/ч
Detector optic de fum INIM ED100 în set cu baza de fixare EB0010 Detector optic de fum adresabil Bazat pe microprocesoare de nouă generație și cea mai avansată tehnologie pentru echipamente de detectare a incendiilor. Detectoarele utilizează un set sofisticat de algoritmi care oferă fiabilitate de neegalat și imunitate maximă la alarma falsă. Compensarea automată a poluării interioare în camera senzorului; Reglarea fină a pragului de sensibilitate la fum; Memoria valorilor nivelului de fum pentru ultimele 5 minute care preced alarma; Izolator de scurtcircuit integrat; Diagnosticare cuprinzătoare: determinarea nivelului de contaminare în camera optică și verificarea datelor în timp real; designul camerei optice cu partea superioară închisă și un ecran din insecte din plasă cu deschideri de 500 microni oferă o rezistență ridicată la alarmele false; sensibilitate reglabilă la: 0,08 dB / m; 0,10 dB / m; 0,12 dB / m; 0,15 dB / m).
Buton avertizare manuala Inim EC0020 Punct de apel manual adresabil • Punct de apel manual adresabil cu un element resetabil; • Restaurat cu o cheie; • Nu necesită spargerea sticlei; • Culoarea este roșie.
Detector termic INIM ED200 în set cu baza de fixare EB0010 Detector de căldură adresabil Bazat pe microprocesoare de nouă generație și cea mai avansată tehnologie pentru echipamente de detectare a incendiilor. Detectoarele folosesc un set sofisticat de algoritmi care oferă fiabilitate de neegalat și rezistență maximă la alarmele false; util în locuri cu fum și praf crescute, unde riscul de alarme false este foarte mare; Izolator de scurtcircuit integrat; Adresare automată; Reglarea precisă a pragurilor de sensibilitate termică; Memoria valorilor nivelului de temperatură pentru ultimele 5 minute care preced alarma; Linia de bypass de bază pentru a menține continuitatea circuitului în cazul dezmembrării detectorului; Poate fi configurat în următoarele moduri: - modul A1R (prag de răspuns 58 ° C, cu detectare a vitezei de rotire); - modul B (prag de răspuns 72 ° C); - modul A2S (prag de răspuns 58 ° C); - Mod BR (prag 72 ° C, cu detectarea ratei de rotire).
Sirena de incendiu cu flash ES0020RE Nivel de semnal audio reglabil (86-106 dB). Tensiune de funcționare, 17-60 V, Consum de curent, 9-46 mA, Temperatură de funcționare, -5-70 ° C, Clasa de protecție IP65, Dimensiuni, Ø98x104 mm, Greutate, 250 g
Amplificator TI-5006S -Amplificator digital cu 6 zone de amestecare cu Mp3 / TUNER / Bluetooth și putere de 500W.Ideal pentru supermarketuri mici, mijlocii, centre comerciale și spații, cum ar fi cafenele pentru redarea muzicii de fundal. 4 intrări de microfon, 2 linii. 6 zone cu control al nivelului semnalului, basului și tonului. Răspuns în frecvență: 80 Hz - 16 kHz. Conexiune difuzor: 70V, 100V și 4 - 16 ohmi. Protecție la scurtcircuit, suprasarcina și temperatura ridicată, 5 nivele de prioritate. Dimensiuni 484x310x88mm

Panou de avarie T-6203 - este concepută pentru anunțuri de urgență automate și difuzare de muzică Blocul vă permite să înregistrați și să stocați în format digital un mesaj vocal care durează până la 60 de secunde Când redați un mesaj înregistrat, aveți următoarele opțiuni: Activarea unității prin semnal extern Unitatea ITC T-6203 este alimentată de 220V c.a.
Difuzor T-103E Difuzor montat pe perete, rezistent la umiditate. Proiectat pentru sunetele de fundal ale camerelor cu umiditate ridicată. Corpul este fabricat din plastic ABS alb cu un grătar de plastic. Difuzor cu un diametru de 3 inci. Funcționează în moduri 100V și 70V. Putere 1,5W, 3W. Presiunea sonoră 89dB. Gama de frecvență 80-16KHz. Dimensiuni 120x120x60mm.
Sistema radio GSV-5 Sekolink /ATS100S Transmițătorul radio cu obiecte ATS100 (ATS 100) este destinat transmiterii notificărilor despre starea obiectului protejat prin canalul radio către stația de monitorizare centralizată Lars (DTRCI5000NR, DTRCI5000) sub forma unui mesaj digital codat. Funcționează în protocoalele Lars, Lars I și Lars II. Transmițătoarele din seria ATS100 utilizează banda VHF (136-174 MHz). Versiunile mai vechi aveau două sub-benzi ATS100L (136-155 MHz) și ATS100H (155-174 MHz). Acum s-a păstrat împărțirea în sub-benzi, în ciuda faptului că emițătoarele se pot înlocui reciproc. Când lucrați cu obiecte semnificativ îndepărtate, puteți utiliza un transmițător puternic ATS100P, puterea sa este programabilă și poate fi de 2, 5 și 10W. Puterea de ieșire a transmițătorului standard este de 5 W. Mesajele radio sunt transmise în pachete repetate. Se programează numărul de repetări ale pachetului, precum și numărul de cuvinte din pachet. Transmițătorul ATS100 poate transmite mesaje de testare pentru a-i monitoriza performanțele, atât manual, cât și automat. Placa transmițătoare are 8 intrări de informații pentru conectarea butoanelor de panică, un conector pentru programare, un conector de înaltă frecvență pentru o antenă (ANT015 și ANT041). Este posibil să conectați panourile de control de la diferiți producători. Cele mai comune dispozitive obiecte sunt CADDX (NX-4-BO, NX-6-BO, NX-8-BO), Rovalent (A6-06), Bolide (Signal-20). Alte panouri de control alarme ale producătorilor străini sunt conectate utilizând modulul DI-100. În total, până la 256 de mesaje de la fiecare transmițător de obiecte pot fi transmise către DTRCI5000NR.

2. Semnalizare pază automată.
Concentrator: bloc de baza pentru 64 raze (PC 1864) 8 zone pe panou • extindere la 64 de zone cu fir • posibilitatea de a alocă ieșiri zonelor • până la 32 de zone wireless (cu receptor) • 8 secțiuni • 4 ieșiri programabile la bord, extensibile până la 14 (PC5208, PC5204) • programare prin șabloane • conectarea a până la 8 console cu intrări de zonă • Memorie tampon pentru 500 de evenimente • 95 de coduri de utilizator • conexiune automată cu PC-Link • armare / dezarmare globală
Claviatura PK 5501E1 H tastatura LCD pentru SERIA POWER (PC 1616, 1832, 1864). Suportă până la 64 de zone, capacitatea de a conecta dispozitive wireless
Bloc de alimentare și control (ПИП 3А 12V Azipower)
Acumulator 12V 7,2Ah
Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, TRV-100DP Putere ieșire emițător 2/5 W Impedanță caracteristică a căii de alimentare a antenei conectată la transmițător de 50 Ohm Gama de frecvență de funcționare a emițătorului, MHz 146 - 174 (2 subgame) Consumul de energie al dispozitivului în modul de așteptare nu mai mult de 0,14 W Puterea consumată de dispozitiv în modul de transmisie nu mai mult de 21 W Consumul de curent al emițătorului radio la o tensiune de alimentare de 12 V 1,5 A Tensiunea de alimentare 12 V
Set Antena TRV-100DP

Detector la miscare LC-100 PI Detectorul antiefracție este proiectat pentru a detecta pătrunderea în spațiul protejat al unei încăperi închise și pentru a genera o notificare de alarmă prin deschiderea contactelor de ieșire ale releului de semnal.Receptor PIR cu patru elemente, reglarea sensibilității - 3 praguri, reglarea insensibilității animalelor 15 și 25 kg. Element de detectare Element PIR cu 2 zone - durata notificării de alarmă, sec cel puțin 2 Reglarea sensibilității există - tensiune comutată, V 28 Parametrii canalului IR:- curent comutat, A 0,1- tipul zonei de detectare volumetric - manipulare există - raza, m cincisprezeceTensiunea de alimentare, B:- lățime, m 20-curent continuu 9 ... 16- unghiul de vizualizare, grade 90 Curent de consum, mA:- înălțimea recomandată de instalare, m2.4- la tensiunea de alimentare 12 V Parametrii de ieșire a alarmei:Gama de temperatură de funcționare, ° C -10 ... + 55
Detector combinat LC-102 PIGBS Detectorul este o nouă generație de detectoare volumetrice profesionale, combinate cu un detector de spargere a sticlei. Folosește o analiză de mediu bazată pe măsurarea modificărilor spectrului distribuit al semnalului. Detectorul detectează sunetul sticlei sparte pe două motive: sticlă suflă și clink. Detectia unică de fază a sunetului de impact și a clinkingului puternic al sticlei evită alarmele false. Detectorul nu trebuie instalat pe sticlă, poate proteja mai multe ferestre în același timp într-un singur volum.Receptor PIR cu patru elemente, reglarea sensibilității la mișcare - 2 praguri, reglarea insensibilității la animalele de 15 și 25 kg, reglarea sensibilității la spargerea sticlei - 2 pori. Dimensiunea zonei de detectare a mișcării, 90 °, m 15.0 Gama de temperatură de funcționare, ° C 0 ... + 50 Gama de detectare a spargerii sticlei, nu mai mult, m 10.0 Tensiunea de alimentare DC, V 8.2 ... 16.0 Curent de consum, mA 16.5Insensibilitate la animale, nu mai mult, kg 25.0
Strobsirena HC-103 Sirena stroboscopica cu foto element inclus 12V
Cronstein HO-021 Suport specializat pentru detectori LC 100PI si LC102PIGS
Modul de extindere PC5108 Zone expander 8 Z Instrucțiuni de instalare a modului DSC PC5108 în limba rusă în format pdf, dimensiune fișier 232,9 Kb.
Cablu alarm 6 Cu Italy Bianco 6 * 0,22 Cupru , ecranat . Respectă Directiva Europeană 2002/95 / CE RoHS.

3. Supraveghere video.

Box Rack Mount LK-WMB-6606 -Dulap de perete 19 ", 6U, 600 * 600mm, ușă din sticlă cu lacata inclusa .
Dispozitiv de videocontrol - Video server DS-7616NI-K2 Intrare video / audio Format de compresie video H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4 Camere IP 16 canale Intrare audio bidirecțională 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) Lățime de bandă în aval de 160 Mbps Lățime de bandă de ieșire de 160 Mbps Iesire video / audio Ieșire video 1 HDMI, 1 VGA (independent) Rezoluție ieșire HDMI: 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz VGA: 1920 × 1080 / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz Iesire audio 1 canal, RCA (liniar, 1 KΩ) Înregistrare Numărul de fire 2 Flux principal 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF Flux suplimentar Conform con. camera video Tip flux Video, video și audio Rata de biți video 32 kbps - 16 Mbps Bitrate audio Conform con. camera video Redare sincronă 2ch @ 8MP (25fps) / 4ch @ 4MP (25fps) / 8ch @ 1080p (25fps), max. 16 canale video Canal zero acceptat Caracteristici: ANR acceptat Căutare inteligentă locală acceptată Funcții de cameră video inteligente acceptate Rețea Conexiuni la distanță 128 TCP / IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS HDD SATA 2 SATA Până la 10 TB fiecare Interfețe externe Interfețe de rețea 1 RJ-45 10M / 100M / 1000M Ethernet Interfață USB Panou frontal: 1 × USB 2.0; Panou spate: 1 × USB 3.0 Intrare / ieșire alarmă 4/1 Sunt comune Alimentare DC12V Consum de energie (fără HDD) ≤15W Condiții de lucru -10 ° C ... + 55 ° C, umiditate 10% ~ 90%
Dispozitiv de stocare HDD ST6000VX003 Hard disk 3.5 "6.0TB-SATA-64MB, Supraveghere SkyHawk 24x7 Surveillance Workloads 6TB / 5900RPM / 256M / SATA 6Gb / s / RV Sensor . Proiectat special pentru supraveghere video

Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, Comutator PoE 16ch DS-3E0318P-E Număr de porturi 16 PoE 10 / 100M RJ45 2 porturi combo (1000M Ethernet / 1000M SFP) Parametrii rețelei Protocoale de rețea IEEE802.3,802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at Comutator de 7,2 Gb / s Rata de redirecționare a pachetelor 5.36Mpps Porturi prioritare 1-8 Metodă de comutare Transmisie stocare și înainte Dimensiunea tabelului de adrese MAC 4K Parametrii PoE Standard PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at Buget PoE 230W Mod de operare Mod de transmisie la distanță lungă incl.: 250m, 10M, CAT5e Transmisie pe distanțe mari oprită: 100m Caracteristici: Control debit IEEE802.3x full duplex Principalul Alimentare 100-240V c.a. Consum de energie ≤250W Protecție la supratensiune 4kV Condiții de funcționare 0 ° C ~ 40 ° C, umiditate 0% ~ 90% (fără condensare) Condiții de depozitare -40 ° C ~ 70 ° C, umiditate 5% ~ 90% (fără condensare)
Comutator 5ch DS-3E0505D-E Numărul de porturi 5 porturi 10/100/1000 Mbps RJ45 Protocoale de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab Metodă de comutare Transmisie stocare și înainte Dimensiunea tabelului de adrese MAC 2K Transfer de date de 10 Gbps Rata de redirecționare a pachetelor 7,44 Mbps Principalul Carcasă din plastic ABS Greutate 0,03 kg Dimensiuni 92,8 * 65,8 * 22,8 mm
Camera int. 4Mp DS-I453 Dome 1/3 Senzor CMOS de scanare progresivă Sensibilitate 0.01lx @ (F1.2, AGC activat), 0.028lx @ (F2.0, AGC activat) Viteza de declanșare electronică 1/3 s ~ 1 / 100.000 s, suport lent al obturatorului Obiectiv 2.8mm, 4mm, 6mm @ F2.0 Montura obiectivului M12 Unghi de vizualizare 2,8 mm, orizontal 100 °, vertical 55 °, diagonală 117 ° 4 mm, orizontală 77 °, verticală 42 °, diagonală 88 ° 6 mm, orizontală 51 °, verticală 28 °, diagonală 58 ° Mod zi / noapte Filtru mecanic cu tăiere IR cu comutare automată Reglarea unghiului de instalare Rotație: 0 ° - 360 °; înclinare: 0 ° - 75 °; rotație: 0 ° - 360 ° Comprimare Format de compresie video Flux principal: H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + Sub Stream: H.265 / H.264 / MJPEG H.264 Profil de bază / Profil principal / Profil înalt H.265 Profil principal Rata de biți video 32 kb / s ~ 8 Mbps Imagine Rezoluție maximă 2560 × 1440 Flux principal 20 fps @ (2560x1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Flux suplimentar 25 fps @ (704x576, 640 × 480, 352 × 288) Setările imaginii Saturația, luminozitatea, contrastul, claritatea, oglindirea, masca de confidențialitate și suprapunerea imaginii sunt reglabile prin intermediul software-ului clientului sau al browserului web Îmbunătățirea imaginii WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI Comutator zi / noapte Auto / Programare Analize video inteligente Detectare mișcare acceptată Capac anti-sabotaj pentru lentile Rețea NAS (NFS, SMB / CIFS) TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour Securitate Autentificare utilizator, filigran, filtrare adresă IP ONVIF (PROFILE S, PROFIL G), compatibilitate ISAPI Alarma a declanșat detectarea manipulării, deconectarea rețelei, conflictul IP Acțiune alarmă Notificare software client, trimiteți e-mail, încărcați pe FTP, activați canalul de înregistrare Interfață Interfață de rețea 1 RJ45 10M / 100M Ethernet Principalul Alimentare DC12V ± 25% / PoE (IEEE 802.3af) Consum de energie 5W max. (DC12B) 7W max. (PoE) Condiții de funcționare -40 ° C - 60 ° C, umiditate de 95% sau mai puțin (fără condensare) IP67 rezistent la apă, supresor de tensiune tranzitorie TVS 2000B pentru protecție împotriva trăsnetului Gama de iluminare IR până la 30m, IR inteligent Material caroserie Metal / Plastic Dimensiuni Ø 110 x 93,2 mm
Camera ext. 4Mp DS-I450 (bulet) 1/3 Senzor CMOS de scanare progresivă Sensibilitate 0.01lx @ (F1.2, AGC activat), 0.028lx @ (F2.0, AGC activat) Viteza de declanșare electronică 1/3 s ~ 1 / 100.000 s, suport lent al obturatorului Obiectiv 2.8mm, 4mm, 6mm Montura obiectivului M12 Unghi de vizualizare 2,8 mm, orizontal 100 °, vertical 55 °, diagonală 117 ° 4 mm, orizontală 77 °, verticală 42 °, diagonală 88 ° 6 mm, orizontală 51 °, verticală 28 °, diagonală 58 ° Mod zi / noapte Filtru mecanic cu tăiere IR cu comutare automată Reglarea unghiului de instalare Rotație: 0 ° - 360 °; înclinare: 0 ° - 180 °; rotație: 0 ° - 360 ° Comprimare Format de compresie video Flux principal: H.265 / H.264 Sub Stream: H.265 / H.264 / MJPEG H.264 Profil de bază / Profil principal / Profil înalt H.265 Profil principal Rata de biți video 32 kb / s ~ 8 Mbps Imagine Rezoluție maximă 2560 × 1440 Flux principal 20 fps @ (2560x1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 25fps @ (640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) Setările imaginii Saturația, luminozitatea, contrastul, claritatea, oglindirea, masca de confidențialitate și suprapunerea imaginii sunt reglabile prin intermediul software-ului clientului sau al browserului web Îmbunătățirea imaginii WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI Comutator zi / noapte Auto / Programare Analize video inteligente Detectare mișcare acceptată Capac anti-sabotaj pentru lentile Rețea Stocare în rețea NAS (NFS, SMB / CIFS) TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Securitate Autentificare utilizator, filigran, filtrare adresă IP ONVIF (PROFILE S, PROFIL G), compatibilitate ISAPI Alarma a declanșat detectarea manipulării, deconectarea rețelei, conflictul IP Interfață Interfață de rețea 1 RJ45 10M / 100M Ethernet Principalul Alimentare

DC12V $\pm$ 25% / PoE (IEEE 802.3af) Consum de energie 5W max. (DC12V) 7W max. (PoE)
 Condiții de funcționare -40 ° C - 60 ° C, umiditate de 95% sau mai puțin (fără condensare) IP67
 rezistent la apă, supresor de tensiune tranzitorie TVS 2000B pentru protecție împotriva trăsnetului
 Gama de iluminare EXIR până la 30m, Smart IR
 Material caroserie Metal / Plastic Dimensiuni Ø 70mm x 172,7mm

Camera ext. 4Mp DS-2CD1643G0-IZ- 2.8- 12 mm Aplicare: în aer liber Execuție: cilindrică
 Rezoluție: 4MP Rezoluție video maximă: 2560 $\times$ 1440 Rata maximă de cadre: 30 fps Tipul matricei:
 CMOS Dimensiunea fizică a matricei: 1/3 " Diafragmă a obiectivului (număr F): 1.6 Distanță focală:
 2,8 ... 12 mm, zoom Culoare minimă de iluminare: 0,01 lux Zoom optic: 4,3 $\times$
 Unghi de vizualizare orizontal: 98 ° Unghi de vizualizare vertical: 51 ° Unghiul de vedere diagonal:
 115 ° Telecomandă: Zoom Unghiul de panoramare: 360 ° Unghiul de înclinare: 0 ... 90 °
 Lumina de noapte: infraroșu Domeniu de lucru aproximativ al iluminării: 30 m Formate și codec-uri
 video acceptate: H.264 H.264 + H.265 H.265 + MJPEG Interfață: Fast Ethernet
 Caracteristici software: detector de mișcare zona de interes (ROI) măști private Tehnologii de
 îmbunătățire a imaginii: Reducerea zgomotului 3D (DNR 3D) control automat al câștigului (AGC)
 gamă dinamică ridicată hardware (WDR) compensarea luminii de fundal (BLC) Porturi și conectori
 suplimentari: ieșire video compozit Suport pentru card de memorie: Micro-SD
 Dimensiunea maximă a cardului acceptată: 128 GB Montura obiectivului: ø14 Alimentare: PoE
 sursa de alimentare externă Standard de protecție: IP67 Gama de temperatură de funcționare: -30 ...
 60 ° C Max. umiditate de lucru: 95%

Sursa de rezerva de tip UPS Smart-UPS APC C 1000VA SMC1000I-2URS 230V UPS tip interacți
 vSpecificații
 Puterea de ieșire (completă) 1000 VA Puterea de ieșire (activă) 600 W Forma de undă de ieșire a
 undelor sinusoidale Max. energie pulsată absorbită 455 J Numărul de conectori de ieșire 4, (dintre
 care 4 sunt alimentați cu baterie) Conector de ieșire tip IEC 320 C13 (computer) Rack montabil da
 Durata de funcționare la încărcare maximă 6 min Timp de rulare la jumătate de încărcare 16,3 min
 Transferați timpul la baterie 2 ms Eficiență 98,3% Distorsiune armonică totală 5% Introduceți ieșirea
 Tensiune de intrare monofazată Ieșire tensiune monofazată
 Tensiunea de intrare 170 - 300 V Frecvența de intrare 47 - 63 Hz Stabilitatea tensiunii de ieșire
 (modul baterie) $\pm$ 5% Frecvența de ieșire 57 - 63 Hz Control Interfețe Ethernet 10/100, USB
 Funcționalitate Afișare informații ecran LCD Alarma sonoră da Pornire rece da Baterie Timp de
 încărcare 3 ore Baterie înlocuibilă da Protecție Protecție la suprasarcină da Protecție la supratensiune
 de înaltă tensiune da Filtrarea zgomotului da Protecție la scurtcircuit da Tip siguranță automat

Administrator SC “ Rapid Link”SRL

Baciu Victor