

**РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ  
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ  
РЛНДз – 10 /630 У1**

**ПАСПОРТ**

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Разъединитель РЛНДз-10/630 У1 – электрический аппарат с видимым разъединяющим промежутком в отключенном положении. Предназначен для включения и выключения с помощью ручного рычажного привода электрических цепей с рабочим напряжением до 12 кВ при отсутствии токов в каждом полюсе, в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью, а также для обеспечения необходимого видимого воздушного изоляционного промежутка.

Разъединитель РЛНДз 10/630 У1 производится для работы на высоте до 1000м над уровнем моря в условиях умеренной загрязненности атмосферы и предназначен для работы при температуре воздуха от минус 40° до плюс 40°C при номинальной относительной влажности воздуха -98%.

Предприятие – производитель: ООО «УкрЭЛКОМ ЛТД»

29000, г. Хмельницкий, ул. Пилотская, 77Б.

## 2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1 Номинальное рабочее напряжение, кВ	10
2.2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
2.3 Номинальный ток, А	630
2.4 Ток термической стойкости (1с), кА	10
2.5. Ток электродинамической стойкости, кА	25
2.6 Масса, кг	48

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

3.1 Разъединитель	-1 шт.
3.2 Паспорт	-1 экз.
3.3 Руководство по эксплуатации (количество определяется при заказе, но не менее одного экземпляра на каждый из видов аппаратов, поставляемых одному заказчику).	

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъединитель РЛНДз-10/630 У1 заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ У 31.2-32679931-001:2004 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Вернер В.И.

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц, ответственных за приемку изделия

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

5.1 Разъединитель РЛНДз-10/630 У1 заводской номер \_\_\_\_\_ законсервировано на предприятии-изготовителе согласно требованиям ТУ У 31.2-32679931-001:2004 (выполняется по требованию заказчика).

Дата консервации \_\_\_\_\_

12 месяцев

Срок консервации

Изделие после консервации принял

Вернер В.И.

## 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие разъединителя требованиям технических условий ТУ У 31.2-32679931-001:2004 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.