



ТОВ "Київгума" Україна,  
07400, Київська обл.,  
м.Бровари, вул. Кутузова, 127



тел: + 38(044) 364-56-72; 38(044) 364-56-74  
e-mail: info@kievguma.ua, www.kievguma.ua

## БОТИ ГУМОВІ ФОРМОВІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ

### ПАМ`ЯТКА

з догляду, зберігання та експлуатації  
бот діелектричних

Діелектричні боти є додатковим засобом захисту від електричного струму під час роботи у закритих, а також у разі відсутності опадів у відкритих електроустановках.

Діелектричні боти застосовують при напрузі понад 1000 В і температурі від -30°C до + 50°C.

Діелектричні боти повинні використовуватись у відповідності до вимог ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

Періодичність випробування бот споживачем 1 раз на 36 місяців напругою 15 кВ протягом 1 хвилини. Струм витoku при цьому не повинен перевищувати 7,5 мА.

Боти не повинні піддаватися дії нафти, оливи, бензину та інших агресивних середовищ у процесі експлуатації та під час зберігання, а також не повинні утримуватись в деформованому стані.

Боти мають зберігатися в сухому приміщенні захищеному від потрапляння прямих сонячних променів при температурі від 0°C до + 25°C на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів.

**Гарантійний термін зберігання** діелектричних бот 12 місяців від дня виготовлення.

Механічні пошкодження бот (розриви, проколи) та руйнування взуття від агресивних речовин не можуть бути основою щодо пред'явлення претензій.