
2.9.2 Mandrine pentru broșe

Doar PR05132-4, PR05232-4, PR06132-4 și PR06232-4:

Specificații:

Colier: Mandrină pentru broșe

Canulare: Acceptă fire de la 0.078 in. (2.0 mm) la 0.157 in. (4.0 mm)

Doar PR05132, PR05232, PR06132 și PR06232:

Specificații:

Colier: Mandrină pentru broșe

Canulare: Acceptă fire de la 0.078 in. (2.0 mm) la 0.125 in. (3.2 mm)

Aceste mandrine pentru broșe sunt identificate cu un inel de identificare negru.

Doar PR02032:

Specificații:

Colier: Mandrină pentru broșe

Canulare: Acceptă fire de la 0.062 in. (1.57 mm) la 0.157 in. (4.0 mm)

Doar PR06140 și PR06240:

Specificații:

Colier: Mandrină pentru broșe

Canulare: Acceptă fire de la 0.071 in. (1.8 mm) la 0.157 in. (4.0 mm)

2.10 Inserarea de fire și broșe (PR02028 și PR02032)

NOTĂ: Mandrinele pentru broșe PR02028 și PR02032 se utilizează doar cu piesele de mână PR02200E PowerPro Electric, ieșite din producție.

Pentru a introduce un fir în mandrina pentru broșe PR02028 sau o broșă în mandrina pentru broșe PR02032:

1. Puneți piesa de mână în poziția SAFE (SIGUR).
2. Împingeți înainte levierul de avansare (îndepărat de piesa de mână).
3. Introduceți un fir sau o broșă fie prin fața fie prin spatele piesei de mână.

