

SC-10000



Echipare standard:

Alternator Senci de calitate superioara
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
Filtru de aer nou, mai mic cu un design deosebit ce reduce consumul de ulei si creste puterea generatorului
Silentios si prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Portabil, compact, cadru rezistent
Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua pentru uz casnic dar si comercial
Panou de control rezistent la ploaie si praf

Panou de control

SC-10000E



Generator Senci	SC-10000E
Putere max. 230V	8.5 kW
Putere in regim continuu	7.36 kW
Amperaj max.	34.8 A
Amperaj in regim continuu	32.6 A
Freventa	50 Hz
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	SC192FB
Putere motor Senci	16cp / 460cmc
Rotatii motor	3000 rpm
Demaraj electric	Echipare standard (baterie inclusa)
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	25 l
Autonomie (100% putere)	8 ore
Autonomie (50% putere)	12.5 ore
Nivel zgomot	72 dB
Greutate utilaj	94 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	730/ 556/ 610