Nr. crt.	Denumirea punctului	Nr. ung.	Distanta	Lungime, m	Panta	Fundatie	Marcare tevi si tipul de izolare	Cota terenului	Cota de proiect a terenului	Cota de fps a tevii
1	PIF-3		0.00					103.70		101.95
2	PIF-3		10.50	10.50	0.02	Sand h=150mm K30.95	P I P E PE100 SDR17 PN10 ø315	103.70		101.92
3	Vc.1		21.65	11.15	0.02			103.70		101.87
4	Vc.2		56.35	34.70	0.00114			103.60		101.18
5	PIF-4		87.30	30.95				103.05		101.24
6	Vc.3		89.47	2.17	0.0106	Crushed rock h=150mm		103.00		101.28
7	Vc.4		73.02	15.72	0.01			102.90		101.10
8	PIF-5		33.44	39.44	0.0106	Nisip h=150mm K30.95	T E A V A PE100 SDR17 PN10 ø315	102.45		100.55
9	Vc.5		32.35	1.10	0.0106	Pietris h=150mm		101.95		100.27
10	Vc.6		15.95	17.05	0.00886			101.65		99.50
11			4.75	4.75				101.75		99.38
12			4.00	8.75				101.60		99.34
13			10.00	18.75				101.30		99.24
14			63.45	82.37				101.15		99.18
15			98.15	98.15				101.00		98.80
16								100.95		98.82
17								100.90		99.55
18								100.81		99.63

Cota de fps a tevii
Cota de proiect a terenului
Cota terenului
Marcare tevi si tipul de izolare
Fundatie
Panta
Lungime, m
Distanta
Nr. crt. punctului, punctului, ungh.ului coltului

85.00

Scara orizontal M 1:500
Scara verticala M 1:100

Carosa de otel ø426x6 L=3.25
Carosa de otel ø426x6 L=3.60
Carosa de otel ø426x6 L=1.40
Carosa de otel ø426x6 L=1.25
Carosa de otel ø426x6 L=3.00
Carosa de otel ø426x6 L=7.00
Carosa de otel ø426x6 L=9.00

Hole 65
Hole 66
Hole 67
Hole 68
Hole 69

str. M. Eminescu
str. M. Ghiorghiu

Ypan noapoma 2*
Ypan noapoma 3*
Ypan noapoma 14.5*
Ypan noapoma 22*
Ypan noapoma 45*

see dr. WSS-7
v. f. HB-7

In camnul MK-1

NOTA:

1 Cadrile electrice existente se imbroca in carosaa din teava de otelstecimi ø100 L=2m.
2. ppna la demararea lucrarilor de terasament se descopera toate tocurile de conectare la branshamentele existente si se protejeaza cu.
3. In locul intersectiei dupaductului cu traseul lemnic distanta intre porteo de sus o mantaie conductei si lundul conductei transeului lemnic trebuie sa fie de minimum 500 mm.
4. Cutele retelei existente se protejeaza la tata locului.
reamplasarea in cazul in care e necesar.
5. * — conducta de distributie existenta temporar se
6. In locurile de intersectie cu cabulile electrice si legarile de cablu dupaductul se instalearza in carosaa L=1.0m.

Sef proiect	
Proiectat de	
Desenat	

Scara	Nr.pozit.	Foaie	Nr.doc.	Semnat	Data

3660-6/1-AE

Conectarea proiectului Modificarea alimentarii de alimentare cu apă
In insul [illegible] Apodul de la Dobrovnik, insu. [illegible] (etapa I (consonul de
str. Sportiva până la str. Ghiorovnik, insu. [illegible] (etapa I (consonul de
la str. Pădurii până la str. N. Ghiorovnik)

Sp. prin.	Ghiorovnik	01/21
Ghiorovnik	Vlonner	01/21
N. conlr.	Ghiorovnik	01/21

Profilul retelei de ia comunul 1
pana la comunul 6.

Faza	Foaia	Foi
PE	9	

Retea exterioara de alimentare cu apă

INTERMUNICIPAL S.A.
Chişinău 2015