

Square type AC Ammeter and Voltmeter Moving Coil Movement with Rectifier



~ 1.5 方型整流型交流电流表、电压表 动圈式结构 (磁电系)



※尺寸图见第9\10页

◆ 整流型交流电流电压表

整流型交流电流电压表刻度线性，测量正弦波的平均值，以近有效值刻度显示。
整流型动圈式结构 (磁电系)

AC Ammeter and Voltmeter with Rectifier

Linear full scale AC measurements, these instruments measure average values of sinusoidal waveforms and are scaled in RMS values.

◆ 产品的优点

可更换标度盘
打开侧盖，插入或抽出标度盘。交流电流表只要互感器次级电流相同，
就可以更换标度盘。当更换标度盘时，准确度不变。

The Advantages of Our Products

Interchangeable scale plate

Changing the scale plate without opening the meter. Under the same secondary current, the scale plate of AC ammeter can be changed, no loss of accuracy.

◆ 准确度等级为1.5

The accuracy class is 1.5

型号 Model		BE-96	BE-72	BE-48
面框尺寸 Front frame	mm	96*96	72*72	48*48
开孔尺寸 Panel cutout	mm	91*91	68*68	45*45
整流型交流电流 AC Current with Rectifier				
范围 Ranges	mA	50mA 100mA 150mA 200mA 400mA 500mA 600mA 800mA		
	A	1A 5A 10A 15A 20A 25A 30A		
配电流互感器 Combined with an external CT	X/1A	10/1A 15/1A 20/1A 30/1A 40/1A 50/1A 60/1A 75/1A 100/1A 150/1A 200/1A 250/1A 300/1A 400/1A 500/1A 600/1A 800/1A 1000/1A 1200/1A 1500/1A 1600/1A 2000/1A 2500/1A 3000/1A More Ranges can be customized		
	X/5A	10/5A 15/5A 20/5A 30/5A 40/5A 50/5A 60/5A 75/5A 100/5A 150/5A 200/5A 250/5A 300/5A 400/5A 500/5A 600/5A 800/5A 1000/5A 1200/5A 1500/5A 1600/5A 2000/5A 2500/5A 3000/5A More Ranges can be customized		

上述规格常规格为2倍过载，可定制1倍（无过载），1.5倍,2倍,3倍,5倍,6倍等电流过载。

The common type is with 2times overload, 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0 6.0 times overload can be customized

整流型交流电压 AC Voltmeter with Rectifier		
范围 Ranges	V	10V 25V 40V 60V 100V 150V 250V 300V 450V 500V 600V
	KV	Combined with an external PT ×/100V ×/110V ×/120V