



Seria Acer XL

Acer Vero XL2332

Proiectorul laser pentru fiecare cerință

Acer XL2332 este un proiector Vero care impresionează prin luminozitatea sa de 5.300 de lumeni ANSI, chiar și în încăperi care nu sunt complet întunecate. Acestea sunt proiectoare ușoare, subțiri și eficiente din punct de vedere energetic, cu un impact redus asupra mediului.

Pe lângă sursa sa de lumină laser fără mercur și extrem de eficientă, proiectorul Vero este conceput pentru un cost total de proprietate redus, economisind până la 40% la electricitate și până la 30% la energie. În plus, carcasa este fabricată din până la 50% material PCR și vine cu ambalaj 100% reciclabil.



- Tehnologie de iluminare: Diodă laser
- Rezoluție: WXGA (1280 x 800 px)
- Luminozitate: 5.000 (Standard), 3.750 (ECO) lumeni ANSI
- Contrast: 50.000:1
- Durată maximă de viață (ore): 20.000 (standard), 30.000 (eco) ore
- Garanție producător: 2 ani service de recondiționare, 1 an pentru lampă, 5 ani pentru cipul DLP





Acer Vero XL2332

SPECIFICAȚII



Informații despre comandă

Model	Vero XL2332
Nr. articol	DLJXZ11.005
EAN	4711474271976

Specificații tehnice

Tehnologia de proiectie	Compatibilitate DLP 3D și HDMI 3D
Cip DLP	0,65" BrilliantColor™
Versiune	DarkChip™ 3 DMD
rezoluție	WXGA (1.280 x 800 px)
raport de aspect	16:10 (nativ) / 4:3 și 16:9 (acceptate)
Contrast	50.000:1
Reprezentarea culturilor, luminozitatea, focalizarea/	1,07 miliarde de culori 5.000 (Standard), 3.750 (ECO) ANSI Lumeni F = 2,41 ~ 2,53 / f = 21,85 ~ 24,00 mm
distanța focală, dimensiunea proiectiei (diagonală)	0,69 ~ 7,62 metri
Distanță de proiectie,	1,00 ~ 10,00 metri
raport de proiectie, zoom/	1,54 ~ 1,72:1
zoom digital, frecvență	1:1,1x / 2x
orizontală/verticală, moduri de	15 ~ 100 kHz / 24 ~ 120 Hz
proiecție, tehnologie	proiecție la 360°
de iluminare, durată	Diodă laser
maximă de viață (ore)	20.000 (standard), 30.000 (eco) ore
Corecția trapezoidală (Keystone)	+/- 40° (vertical) manual
Greutate	1 x 15 wați (difuzor)
difuzor / inclusiv ambalaj (kg)	2,9 kg / 4,7 kg
Dimensiuni / Ambalaj (mm)	286 x 216 x 115,5 mm / 400 x 280 x 158 mm
consumul de energie electrică	210 (Standard), 145 (eco), < 0,5 wați (Standby)
Nivel de zgomot	26 (eco) dB
Uniformitate (%)	75%
Culoare	alb

Intrări

HDMI cu HDCP	1x (1,4b), 1x (2,2)
VGA analogic D-Sub	1x VGA
Mufă de intrare audio (3,5 mm)	Intrare audio

Ieșiri

USB tip A	1x ieșire CC 5V
Mufă de ieșire audio (3,5 mm)	1x

Interfețe de rețea și control

RS232	1x
-------	----

Accesorii incluse

Card de securitate cu PIN	Securitate PIN
Cablu de alimentare conform IEC 320 C13	1x (Euro)
Cablu HDMI	1x 1,8 m
Telecomandă IR	1x
Capac de obiectiv	1x
Sac	1x
Ghid de pornire rapidă (tipărit)	1x

Accesorii opționale

Suport universal de tavan (scurt)	4713147892877 / MCJLC11.002
Suport universal lung pentru tavan	4713147892884 / MCJLC11.003

Garantie

Garantia producătorului	2 ani serviciu de aducere la domiciliu, 1 an garanție pentru lampă. 5 ani pe cipul DLP
-------------------------	---

Calculator de distanță de proiectie

Calculator de distanță de proiectie	https://www.acer.com/ac/de/CH/content/calculator-de-proiectie-acer
-------------------------------------	---



Acer Vero XL2332

ACCESORII POTRIVITE (NU SUNT INCLUSE ÎN LIVRARE)

Instalare



Montați cu ușurință proiectorul pe tavan, cu rotație la 360° și înclinare de până la 25°.

Instalare



Montați cu ușurință proiectorul pe tavan, cu rotație la 360° și înclinare de până la 25°.



Acer Vero XL2332

ACCESORII ȘI FUNCȚII

Plastic reciclat post-consum

Proiectorul este fabricat din plastic reciclat (PCR). Acest plastic a fost reutilizat pentru a sprijini eforturile Acer de a reduce deșeurile la nivel global.



Tehnologia Acer Smart Format


Tehnologia Acer SmartFormat acceptă o gamă largă de semnale de intrare, permițând pornirea notebook-ului/

Nu sunt necesare PC, DVD player și receptor. Proiectoarele Acer ColorBoost cu HDMI* pot accepta semnale de până la 1080p și le pot comprima pentru redare folosind tehnologia Acer Smart Format. *Depinde de model



proiecție la 360°

Proiecția la 360° oferă flexibilitate maximă, permițându-vă să utilizați proiectorul în orice poziție și să creați instalații interesante. De exemplu, puteți proiecta de pe tavan pe podea sau pe o masă sau puteți monta proiectorul lateral pentru proiecție portret.



Mod portret automat

Experimentați modul portret automat. Reglare optimă a proiecției la smartphone. Modul Portret automat asigură afișarea conținutului în format 16:9, fără margini deranjante.



Imaginea este ajustată automat chiar și atunci când smartphone-ul este rotit, astfel încât să aveți întotdeauna o imagine optimă.

Funcționare 24/7

Acest proiector promite fiabilitate maximă și oferă o imagine strălucitoare chiar și în funcționare continuă 24/7.* Poate fi utilizat fără griji, în special pentru aplicații de semnalizare sau expoziții în muzee și locații similare.* Acer recomandă trecerea proiectorului în modul standby timp de 30 de minute la fiecare 7 zile.



Ecran de pornire personalizat

Ecranul de pornire personalizabil vă permite să creați un ecran de pornire personalizat folosind o captură de ecran. Acest ecran de pornire, fie că este vorba de sigla companiei pentru un utilizator business sau de o fotografie preferată pentru un utilizator casnic, este afișat automat la pornirea proiectorului.



Modul de fotbal Acer

Adu stadionul acasă cu Modul Fotbal de la Acer. Acest mod ajustează automat luminozitatea, saturația, claritatea și valorile gamma ale imaginii pentru a proiecta tonurile pielii mai realist și verdea mai viu. Perfect pentru fanii fotbalului și pasionații de sport.



Alimentare CA pornită

Cu funcția de pornire AC, proiectorul se poate porni automat imediat ce este conectat la o sursă de alimentare. Nu mai este nevoie să porniți proiectorul separat; în schimb, îl puteți porni direct, de exemplu, prin pornirea alimentării în sala de ședințe.



Oprire automată

Funcția de oprire automată oprește automat proiectorul Acer dacă nu se primește niciun semnal de intrare după un timp prestabilit. Această funcție poate fi configurată individual prin intermediul meniului și ajută la economisirea energiei și a orelor de funcționare a lămpii.



Pachet instant

InstantPack garantează siguranța lămpii proiectoarelor Acer ColorBoost. Lămpile actuale de la producători de renume precum Osram și Philips nu sunt deteriorate de pene bruste de curent. (Acer recomandă menținerea proiectorului pornit până când ventilatorul se oprește.) Garanția lămpii este de 1 an, fără limită de ore.



HDMI 3D

HDMI 3D: Standardul HDMI 1.4a integrat permite transmiterea de conținut 3D de pe dispozitive de redare compatibile, cum ar fi playere Blu-ray 3D, set-top box-uri 3D și console de jocuri 3D, fără a fi nevoie de un PC suplimentar. Acest lucru vă permite să vă bucurați de filme Blu-ray 3D și de transmisiile TV 3D în propria sufragerie, utilizând ochelari cu obturator 3D Acer.



Pornire HDMI

Cu funcția HDMI Power On, proiectorul se poate porni automat imediat ce primește un semnal prin HDMI sau VGA. Nu mai este nevoie să porniți proiectorul separat; pur și simplu porniți laptopul, receiverul sau consola de jocuri, iar proiectorul se va porni automat.



Securitate PIN

Securitatea PIN Acer vă permite să vă protejați proiectorul Acer de utilizarea neautorizată și furt prin setarea unui PIN. Un PIN pierdut...



PIN-ul poate fi resetat doar de către service-ul Acer. Verificarea proprietății va fi resetată.

Redare originală 24p

Experimentați cinematograful autentic cu 24 de cadre pe secundă: proiectorul Acer redă filme Blu-ray în formatul cinematografic original, fără nicio trepidatie, exact ca și cum ar fi fost filmate pe platourile de filmare. Vizionați filme la 24p din punctul de vedere al regizorului.



Acer ColorBoost 3D

Acer ColorBoost 3D: Acer ColorBoost 3D este combinația inovatoare dintre un algoritm de procesare a imaginilor îmbunătățit constant, cel mai recent chipset DLP și un design optimizat pe 6 segmente.

roată de culori, precum și o roată de culori extrem de dezvoltată

Tehnologie de control al luminii. Aceasta permite proiectoarelor Acer să proiecteze culori absolut realiste pe tot parcursul ciclului lor de viață, atât în modul 2D, cât și în cel 3D.



Această fișă tehnică poate fi modificată fără notificare prealabilă. Disponibilitatea poate varia în funcție de regiune. Acer nu este răspunzător pentru erori sau omisiuni din descrierile produselor. Pe lângă termenii standard de garanție, se aplică consumatorilor prevederi legale privind garanția. Pentru mai multe informații despre excluderi și limitări, vă rugăm să consultați termenii noștri de garanție pentru produsul respectiv. Dacă perioada de garanție din documentul PDF pentru termenii de garanție diferă de informațiile de pe site-ul web Acer, se aplică informațiile de pe acest site web și nu cele conținute în PDF. Copyright 2024 Acer, Inc. Toate drepturile rezervate. Acer și sigla Acer sunt mărci comerciale înregistrate ale Acer Incorporated. Toate celelalte mărci comerciale menționate sau altfel recunoscute, mărci comerciale înregistrate și/sau mărci de service sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Toate prețurile indicate sunt prețuri de vânzare cu amănuntul sugerate de producător.