

Imprimante laser multifuncționale monocrome construite pentru viteză și fiabilitate, ideale pentru acasă și birouri mici.

Imprimare, copiere, scanare și transmitere faxuri la o calitate înaltă¹ cu imprimantele laser compacte monocrome rapide, fiabile și ușor de utilizat.



MF231



MF232w



MF237w

Performanță de imprimare rapidă

- Imprimarea la viteza de 23 ppm vă ajută să lucrați mai rapid.
- Cu Quick First-Print, imprimanta se activează din modul inactiv și începe imprimarea într-o clipă.

Scanner cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR)

- Copiați și salvați versiuni digitale ale documentelor pe hârtie cu ajutorul scannerului cu suport plat și al alimentatorului automat de documente ADF încorporate, cu rezoluție mare².
- Transformați documentele scanate în PDF-uri editabile și care oferă posibilitatea de a căuta în text cu ajutorul software-ului inclus de recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

Imprimați documente de pe smartphone³

- Imprimați de pe dispozitivele mobile cu ajutorul asistenței încorporate pentru Mopria™, Apple AirPrint™ și aplicația Canon PRINT Business.
- Conectați imprimanta la un cont Google Cloud Print.

Monitorizați activitatea între PC sau dispozitivul mobil³

- Accesați cu ușurință informații despre imprimantă, modificați setările rețelei, configurați agenda și verificați nivelul tonerului toate acestea din interfața cu utilizatorul de la distanță (Remote User Interface - RUI).

Îmbunătățiți durabilitatea

- Reduceți pierderile datorită raporturilor ECO, care conțin observații despre consumul de energie al imprimantei.
- Economisiți energie cu oprirea automată și cu reducerea consumului de energie în modul inactiv și standby.

Notă de subsol:

¹ numai pentru MF237w

² numai pentru MF237w

³ pentru MF232w și MF237w

i-SENSYS MF231 MF232w MF237w



Consum de energie

MF231:

Maxim: aprox. 1120 W
În standby: aprox. 4,2 W
Mod inactiv: aprox. 1,2 W
Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,6 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

MF232w:

Maxim: aprox. 1120 W
În standby: aprox. 4,2 W
Mod inactiv: aprox. 1,2 W
Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,7 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

MF237w:

Maxim: aprox. 1120 W
În standby: aprox. 5,1 W
Mod inactiv: aprox. 1,2 W
Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,7 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-30 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

Niveluri de zgomot

Presiune sonoră⁸:
Activ: 51 dB la imprimarea alb-negru
Standby: inaudibil

Intensitate acustică⁹:
Mod activ: 66 dB sau mai puțin la imprimarea alb-negru
Standby: 43 dB sau mai puțin

Consumabile

Cartușe

Cartuș 737 (2.400 de pagini ⁹⁾)¹⁰

Accesorii

Numai MF237w: TEL 6 KIT (receptor de telefon)

Note de subsol

^[1] Scanare cu utilitarul MF Scan

^[2] Scanare cu utilitarul MF Scan (pentru toate modelele) sau Canon PRINT Business (numai pentru MF232w și MF237w)

^[3] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1

^[4] Distribuție numai pe web. Linux acceptă imprimarea (pentru toate modelele) și scanarea (numai pentru MF237w)

^[5] Scanarea în rețea nu este acceptată

^[6] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

^[7] În modul wireless, consumul este de 2,0W

^[8] Testat în conformitate cu ISO7779 și declarat conform ISO9296

^[9] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

^[10] Imprimanta este livrată împreună cu cartușul inițial (900 de pagini)

Imprimante laser multifuncționale monocrome construite pentru viteză și fiabilitate, ideale pentru acasă și birouri mici.

Imprimare, copiere, scanare și transmitere faxuri la o calitate înaltă¹ cu imprimantele laser compacte monocrome rapide, fiabile și ușor de utilizat.

Data începerii vânzării: 1 noiembrie 2016



Detalii despre produs:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	4549292065237

Accesorii opționale:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Kit Telefon 6 UE (CW)	0752A065AA	4960999537214
Kit Telefon 6 UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Kit Telefon 6 SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Consumabile:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 737	9435B002AA	4549292014501

Dimensiuni/informații logistice:

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS MF237w	1418C030AA	Cutie	1	532	505	483	17
		Palet	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Container 40ft HC	440				

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Cutie	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Palet	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Container 40ft HC	440				

Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș inițial Canon
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- DVD-ROM cu software pentru utilizator
- Card de garanție
- Cablu de telefon

Notă de subsol:

¹ numai pentru MF237w

Canon