



Fișă de defecte
Reparație complexă SE Holodmaș 110/10 kV a 2026

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Transformatoare și TSP									
1	Transformator 1T	ТРДН - 25000/110/10	Cuva transformatorului		Înlocuirea garniturilor care au scurgeri, curățarea, vopsire, înlocuirea robinetului de prelevare a uleiului, înlocuirea robinetului de scurgere (golire) sau revizie, instalarea placuțelor de dispecerat (2buc).	Coroziune Scurgeri de ulei	TTK T09(M)-4	349	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului			Coroziune			
			Comutator de ploturi sub sarcină	PC-3	Înlocuirea etanșărilor/garniturilor (de etanșare) la dulapul de acționare, materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice,				
			Comutator de ploturi fără sarcină						
			Termosemnalozator (indicator temperatura ulei)	ТКП-160	Înlocuirea cu unul verificat metrologic (2 buc).				
			Descărcător 10 (6)kV	ОПН-П/ЗЭУ-10/12,0	Spălare cu soluție de săpun, revizia contactelor.				
			Filtru termosifon		Înlocuirea garniturilor uzate, înlocuirea silicagel.				
			Trecerea izolată 10kV						
			Trecerea izolată 110kV		Revizia contactelor, montarea termoindicatoarelor				
			Altele		Înlocuirea garniturilor care au scurgeri, la vasul de expansiune/conservator, verificarea funcționalitate indicatoare de nivel al uleiului.				
2	Transformator 2T	ТРДН - 25000/110/10	Cuva transformatorului		Înlocuirea garniturilor care au scurgeri, curățare, vopsire, înlocuirea robinetului de prelevare a uleiului, înlocuirea robinetului de scurgere (golire) sau revizie, instalarea placuțelor de dispecerat (2buc).	Coroziune Scurgeri de ulei	TTK T09(M)-4	349	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului			Coroziune			
			Comutator de ploturi sub sarcină	PC-3	Înlocuirea etanșărilor/garniturilor (de etanșare) la dulapul de acționare, materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice,				
			Comutator de ploturi fără sarcină						
			Termosemnalozator (indicator temperatura ulei)	ТКП-160	Înlocuirea cu unul verificat metrologic (2 buc).				
			Descărcător 10 (6)kV	ОПН-П/ЗЭУ-10/12,0	Spălare cu soluție de săpun, revizia contactelor.				
			Filtru termosifon		Înlocuirea garniturilor uzate, înlocuirea silicagel.				
			Trecerea izolată 10kV		Revizia contactelor, montarea termoindicatoarelor				
			Trecerea izolată 110kV		Revizia contactelor, montarea termoindicatoarelor				
			Altele		Înlocuirea garniturilor care au scurgeri, la conservator, verificarea funcționalitate indicatoare de nivel al uleiului.				
3	Puntea de bare 10 kV al transformatorului 1T		Izolatoare de suport		curățarea izolației și contactelor, instalarea termoindicatoarelor			14	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport), Construcție metalică		Curățare				
4	Puntea de bare 10		Izolatoare de suport		curățarea izolației și contactelor, instalarea termoindicatoarelor				Reparație

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamen- tului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
	kV al transformatorului 2T		Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport), Construcție metalică		Curățare			14	curentă, curățarea, vopsire
5	Transformator 1TCH	TM-100/10/0,4	Cuva transformatorului		Curățare	Coroziune	TTK*-5	10	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului		Curățare				
			Comutator de ploturi fără sarcină		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Conservatorul transformatorului		Înlocuirea silicagelului				
			Altele		De schimbat cablu de 0,4 kV - 20m	Deteriorarea izolației			
			Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului						
6	Transformator 2TCH	TM-100/10/0,4	Cuva transformatorului		Curățare	Coroziune	TTK*-5	10	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Radiatoarele și conservatorul transformatorului		Curățare				
			Comutator de ploturi fără sarcină		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Conservatorul transformatorului		Înlocuirea silicagelului				
			Altele		De schimbat cablu de 0,4 kV - 20m	Deteriorarea izolației			
			Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului						
7	Separator (pe cărucior debronzabil) 10PITCH		Izolatoare de suport				Calculație	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțite principale		Curățirea contactelor				
			Cuțite de împământare						
			Mecanism de acționare		Revizia mecanismului de acționare				
			Construcția portantă a separatorului (stâlpi, traverse)						
			Rama separatorului		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
8	Separator (pe cărucior debronzabil) 10P2TCH		Izolatoare de suport				Calculație	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțite principale		Curățirea contactelor				
			Cuțite de împământare						
			Mecanism de acționare		Revizia mecanismului de acționare				
			Construcția portantă a separatorului (stâlpi, traverse)						
			Rama separatorului		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
750									
Total transformatoare si TSP :Suprafața de vopsit 750 m2									
2. IDE 110 kV									
9	Separator 110 РЛ Скулянка	РНД3-2-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulaiei Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	15	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea copertine/suport staționare din armatură 16Ø și cornier metalic 55x55 (1500x800x3) lângă fiecare pol al separatorului. Vopsire	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ППН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
10	Separator 110 РЛ КТЭЦ-1	РНДЗ-2-110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	15	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 12 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea copertine/suport staționare din armatură 16Ø și cornier metalic 55x55 (1500x800x3) lângă fiecare pol al separatorului. Vopsire	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
11	Separator 110 РС1	РНДЗ - 1Б - 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea copertine/suport staționare din armatură 16Ø și cornier metalic 55x55 (1500x800x3) lângă fiecare pol al separatorului. Vopsire	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
12	Separator 110 РС2	РНДЗ - 1Б - 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea copertine/suport staționare din armatură 16Ø și cornier metalic 55x55 (1500x800x3) lângă fiecare pol al separatorului. Vopsire	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
13	Separator 110 Р1Т	РНДЗ - 1Б - 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea copertine/suport staționare din armatură 16Ø și cornier metalic 55x55 (1500x800x3) lângă fiecare pol al separatorului. Vopsire	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
14	Separator 110 P2T	РНДЗ - 1Б - 110/630	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	13	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de legare la pământ		Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea copertine/suport staționare din armatură 16Ø și cornier metalic 55x55 (1500x800x3) lângă fiecare pol al separatorului. Vopsire	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ПРН-220	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
15	Separator automat 110ОД-1Т	ОД-110М	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	16	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de legare la pământ	-					
			Rama (Cadrul) separatorului		Instalarea copertine/suport staționare din armatură 16Ø și cornier metalic 55x55 (1500x800x3) lângă fiecare pol al separatorului. Vopsire	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ШПО	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
16	Separator automat 110ОД-2Т	ОД-110М	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	16	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele principale	КЛ5.566.569.01	Înlocuirea arcurilor lamelare 6 buc., înlocuirea termoindicatoarelor 6 buc., înlocuirea copertinelor/parazăpezilor la contacte 3 buc.				
			Cuțitele de legare la pământ	-					
			Rama (Cadrul) separatorului		Curățare	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ШПО	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
17	Scurtcircuitor 110КЗ-1Т	КЗ-110М	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).		TK 110-05¹	16	Reparație capitală, curățarea,
			Cuțitele principale						
			Rama (Cadrul) separatorului		Curățare	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ШПК	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				vopsire
18	Scurtcircuitor 110K3-2T	K3-110M	Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
			Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulației Т-01-01 (Е).				
			Cuțitele principale						
			Rama (Cadrul) separatorului		Curățare	Coroziune			
			Dispozitiv de acționare separatorului	ШПК	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
19	Transformator de tensiune 110kV 110-1M	HKФ-110	Carcasa exterioră din porțelan		Curățarea izolației de contaminări				
			Contactul primar al TV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc.				
			Capac/carcasa de prindere pe suport		Curățare				
			Filtru de aer-dezumidificator		Înlocuirea silicagelului				
			Structura portantă a TV (stâlpi, grinzi)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea/remediarea fisurilor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a transformatorului		Revizia contactelor.				
			Altele		Etanșarea dulapurilor, vopsire, etanșarea și curățarea de contaminări a compartimentelor circuitelor secundare, aplicare denumirii de dispecerat conform standardului				
20	Transformator de tensiune 110kV 110-2M	HKФ-110	Carcasa exterioră din porțelan		Curățarea izolației de contaminări				
			Contactul primar al TV		Revizia contactelor, înlocuirea termoindicatoarelor 3 buc.				
			Capac/carcasa de prindere pe suport		Curățare				
			Filtru de aer-dezumidificator		Înlocuirea silicagelului				
			Structura portantă a TV (stâlpi, grinzi)	Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport	Conservare, astuparea/remediarea fisurilor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a transformatorului		Revizia contactelor.				
			Altele		Etanșarea dulapurilor, vopsire, etanșarea și curățarea de contaminări a compartimentelor circuitelor secundare, aplicare denumirii de dispecerat conform standardului				
21	Descarcator 110 AIT	ОПН-110	Carcasa exterioră din cauciuc siliconic		Spălare cu soluție de săpun.				
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului		Revizia contactelor.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
		П/ЗЭУ - 110	Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea/remediarea fisurilor.		изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ		curățarea, vopsire
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
22	Descarcator 110 A2T	ОПН-110 П/ЗЭУ - 110/82/10	Carcasa exterioră din cauciuc siliconic		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ	4	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Conservare, astuparea/remediarea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
23	Descarcator al neutrlui transformatorului 110 A1T-H3	ОПН-75 П/ЗЭУ - 110/60/10	Carcasa exterioră din cauciuc siliconic		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ		Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal	Curățare				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
24	Descarcator al neutrlui transformatorului 110 A2T-H3	ОПН-75 П/ЗЭУ - 110/60/10	Carcasa exterioră din cauciuc siliconic		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ		Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal	Curățare				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
25	Descarcator 10 A1T-1C	ОПН-10 П/ЗЭУ - 10/12/10	Carcasa exterioră din cauciuc siliconic		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ	1	Reparație curentă, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Curățare				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
26	Descarcator 110 A1T-2C		Carcasa exterioră din cauciuc siliconic		Spălare cu soluție de săpun.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
		ОПН-10 П/ЗЭУ - 10/12/10	Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ	1	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Curățare				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
27	Descarcator 10 A2T-1C	ОПН-10 П/ЗЭУ - 10/12/10	Carcasa exterioară din cauciuc siliconic		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ	1	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Curățare				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
28	Descarcator 10 A2T-2C	ОПН-10 П/ЗЭУ - 10/12/10	Carcasa exterioară din cauciuc siliconic		Spălare cu soluție de săpun.		Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерной изоляции на классы напряжения 110 и 220 кВ	1	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Contactul primar al descărcătorului		Revizia contactelor.				
			Elementele sistemului de legare la pământ a descărcătorului						
			Structura portantă/de susținere (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)	Structura de metal, Stâlpi USO (stâlp unificat de susținere/suport)	Curățare				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
29	Separator legare la pământ a neutrului transformatorului 110P1T-H3	ЗОН-110	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulei Т-01-01 (Е).		ЗАЕМЛИТЕЛИ ТИПА ЗОН-110 - 6	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Curățare				
			Dispozitiv de acționare separatorului		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Instalarea carcasei de protecție a cablului acționării				
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Curățare Conservare, astuparea/remediarea fisurilor.				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
30	Separator legare la pământ a neutrului transformatorului 110P2T-H3	ЗОН-110	Izolatoare de suport	ИОС-110/400	Efectuarea astupării fisurilor în rosturile armate ale izolatorului conform circulei Т-01-01 (Е).		ЗАЕМЛИТЕЛИ ТИПА ЗОН-110 - 6	2	Reparație capitală, curățarea,
			Cuțitele de legare la pământ		Revizia contactelor.				
			Rama (Cadrul) separatorului		Curățare				
			Dispozitiv de acționare separatorului		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Instalarea carcasei de protecție a cablului acționării				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
			Structura portantă/de susținere a separatorului (stâlpi, grinzi/traverse de fundație)		Curățare, Conservare, astuparea/remediarea fisurilor.				vopsire
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
31	Portal (cadru) 110kV		Portal (cadru) metalic/BA de linie	2 buc	Curățare, reparația bazelor de fundație	Coroziune		70	Curățarea, vopsire
			Portal (cadru) metalic/BA de transformator	2 buc	Curățare, reparația bazelor de fundație	Coroziune		70	Curățarea, vopsire
			Portal 1SB-110 kV	1 buc	Curățare, reparație, reparația bazelor de fundație, reparația bazelor de fundație	Coroziune		23	Curățarea, vopsire
			Portal 2SB-110 kV	1 buc	Curățare, reparație, reparația bazelor de fundație, reparația bazelor de fundație	Coroziune		23	Curățarea, vopsire
			Portal bare de transfer 110 kV						
			Portaluri neutilizate						
Total pentru IDE 110 kV: Suprafața de vopsit _360_ m².								360	
3. ID-10kV									
34	Bare colectoare 10 kV, secția 1 (număr de celule 16 celule) 1CШ-10kV	KPY-2-10	Izolatoare de suport 10 (6) kV	ОФР-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-12 ¹	208	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Izolatoare de trecere 10 kV	ИП-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Bară colectoare 10 kV de la transformator la ID-10kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Revizia tuturor conexiunilor de contact.				
			Îngrădire din plasă a ferestrelor de vizitare		Restabilirea gemurilor vizoare din sticlă organică				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului. Acoperirea găurilor în podeaua IDİ-10kV				
35	Bare colectoare 10 kV, secția 2 (număr de celule 13 celule) 2CШ-10kV	KPY-2-10	Izolatoare de suport 10 (6) kV	ОФР-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-12 ¹	169	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Izolatoare de trecere 10 kV	ИП-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Bară colectoare 10 kV de la transformator la ID-10kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Revizia tuturor conexiunilor de contact.				
			Îngrădire din plasă a ferestrelor de vizitare		Restabilirea gemurilor vizoare din sticlă organică				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului. Acoperirea găurilor în podeaua IDİ-10kV				
36	Bare colectoare 10 kV, secția 3 (număr de celule 17 celule) 3CШ-10kV	KPY-2-10	Izolatoare de suport 10 (6) kV	ОФР-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-12 ¹	221	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Izolatoare de trecere 10 kV	ИП-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Bară colectoare 10 kV de la transformator la ID-10kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Revizia tuturor conexiunilor de contact.				
			Îngrădire din plasă a ferestrelor de vizitare		Restabilirea gemurilor vizoare din sticlă organică				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului. Acoperirea găurilor în podeaua IDİ-10kV				
37	Bare colectoare 10 kV, secția 4 (număr de celule 16 celule) 4CШ-10kV	KPY-2-10	Izolatoare de suport 10 (6) kV	ОФР-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		TK 10-12 ¹	208	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Izolatoare de trecere 10 kV	ИП-10	Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.				
			Bară colectoare 10 kV de la transformator la ID-10kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice. Revizia tuturor conexiunilor de contact.				
			Îngrădire din plasă a ferestrelor de vizitare		Restabilirea gemurilor vizoare din sticlă organică				
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului. Acoperirea găurilor în podeaua IDİ-10kV				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
38	Înterupător cu volum mic de ulei 10B3Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
39	Înterupător cu volum mic de ulei 10B1TC	ВМПЭ-10/3150	Polul întreruptorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
40	Înterupător cu volum mic de ulei 10B11Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
41	Înterupător cu volum mic de ulei 10B13Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întreruptorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întreruptorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întreruptorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întreruptorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întreruptorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
42	Înterupător cu volum mic de ulei 10B15Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
43	Înterupător cu volum mic de ulei 10B17Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
44	Înterupător cu volum mic de ulei 10B19Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
45	Înterupător cu volum mic de ulei 10B21Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
46	Înterupător cu volum mic de ulei 10B25Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
47	Înterupător cu volum mic de ulei 10B29Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
48	Înterupător cu volum mic de ulei 10B1-3C	ВМПЭ-10/3150	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
49	Înterupător cu volum mic de ulei 10B41Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
50	Înterupător cu volum mic de ulei 10B2T3C	ВМПЭ-10/1600	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
51	Înterupător cu volum mic de ulei 10B47Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
52	Înterupător cu volum mic de ulei 10B49Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
53	Înterupător cu volum mic de ulei 10B51Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
54	Înterupător cu volum mic de ulei 10B55Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
55	Înterupător cu volum mic de ulei 10B57Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
56	Înterupător cu volum mic de ulei 10B63Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
57	Înterupător cu volum mic de ulei 10B2Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
58	Înterupător cu volum mic de ulei 10B1T2C	ВМПЭ-10/1600	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
59	Înterupător cu volum mic de ulei 10B10Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
60	Înterupător cu volum mic de ulei 10B14Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
61	Înterupător cu volum mic de ulei 10B16Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
62	Înterupător cu volum mic de ulei 10B20Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
63	Înterupător cu volum mic de ulei 10B22Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
64	Înterupător cu volum mic de ulei 10B24Ф	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
65	Înterupător cu volum mic de ulei 10B2-4C	ВМПЭ-10/3150	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
66	Înterupător cu volum mic de ulei 10B34Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
67	Înterupător cu volum mic de ulei 10B36Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
68	Înterupător cu volum mic de ulei 10B38Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
69	Înterupător cu volum mic de ulei 10B2T4C	ВМПЭ-10/3150	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m ²	Tipul necesar de reparație
70	Întreprupător cu volum mic de ulei 10B48Φ	ВМПЭ-10/630	Polul întrerupătorului 10 (6) kV		Materiale și piese de schimb conform fișei tehnologice.		ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА по текущему ремонту масляного выключателя ВМПЭ-10	2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Acționarea întrerupătorului 10 (6) kV	ПЭ-11	Spălarea și ungerea				
			Căruciorul (rama) întrerupătorului 10 kV		Curățare	Coroziune			
			Contactele principale (de forță) ale întrerupătorului 10 (6) kV (pentru IU-10kV de tip extragibil)		Curățarea și ungerea				
			Cuțitele de împământare ale celei (pentru celulele extragibile)		Curățarea și ungerea				
			Încălzirea întrerupătorului 10 (6) kV						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
71	Seprator de secționare 10P1-3C		Izolatorii suport	ОФР-10	Curățarea și ungerea			2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Sistemul de blocare		Spălarea și ungerea				
			Căruciorul separatorului		Curățare	Coroziune			
			Contactele de forță (pentru întrerupătoarele debronșabile)		Curățarea și ungerea				
			Cuțite de legare la pământ (pentru întrerupătoarele debronșabile)		Curățarea și ungerea				
			Acționarea separatorului						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
72	Seprator de secționare 10P2-4C		Izolatorii suport	ОФР-10	Curățarea și ungerea			2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Sistemul de blocare		Spălarea și ungerea				
			Căruciorul separatorului		Curățare	Coroziune			
			Contactele de forță (pentru întrerupătoarele debronșabile)		Curățarea și ungerea				
			Cuțite de legare la pământ (pentru întrerupătoarele debronșabile)		Curățarea și ungerea				
			Acționarea separatorului						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
73	Seprator debronșabil 10kV 10P1TCH		Izolatorii suport	ОФР-10	Curățarea și ungerea			2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Sistemul de blocare		Spălarea și ungerea				
			Căruciorul separatorului		Curățare	Coroziune			
			Contactele de forță și siguranțe fuzibile		Curățarea și ungerea				
			Cuțite de legare la pământ (pentru întrerupătoarele debronșabile)		Curățarea și ungerea				
			Acționarea separatorului						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
74	Seprator debronșabil 10kV 10P2TCH		Izolatorii suport	ОФР-10	Curățarea și ungerea			2	Reparație capitală, curățarea, vopsire
			Sistemul de blocare		Spălarea și ungerea				
			Căruciorul separatorului		Curățare	Coroziune			
			Contactele de forță și siguranțe fuzibile		Curățarea și ungerea				
			Cuțite de legare la pământ (pentru întrerupătoarele debronșabile)		Curățarea și ungerea				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamen- tului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
			Acționarea separatorului						
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
75	Transformator de tensiune 10kV 10 1A	НАМИ-10	Carcasa TV		Curățare		TK 10-11 ¹	2	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Trecerea izolată (Bucșa) ÎT a TV		Curățarea și ungerea				
			Descărcătoare (DOCZ) TV	РВП-10	Curățare				
			Izolatoare de susținere a siguranțelor		Curățare				
			Siguranțe 10 (6) kV	ПКТН-10	Curățarea și ungerea				
			Contacte extragibile (de tip fișă) 10 (6) kV		Curățarea și ungerea				
			Căruciorul TV		Curățare	Coroziune			
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
76	Transformator de tensiune 10kV 10 2A	НАМИ-10	Carcasa TV		Curățare		TK 10-11 ¹	2	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Trecerea izolată (Bucșa) ÎT a TV		Curățarea și ungerea				
			Descărcătoare (DOCZ) TV	РВП-10	Curățare				
			Izolatoare de susținere a siguranțelor		Curățare				
			Siguranțe 10 (6) kV	ПКТН-10	Curățarea și ungerea				
			Contacte extragibile (de tip fișă) 10 (6) kV		Curățarea și ungerea				
			Căruciorul TV		Curățare	Coroziune			
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
77	Transformator de tensiune 10kV 10 3A	НАМИ-10	Carcasa TV		Curățare		TK 10-11 ¹	2	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Trecerea izolată (Bucșa) ÎT a TV		Curățarea și ungerea				
			Descărcătoare (DOCZ) TV	РВП-10	Curățare				
			Izolatoare de susținere a siguranțelor		Curățare				
			Siguranțe 10 (6) kV	ПКТН-10	Curățarea și ungerea				
			Contacte extragibile (de tip fișă) 10 (6) kV		Curățarea și ungerea				
			Căruciorul TV		Curățare	Coroziune			
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
78	Transformator de tensiune 10kV 10 4A	НАМИ-10	Carcasa TV		Curățare		TK 10-11 ¹	2	Reparație curentă, curățarea, vopsire
			Trecerea izolată (Bucșa) ÎT a TV		Curățarea și ungerea				
			Descărcătoare (DOCZ) TV	РВП-10	Curățare				
			Izolatoare de susținere a siguranțelor		Curățare				
			Siguranțe 10 (6) kV	ПКТН-10	Curățarea și ungerea				
			Contacte extragibile (de tip fișă) 10 (6) kV		Curățarea și ungerea				
			Căruciorul TV		Curățare	Coroziune			
			Altele		Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.				
888									
Total pentru ID 10kV Suprafața de vopsit _888_ m²									
4. Servicii proprii, iluminare, încălzire									
79	Iluminare IDD-110kV				De montat 6 corpuri de iluminat LED				

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
80	Panou servicii proprii				Schimbarea automatelor de intrare a serviciilor proprii, contactoarelor și cablurilor de interconexiune				
81	Posturi de sudură				Instalarea 12 becuri LED				
82	Iluminatul și încălzirea camerei de comandă a stației				Instalarea 5 convectoare electrice				
83	Sistem ventilație/încălzire, iluminaree ID-10kV				Instalarea 28 becuri LED Instalarea 15 convectoare electrice				
84	Dulapuri PRA				Curățare			20	

Total la servicii proprii: Convectoare electrice 20 buc, Corpuri de iluminat pentru IDD 6 buc, corpuri de iluminat pentru ID și POC 40 buc. Contactoare 150A 3buc, Intrerupătoare automate 160A 2 buc

5. Partea de construcție a stației electrice

85	Îngrădirea teritoriului		Bariera de protecție de pe încăperea ID10kV		Întărirea structurii metalice, curățare, vopsirea			12	Curățarea, vopsire
			Gard de beton	92 secții	Aplicarea semnelor de avertizare				
			Altele						
86	Porțile stației	Porțile principale	Porțile de metal	5*2 m - 2 buc	Întărirea porților, verificarea funcționalității, curățarea, vopsirea, Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului.			40	Curățarea, vopsire
		Porți la ID10kV		2,5*2 m - 2 buc	Aplicare denumirii de dispecerat conform standardului. Ermetizarea porții ne utilizate			20	
89	Paratrăsnet	Paratrăsnet pe portal metalic 6 buc	Suport metalic		Curățare	Coroziune		48	Curățarea, vopsire
			Legarea la pământ						
			Platforma de iluminat						
			Scara de urcare						
			Altele						
90	Dulapuri antiincendiare IDD-110(35)kV			2 buc	Curățare, restabilirea inscripțiilor			6	Curățarea, vopsire

126

Total pentru uprafața de vopsit 2224 m² inclusiv restabilirea fazării 55 m²

2124

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
		Nº	Denumire material			Unitate de măsură	Cantitate	Răspunzător de achiziționare A-Antreprenor /B-Beneficiar	
		1	Robinet pentru prelevarea probelor de ulei			buc	2	A	
		2	Tablițe cu denumiri de dispecerat			buc	40	A	
		3	Arcurile lamelelor			buc	180	B	
		4	Termoindicatoare			buc	140	A	
		5	Bulon M8*100			kg	10	A	
		6	Piuliță M8			kg	3	A	
		7	Șaibă M8			kg	3	A	
		8	Bulon M10*50			kg	7	A	
		9	Piuliță M10			kg	2	A	
		10	Șaibă M10			kg	3	A	
		11	Bulon M12*50			kg	7	A	
		12	Piuliță M12			kg	2	A	
		13	Șaibă M12			kg	3	A	
		14	Întreprupător automat IEK VA88-35 MASTER 3P 160 A (curentul de declanșare 5*In sau reglabil)			buc	2	A	
		15	Contactor IEK KT1 5150 150 A (bobina 220 V)			buc	3	A	
		16	Bloc de contact IEK ПКИ-11 (1 închi+1 deschis)			buc	4	A	
		17	Contactor IEK KMI-23210 32 A (bobina 220 V)			buc	1	A	
		18	Contactor IEK KMI-35012 50 A (bobina 220 V)			buc	1	A	
		19	Cutie de distribuție 80 x 40 mm			buc	40	A	
		20	Set de reparație garnituri (pentru TM-100)			buc	2	B	
		21	Higrostat			buc	2	A	
		22	Termostat pentru încălzire			buc	3	A	
		23	Convectoelectric 1,5kW			buc	20	A	
		24	Armatură 16Ø			m	210	A	
		25	Cornier metalic 55x55			m	63	A	
		26	Cutie pentru automate (12 module IP 54) (pentru sistem încălzire POC și ID10kV)			buc	2	A	
		27	Priză dublă 220V exterioară			buc	20	A	
		28	Întreprupător automat BA-3P-32A			buc	2	A	
		29	Întreprupător automat BA-3P-40A			buc	1	A	
		30	Întreprupător automat BA-1P-10A			buc	1	A	
		31	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 20 mm			m	100	A	
		32	Cablul BBГ 3*1,5			m	480	A	
		33	Cablul BBГ 3*2,5			m	300	A	
		34	Cablul ПБ3 1,5			m	15	A	
		35	Cablul ПБ3 16Ø (pentru reconectarea serviciilor proprii)			m	20	A	
		36	Cablul BBГ 4*25 (pentru schimbarea cablului ITSP, 2TSP)			m	40	A	
		37	Papuci de cablu cupru 25Ø			buc	16	A	
		38	Dulie E27			buc	40	A	
		39	Bec led Elmos T80 20 W E27 6500 K 1800 lm 220 - 240 V			buc	40	A	
		40	Corp de iluminat stradal led Elmos SPR-100-40 100 W 4000 K 11000 lm IP65 220 - 240 V			buc	6	A	
		41	Curelușă Scame 3.5 x 200 mm 100 buc			pach	10	A	

Notă: Lista a fost întocmită prin selectarea fișelor (hărților) conform tipurilor de echipamente existente la I.S. "Moldelectrica" din următoarele colecții:

1. "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонт электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ", "Союзтехэнерго", Москва, 1981 г.
2. "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонт электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ", Выпуск 2, "Союзтехэнерго", Москва, 1989 г.
3. "Выключатель высоковольтный трехполюсный серии ВМПЭ-10", ОБП.463.112, "Техническое описание и инструкция по эксплуатации", "Внешторгиздат", г. Москва, 1977 г.

Nr. crt.	Denumirea echipamentului și denumirea sa de dispecerat	Tipul echipamentului	Elemente componente ale echipamentului	Tipul elementelor componente, cantitatea	Componentele ansabluri și accesorii lipsă sau cele care necesită înlocuire, tipul și cantitatea lor (elemente de încălzire, cabluri, corpuri de iluminat, motoare electrice, automate etc.)	Defecte vizibile externe care necesită remediere în timpul reparației tip	Fișa tehnologică, proiect	Suprafața de vopsire, m²	Tipul necesar de reparație
----------	--	----------------------	--	--	---	---	---------------------------	--------------------------	----------------------------

4. "Типовая технологическая карта Т09(м) на текущий ремонт силовых трансформаторов мощностью от 1000 до 40000кВа", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-110 кВ, код FT – RTI –04

5. "Типовая технологическая картана текущий ремонт силовых трансформаторов собственных нужд и вводного автоматического выключателя авм-10", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-110 кВ, код FT – RTI –04

6. Заземлители типа ЗОН-110 "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" - ивеж.674233.001 то, Россия, г. Великие Луки.

7. "Т.07 Текущий ремонт трансформаторов тока ТФНКД-500, ТФКН-330, ТРН-330, ТФНД-220, ТФНД-110, ТФНД-35, ТПФЛ-10", "Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-110 кВ, код FT – RTI –04

8. РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, высоковольтных ТРЕХПОЛЮСНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВМПЭ-10, СОЮЗТЕХЭНЕРГО Москва 1982

9. Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" Департамент научно-технической политики и развития. ЦИРКУЛЯР Ц-01-01 (Э)

10. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ В ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛАССЫ НАПРЯЖЕНИЯ 110 и 220 кВ Руководство по эксплуатации ЗЭУ 56227313.003 РЭ

11. ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЕ В ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛАССЫ НАПРЯЖЕНИЯ 3-35 кВ Руководство по эксплуатации ЗЭУ 56227313.002 РЭ