

Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) ANEXA Nr.1			SN- S7 Smart
Cod	130600		
Descriere	Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.		
Parametrul		Specificația	
Caracteristici generale	Tipul	Cu un canal	Da
	Display	LCD	Da
		posibilitatea de ajustare a luminozitatii	Da
	Mîner încorporat	da	Da
Display	Date afișate	Viteza de infuzie	Da
		Volumul de infuzie	Da
		Timpul de infuzie	Da
		Timpul pînă la final de infuzie	Da
		Mărimea seringii	Da
		Nivelul de ocluzie	Da
		Rata KVO	Da
		Data, ora	Da
		Nivelul de încărcare a baterii	Da
		Evenimente	Da
		Alarmer	Da
Proprietățile pompei	Rata fluxului	diapazonul	0.1 - 999 ml/h
		Pasul de incrementare	0.1 mL/h
	Dozarea bolusului	Incrementarea	0.1 - 1200 ml/h
	Rata KVO		0.1 - 3 ml/h
	Acuratețea		≤2%
	Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători		min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători
	Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă		da
	Seringi acceptate		5, 10, 20, 30, 50, 60
	Detectare automată a seringii		da
	Nivelul presiunii de ocluzie maxime	75 - 900 mmHg	150-925 mm Hg
		min. 5 nivele	12 nivele
	Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP24
Moduri de infuzie	Rata de perfuzie		da
	Dozarea în timp		da
	Modul crescător și descrescător		da
Alarmer și indicatori	Ocluzie		da
	Eroare de sistem		da

	Seringă goală		da	da
	Perfuzia pe sfîrșite		da	ad
	Baterie descărcată		da	da
Alarmă sonoră	Volum reglabil		Da	da
	Buton mod silențios		da	da
Jurnalul de evidență	Evenimente stocate	Butoane apăsate	da	da
		Coduri de eroare	da	da
		Alarmer	da	da
		Medicamente injectate	da	da
		Cantitatea infuzată	da	da
		Setări	da	da
		Bolus solicitat	da	da
Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	da	da
	Baterie internă	Reîncărcabilă	da	da
		Timp de operare	≥ 5 h la 5 mL/h	12 h
Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată				
Suport	sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie		da	da
Seringi	50 ml		100 buc.	da
Circuite	circuit de interconectare a seringei		100 buc.	da